KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI
GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 26-SE-501 INSTRUMENTAÇÃO**	**DATA DA REVISÃO: 26/09/2025**	Página 1 de 6

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Andre Andrade

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Desenhos elétricos unifilares e de interligações

Nota:conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	**26/09/2025**	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	23224	**26/09/2025**	DANIEL CASTRO	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	**26/09/2025**	GILBERTO RESENDE	
4	**Oficial de Isolamento**	22098	**26/09/2025**	ITALO RABELO OLIVEIRA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	**26/09/2025**	N/A	
6	**Operação**	22386	**26/09/2025**	MARCOS SILVA	
7	**Designado**	22578	**26/09/2025**	ANDRÉ ANDRADE	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	INSTRUMENTOS 26-AL-501	ELÉTRICA	DISJUNTOR 01 NO 26-QA-501 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 01 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
2	INSTRUMENTOS 26-AL-502	ELÉTRICA	DISJUNTOR 02 NO 26-QA-501 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 02 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
3	INSTRUMENTOS 26-AL-503	ELÉTRICA	DISJUNTOR 03 NO 26-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 03 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
4	INSTRUMENTOS SELAGEM 26-BO-535	ELÉTRICA	DISJUNTOR 05 NO 26-QA-501 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 05 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
5	INSTRUMENTOS SELAGEM 26-BO-536	ELÉTRICA	DISJUNTOR 06 NO 26-QA-501 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 06 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
6	INSTRUMENTOS 26-UH-525	ELÉTRICA	DISJUNTOR 29 NO 26-QA-501 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 29 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
7	26-UT-FIT-503	ELÉTRICA	DISJUNTOR 12 NO 26-QA-501 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 12 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
8	26-MO-FIT-504	ELÉTRICA	DISJUNTOR 22 NO 26-QA-501 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 22 NO PAINEL 26-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
9	INSTRUMENTOS 26-TR-501	ELÉTRICA	DISJUNTOR 04 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 04 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
10	INSTRUMENTOS 26-TR-502	ELÉTRICA	DISJUNTOR 05 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 05 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
11	INSTRUMENTOS 26-TR-503	ELÉTRICA	DISJUNTOR 06 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 06 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
12	INSTRUMENTOS 26-TR-504	ELÉTRICA	DISJUNTOR 07 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 07 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
13	INSTRUMENTOS 26-TR-505	ELÉTRICA	DISJUNTOR 08 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 08 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
14	INSTRUMENTOS 26-TR-506	ELÉTRICA	DISJUNTOR 09 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 09 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
15	INSTRUMENTOS 26-SM-501	ELÉTRICA	DISJUNTOR 10 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 10 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
16	INSTRUMENTOS 26-SM-503	ELÉTRICA	DISJUNTOR 32 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 10 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
17	INSTRUMENTOS 16-TR-503	ELÉTRICA	DISJUNTOR 34 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 34 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
18	INSTRUMENTOS 26-TR-508	ELÉTRICA	DISJUNTOR 40 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 40 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
19	16-PH-WIT-501	ELÉTRICA	DISJUNTOR 35 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 35 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
20	26-MO-WIT-501	ELÉTRICA	DISJUNTOR 11 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 11 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
21	26-UT-FIT-502	ELÉTRICA	DISJUNTOR 21 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 21 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
22	26-HC-502	ELÉTRICA	DISJUNTOR 02 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 02 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
23	26-UT-FIT-505	ELÉTRICA	DISJUNTOR 45 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 45 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
24	26-UT-FIT-510	ELÉTRICA	DISJUNTOR 46 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 46 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
25	26-UT-FIT-507	ELÉTRICA	DISJUNTOR 47 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 47 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
26	26-UT-FIT-532	ELÉTRICA	DISJUNTOR 57 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 57 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026

27	26-UT-FIT-531	ELÉTRICA	DISJUNTOR 58 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 58 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
28	26-HC-501	ELÉTRICA	DISJUNTOR 01 NO 26-QA-503 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-503-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 01 NO PAINEL 26-QA-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
29	INSTRUMENTOS SELAGEM 26-BO-502A/B	ELÉTRICA	DISJUNTOR 38 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 38 NO PAINEL 26-QA-505 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
30	INSTRUMENTOS SELAGEM 26-BO-503A/B	ELÉTRICA	DISJUNTOR 39 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 39 NO PAINEL 26-QA-505 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
31	26-UT-FIT-516	ELÉTRICA	DISJUNTOR 01 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 01 NO PAINEL 26-QA-505 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
32	26-MO-DIT-516	ELÉTRICA	DISJUNTOR 34 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 34 NO PAINEL 26-QA-505 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
33	26-UT-FIT-528	ELÉTRICA	DISJUNTOR 41 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 41 NO PAINEL 26-QA-505 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
34	26-UT-FIT-527	ELÉTRICA	DISJUNTOR 42 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 42 NO PAINEL 26-QA-505 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
35	26-MO-DIT-501	ELÉTRICA	DISJUNTOR 23 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 23 NO PAINEL 26-QA-505, FECHAR OBTURADOR DA FONTE RADIOTIVA E APLICAR CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		RADIAÇÃO	OBTURADOR DA FONTE	
36	26-MO-DIT-502	ELÉTRICA	DISJUNTOR 24 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 24 NO PAINEL 26-QA-505, FECHAR OBTURADOR DA FONTE RADIOTIVA E APLICAR CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		RADIAÇÃO	OBTURADOR DA FONTE	
37	26-MO-DIT-516	ELÉTRICA	DISJUNTOR 34 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 34 NO PAINEL 26-QA-505, FECHAR OBTURADOR DA FONTE RADIOTIVA E APLICAR CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		RADIAÇÃO	OBTURADOR DA FONTE	
38	26-MO-FIT-516	ELÉTRICA	DISJUNTOR 01 NO 26-QA-505 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-505-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 01 NO PAINEL 26-QA-505 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
39	INSTRUMENTOS SISTEMA DE SPRAY 26-MB-PSL-555A 26-MB-ZS-536A MOTOR 1	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 123 (RBF 123) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 123 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
40	INSTRUMENTOS SISTEMA DE SPRAY 26-MB-PSL-556A 26-MB-ZS-537A MOTOR 2	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 127 (RBF 127) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 127 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
41	INSTRUMENTOS SISTEMA DE GRAXA PC-26-VD-502	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 128 (RBF 128) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 128 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
42	26-MB-LSL-501A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 111 (RBF 111) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 111 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
43	26-MB-LSL-503A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 111 (RBF 111) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 111 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
44	26-MB-LSH-513A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 111 (RBF 111) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 111 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
45	26-MB-LSL-505A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 115 (RBF 115) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 115 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
46	26-MB-LSL-507A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 118 (RBF 118) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 118 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
47	26-MB-LSH-511A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 120 E 121 (RBF 120 E 121) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 120 E 121 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
ITEM	**ONDE VOU TRABALHAR?**	**ENERGIAS EXISTENTES**	**O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?**	**COMO FAZER**
48	26-MB-LSH-512A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 124 E 125 (RBF 124 E 125) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-502-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 124 E 125 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
49	26-MB-FSL-501A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 139 (RBF 139) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503	REMOVER FUSÍVEL RBF 139 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026

50	26-MB-FSL-502A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 140 (RBF 140) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503	REMOVER FUSÍVEL RBF 140 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
51	26-MB-FSL-503A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 141 (RBF 141) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503	REMOVER FUSÍVEL RBF 141 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
52	26-MB-FSL-504A	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 142 (RBF 142) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503	REMOVER FUSÍVEL RBF 142 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
53	INSTRUMENTOS SISTEMA DE SPRAY 26-MB-PSL-555B 26-MB-ZS-536B MOTOR 1	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 123 (RBF 123) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 123 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
54	INSTRUMENTOS SISTEMA DE SPRAY 26-MB-PSL-556B 26-MB-ZS-537B MOTOR 2	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 127 (RBF 127) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 127 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
55	INSTRUMENTOS SISTEMA DE GRAXA PC-26-VD-503	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 128 (RBF 128) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 128 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
56	26-MB-LSL-501B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 111 (RBF 111) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 111 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
57	26-MB-LSL-503B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 111 (RBF 111) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-503 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 111 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-503 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
58	26-MB-LSH-513B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 111 (RBF 111) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 111 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
59	26-MB-LSH-511B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 120 E 121 (RBF 120 E 121) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 120 E 121 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
60	26-MB-LSH-512B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 124 E 125 (RBF 124 E 125) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-503-E-001	REMOVER FUSÍVEL RBF 124 E 125 OU DESLIGAR DISJUNTOR F100 NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
61	26-MB-FSL-501B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 139 (RBF 139) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504	REMOVER FUSÍVEL RBF 139 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
62	26-MB-FSL-502B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 140 (RBF 140) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504	REMOVER FUSÍVEL RBF 140 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
63	26-MB-FSL-503B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 141 (RBF141) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504	REMOVER FUSÍVEL RBF 141 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
64	26-MB-FSL-504B	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL 142 (RBF142) OU DISJUNTOR F100 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-504	REMOVER FUSÍVEL RBF 142 OU DESLIGAR DISJUNTOR NO PAINEL 26-CP-504 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
65	26-CL-FIT-601	ELÉTRICA	DISJUNTOR CB2 NO 26-CK-601 (PAINEL IHM)	DESLIGAR O DISJUNTOR CB2 NO PAINEL 26-CK-601 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
66	26-CL-FIT-609	ELÉTRICA	DISJUNTOR 30 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 30 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
67	26-CL-FIT-621	ELÉTRICA	DISJUNTOR 12 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 12 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
68	26-CL-FV-601	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL X2-02 NO 26-CP-601	REMOVER FUSÍVEL X2-02 NO PAINEL RE-26-CP-601, FECHAR VALVULA DO 26-PC-601 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS2 NO PAINEL 26-PC-601	
69	26-CL-FV-609	ELÉTRICA	DISJUNTOR 21 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 21 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-601 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS3 NO PAINEL 26-PC-601	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
70	26-CL-FV-610	ELÉTRICA	DISJUNTOR 22 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 22 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-601 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS4 NO PAINEL 26-PC-601	
71	26-CL-FV-612	ELÉTRICA	DISJUNTOR 23 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 23 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-601 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS5 NO PAINEL 26-PC-601	
72	26-CL-FV-618	ELÉTRICA	DISJUNTOR 24 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 24 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-601 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	ISOLAR VÁLVULA BLOQUEIO VHS6 NO PAINEL 26-PC-601	
73	INSTRUMENTOS 26-TR-601	ELÉTRICA	DISJUNTOR 24 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 05 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
74	INSTRUMENTOS 26-TR-602	ELÉTRICA	DISJUNTOR 05 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 05 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
75	26-CL-LSLH-601	ELÉTRICA	DISJUNTOR 08 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 08 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
76	26-CL-WIT-601	ELÉTRICA	DISJUNTOR 20 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 20 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
77	26-CL-YS-601	ELÉTRICA	DISJUNTOR 21 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 21 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
78	26-CP-601	ELÉTRICA	DISJUNTOR 20 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 20 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
79	26-CK-601	ELÉTRICA	DISJUNTOR 63 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 63 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
80	26-CK-602	ELÉTRICA	DISJUNTOR 64 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 64 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
81	26-IV-602	ELÉTRICA	DISJUNTOR 65 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 65 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
82	26-CL-FIT-602	ELÉTRICA	DISJUNTOR CB2 NO 26-CK-602 (PAINEL IHM)	DESLIGAR O DISJUNTOR CB2 NO PAINEL 26-CK-602 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
83	26-CL-FIT-610	ELÉTRICA	DISJUNTOR 16 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 16 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
84	26-CL-FIT-622	ELÉTRICA	DISJUNTOR 27 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 27 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
85	26-CL-FV-603	ELÉTRICA	BORNE FUSÍVEL X2-02 NO 26-CP-602	REMOVER FUSÍVEL X2-02 NO PAINEL RE-26-CP-602, FECHAR VALVULA DO 26-PC-602 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	ISOLAR VÁLVULA BLOQUEIO VHS2 NO PAINEL 26-PC-602	
86	26-CL-FV-619	ELÉTRICA	DISJUNTOR 41 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 41 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-602 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS3 NO PAINEL 26-PC-602	
87	26-CL-FV-620	ELÉTRICA	DISJUNTOR 42 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 42 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-602 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS4 NO PAINEL 26-PC-602	
88	26-CL-FV-622	ELÉTRICA	DISJUNTOR 43 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 43 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-602 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS5 NO PAINEL 26-PC-602	
89	26-CL-FV-628	ELÉTRICA	DISJUNTOR 44 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 44 NO PAINEL DA 26-QA-514, FECHAR VALVULA DO 26-PC-602 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		PNEUMÁTICA	VÁLVULA BLOQUEIO VHS6 NO PAINEL 26-PC-602	
90	26-PC-602	ELÉTRICA	DISJUNTOR 40 NO 26-QA-514 DESENHO ELETRICO REF. SNC-26-IN-501-I-102	DESLIGAR O DISJUNTOR 40 NO PAINEL 26-QA-514 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
91	26-UT-FCV-534	PNEUMÁTICA	POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUSHING DA BOMBA 26-BO-533	FECHAR A VÁLVULA MANUAL SMC E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
92	26-UT-FCV-548	PNEUMÁTICA	POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUSHING DA BOMBA 26-BO-534	FECHAR A VÁLVULA MANUAL SMC E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
93	26-UT-FCV-664	PNEUMÁTICA	POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUSHING DA BOMBA 26-BO-535	FECHAR A VÁLVULA MANUAL SMC E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
94	26-UT-FCV546	PNEUMÁTICA	POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUSHING DA BOMBA 26-BO-529	FECHAR A VÁLVULA MANUAL SMC E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
95	26-UT-FCV-549	PNEUMÁTICA	POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUSHING DA BOMBA 26-BO-530	FECHAR A VÁLVULA MANUAL SMC E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
96	26-UT-FCV-593	PNEUMÁTICA	POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUSHING DA BOMBA 26-BO-536	FECHAR A VÁLVULA MANUAL SMC E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
97	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Elétrica Pneumática Potencial	DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO E MANUAL DE CO2	ACIONAR A CHAVE DE BLOQUEIO DO CO2 ; TRAVAR A BOBINA DA CAIXA DE DISPARO; FECHAR A VÁLVULA MANUALMENTE DE CADA CILINDRO; RETIRAR O LINK DE

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22212	26/09/2025	ALLISON GOMES	Elétrica e Instrumentação PII
2	22578	26/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instrumentação PII
3	26688	26/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
4	22678	26/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instrumentação PII
5	25252	26/09/2025	CRISTIANO VELOSO	Elétrica e Instrumentação PII
6	23224	26/09/2025	DANIEL CASTRO	Elétrica e Instrumentação PII
7	22571	26/09/2025	ELVIS MARINHO	Elétrica e Instrumentação PII
8	26151	26/09/2025	FELIPE LOPES SILVA	Elétrica e Instrumentação PII
9	24339	26/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instrumentação PII
10	26153	26/09/2025	IGOR G. SANTOS	Elétrica e Instrumentação PII
11	22098	26/09/2025	ITALO RABELO OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
12	25258	26/09/2025	JOAO CALDAS	Elétrica e Instrumentação PII
13	25245	26/09/2025	JORDÃO BARBOSA	Elétrica e Instrumentação PII
14	22111	26/09/2025	JOSIMAR LIMA	Elétrica e Instrumentação PII
15	26158	26/09/2025	LUIZ FELIPE ARAUJO	Elétrica e Instrumentação PII
16	26827	26/09/2025	MAICON CRUZ	Elétrica e Instrumentação PII
17	26479	26/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instrumentação PII
18	22064	26/09/2025	MARCOS LAFETA	Elétrica e Instrumentação PII
19	26049	26/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instrumentação PII
21	26850	26/09/2025	PAULO PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
22	26574	26/09/2025	ROMULO CESAR RIBEIRO	Elétrica e Instrumentação PII
23	23016	26/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instrumentação PII
24	24150	26/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instrumentação PII
25	22746	26/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
26	25820	26/09/2025	WILLYS PEREIRA DE SOUZA	Elétrica e Instrumentação PII
27	25262	26/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instrumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**