KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 26-SE-503 INSTRUMENTAÇÃO**	**DATA DA REVISÃO: 26/09/2025**	Página 1 de 5

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Andre Andrade

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Desenhos elétricos unifilares e de interligações

Nota:conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	**26/09/2025**	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	23224	**26/09/2025**	DANIEL CASTRO	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	**26/09/2025**	GILBERTO RESENDE	
4	**Oficial de Isolamento**	22098	**26/09/2025**	ITALO RABELO OLIVEIRA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	**26/09/2025**	N/A	
6	**Operação**	22386	**26/09/2025**	MARCOS SILVA	
7	**Designado**	22578	**26/09/2025**	ANDRÉ ANDRADE	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	26-MO-LSL-501C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED0210-01 OU DISJUNTOR 32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED0210-01 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
2	26-MO-LSLL-501C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED0210-03 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED0210-03 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
3	26-MO-LSH-501C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED0210-05 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED0210-05 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
4	26-MO-LSL-503C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED0210-07 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED0210-07 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
5	26-MO-LSLL-503C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0210-09 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0210-09 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
6	26-MO-LSL-505C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0307-17 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0307-17 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
7	26-MO-LSLL-505C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0307-19 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0307-19 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
8	26-MO-FSL-543C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-17 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-17 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
9	26-MO-FSL-544C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-19 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-19 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
10	26-MO-PSL-595C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-31 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-31 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
11	26-MO-PSL-596C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0405-01 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0405-01 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
12	26-MO-PDSH-588C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-25 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-25 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
13	26-MO-PDSH-586C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-27 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-27 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
14	26-MO-PDSH-587C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-29 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-29 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
15	26-MO-LSL-509C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-21 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-21 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
16	26-MO-LSLL-509C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0404-23 OU DISJUNTOR 01 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0404-23 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
17	26-MO-FSL-549C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-17 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-17 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
18	26-MO-FSL-550C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-19 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-19 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
19	26-MO-PSL-606C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-31 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-31 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
20	26-MO-PSL-607C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0407-01 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0407-01 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
21	26-MO-PDSH-599C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-25 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-25 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
22	26-MO-PDSH-597C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-27 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-27 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
23	26-MO-PDSH-598C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-29 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-29 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
24	26-MO-LSL-511C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-21 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-21 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
25	26-MO-LSLL-511C	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0406-23 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0406-23 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
26	EMA DE SPRAY26-MO-PSL-581	Elétrica	BORNE FUSÍVEL ED:0410-01 / ED:0410-03 OU DISJUNTOR F32 (SOMENTE MOINHO PARADO) NA REMOTA RE-26-CP-507 DESENHO ELETRICO REF. MET-26-MO-504-E-001	REMOVER FUSÍVEL ED:0410-01 / ED:0410-03 OU DESLIGAR DISJUNTOR F32 NO PAINEL 26-CP-507 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
27	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Elétrica Pneumática Potencial	DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO E MANUAL DE CO2	ACIONAR A CHAVE DE BLOQUEIO DO CO2 ; TRAVAR A BOBINA DA CAIXA DE DISPARO; FECHAR A VÁLVULA MANUALMENTE DE CADA CILINDRO; RETIRAR O LINK DE ATUAÇÃO DE CADACILINDRO; RETIRAR CABEÇA DE COMANDO ELÉTRICO DAS VÁLVULAS
28	26-HC-503	Elétrica	DISJUNTOR 13 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 13 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
29	26-MO-DIT-506	RADIAÇÃO	OBTURADOR DA FONTE	DESLIGAR O DISJUNTOR 19 NO PAINEL 26-QA-506, FECHAR OBTURADOR DA FONTE RADIOTIVA E APLICAR CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
		Elétrica	DISJUNTOR 19 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	
30	26-MO-FIT-507	Elétrica	DISJUNTOR 21 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 21 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
31	26-UT-FIT-522	Elétrica	DISJUNTOR 23 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 23 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
32	26-UT-FLS-514	Elétrica	DISJUNTOR 25 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 25 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
33	26-UT-FLS-515	Elétrica	DISJUNTOR 27 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 27 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
34	26-UH-529SENSORES	Elétrica	DISJUNTOR 29 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 29 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
35	26-UH-529SAIDAS DIGITAIS	Elétrica	DISJUNTOR 31 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 31 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
36	26-MO-FIT-516	Elétrica	DISJUNTOR 33 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 33 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
37	64-VA-505	Elétrica	DISJUNTOR 45 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 45 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
38	42-UT-FIT-508	Elétrica	DISJUNTOR 14 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 14 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
39	26-UT-FIT-521	Elétrica	DISJUNTOR 22 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 22 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
40	26-UT-FSL-513	Elétrica	DISJUNTOR 24 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 24 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
41	26-MO-FIT-517	Elétrica	DISJUNTOR 42 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 42 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
42	64-CO-502C	Elétrica	DISJUNTOR 44 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 44 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
43	26-MO-FIT-506	Elétrica	DISJUNTOR 56 NO 26-QA-506 DESENHO ELETRICO REF. MEL-26-QA-506-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 56 NO PAINEL 26-QA-506 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22212	26/09/2025	ALLISON GOMES	Elétrica e Instrumentação PII
2	22578	26/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instrumentação PII
3	26688	26/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
4	22678	26/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instrumentação PII
5	25252	26/09/2025	CRISTIANO VELOSO	Elétrica e Instrumentação PII
6	23224	26/09/2025	DANIEL CASTRO	Elétrica e Instrumentação PII
7	22571	26/09/2025	ELVIS MARINHO	Elétrica e Instrumentação PII
8	26151	26/09/2025	FELIPE LOPES SILVA	Elétrica e Instrumentação PII
9	24339	26/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instrumentação PII
10	26153	26/09/2025	IGOR G. SANTOS	Elétrica e Instrumentação PII
11	22098	26/09/2025	ITALO RABELO OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
12	25258	26/09/2025	JOAO CALDAS	Elétrica e Instrumentação PII
13	25245	26/09/2025	JORDÃO BARBOSA	Elétrica e Instrumentação PII
14	22111	26/09/2025	JOSIMAR LIMA	Elétrica e Instrumentação PII
15	26158	26/09/2025	LUIZ FELIPE ARAUJO	Elétrica e Instrumentação PII
16	26827	26/09/2025	MAICON CRUZ	Elétrica e Instrumentação PII
17	26479	26/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instrumentação PII
18	22064	26/09/2025	MARCOS LAFETA	Elétrica e Instrumentação PII
19	26049	26/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instrumentação PII
21	26850	26/09/2025	PAULO PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
22	26574	26/09/2025	ROMULO CESAR RIBEIRO	Elétrica e Instrumentação PII
23	23016	26/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instrumentação PII
24	24150	26/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instrumentação PII
25	22746	26/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
26	25820	26/09/2025	WILLYS PEREIRA DE SOUZA	Elétrica e Instrumentação PII
27	25262	26/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instrumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**