

Nome:

Nº Aluno:

Duração Total do Teste: 1 hora

Sem consulta

29 de Março 2023

Deve assinalar a resposta correta, circundando-a. Se precisar de alterar alguma resposta deve riscá-la e circundar a nova resposta. As respostas incorretas serão penalizadas.

1. O número $111_{(8)}$ representa em base 10:
 - a. $73_{(10)}$
 - b. $49_{(10)}$
 - c. $1001001_{(10)}$
 - d. Nenhuma das opções apresentadas
2. O número $33,5_{(10)}$ representa em base 6:
 - a. $131,6_{(6)}$
 - b. $35,3_{(6)}$
 - c. $53,3_{(6)}$
 - d. Nenhuma das opções apresentadas
3. O número $131,3125_{(10)}$ representa em base 2:
 - a. $1000011,0101_{(2)}$
 - b. $10000011,0101_{(2)}$
 - c. $10000011,1101_{(2)}$
 - d. $10000101,0101_{(2)}$
4. Considerando o número $11110011_{(c2)}$ representado em complementos de 2, qual a representação do mesmo valor em complementos de 1?
 - a. $11110011_{(c1)}$
 - b. $11110010_{(c1)}$
 - c. $00001110_{(c1)}$
 - d. $00001111_{(c1)}$
5. A representação do número $-92_{(10)}$ em sinal e valor absoluto com 8 bits é:
 - a. $11101110_{(sva)}$
 - b. $11101100_{(sva)}$
 - c. $10111100_{(sva)}$
 - d. $11011100_{(sva)}$

6. Qual o resultado da seguinte operação $E5D3_{(16)} + 0B71_{(16)}$?
 - a. $F034_{(16)}$
 - b. $F144_{(16)}$
 - c. $F694_{(16)}$
 - d. $EF34_{(16)}$

7. Qual o resultado da seguinte operação $E1F0_{(16)}, F2_{(16)} - 7E1F_{(16)}, 3_{(16)}$?
 - a. $63E1, C2_{(16)}$
 - b. $63D2, C2_{(16)}$
 - c. $63D1, C2_{(16)}$
 - d. $64D1, C2_{(16)}$

8. Qual o resultado da soma $00100000_{(c2)} + 11100101_{(c2)}$, em complemento de 2 com 8 bits?
 - a. O resultado em complemento de 2 não é possível representar com 8 bits.
 - b. $00000101_{(c2)}$
 - c. $11111010_{(c2)}$
 - d. $11000101_{(c2)}$

9. O correspondente em decimal a $42BF8000_{(16)}$, representado no formato IEEE 754 de precisão simples, é:
 - a. $+95,75_{(10)}$
 - b. $+95,95_{(10)}$
 - c. $+75,75_{(10)}$
 - d. $+75,95_{(10)}$

10. O correspondente do número $-124,125_{(10)}$, representado em decimal, no formato IEEE754 de precisão simples é:
 - a. $C2F84000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
 - b. $F2C84000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
 - c. $C2F8F000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
 - d. $F2C48000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$