ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1в - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:
	Функциональное исполнение устройства

M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном=/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Uном=/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102

M1в	Блок в слоте M1в:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12

M2...M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103

M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где **т** - количество ТТ **н** - количество ТН **a** - количество фазных ТТ с номинальным током 5А **b** - количество фазных ТТ с номинальным током 1А **c** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А **d** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1**тн**.**abcd**

M7	Блок в слоте M7:	
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где **т** - количество ТТ **н** - количество ТН **a** - количество фазных ТТ с номинальным током 5А **b** - количество фазных ТТ с номинальным током 1А **c** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А **d** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1**тн**.**abcd**

M8	Блок в слоте M8:	
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где **т** - количество ТТ **н** - количество ТН **a** - количество фазных ТТ с номинальным током 5А **b** - количество фазных ТТ с номинальным током 1А **c** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А **d** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1**тн**.**abcd**

M9	Блок в слоте M9:	
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004

M10	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.**ap**
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.**ap**
	где **a**: 0 - 4 слота под установку SFP модулей **p**: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	

B	Идентификатор базового ПО устройства:
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)

Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:
	Идентификатор ФСУ

T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)	1, 5

T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)	1, 5