BÔNUS 06

OS ERROS DE DIAGNÓSTICO

Os 15 que mais fazem trocar peça boa

Sintoma parecido, conclusão apressada, teste na ordem errada. Cada erro com o motivo de enganar e o que fazer para não cair nele.

DIAGNÓSTICO SPLIT

Por que esses erros acontecem

Quase todo erro de diagnóstico tem a mesma raiz: decidir pela suspeita antes de confirmar pela medição. A pressa do atendimento empurra para a conclusão mais rápida, e nem sempre é a correta.

A regra que evita a maioria deles

Sintoma → verificações na ordem → medição → conclusão. Se pulou uma etapa, a conclusão ainda é um palpite.

ERRO 01 Completar gás sem achar o vazamento

POR QUE ENGANA

A pressão baixa aponta para falta de gás e completar parece resolver.

FAÇA ASSIM

Procure o vazamento, repare, faça vácuo e carga pelo peso.

Exemplo real: Cliente volta em 30 dias com o mesmo problema e desconfia do serviço.

ERRO 02 Condenar a placa porque o aparelho não liga

POR QUE ENGANA

A placa é o componente mais caro e o mais lembrado.

FAÇA ASSIM

Confira alimentação, fusível, sensores, motores e cabo de interligação antes.

Exemplo real: Placa trocada e o defeito era um conector oxidado.

ERRO 03 Trocar capacitor sem medir

POR QUE ENGANA

Capacitor é barato e costuma ser a causa.

FAÇA ASSIM

Meça com os fios soltos e compare com a etiqueta.

Exemplo real: Capacitor novo e o compressor continua sem partir: o problema era tensão baixa.

ERRO 04 Medir pressão com o aparelho recém-ligado

POR QUE ENGANA

A leitura aparece logo e parece definitiva.

FAÇA ASSIM

Espere 10 a 15 minutos com o sistema estabilizado.

Exemplo real: Carga ajustada errada por leitura instável.

ERRO 05 Ignorar a sujeira

POR QUE ENGANA

Parece serviço simples demais para ser a causa.

FAÇA ASSIM

Limpe filtros, serpentinas e condensadora antes de medir.

Exemplo real: Diagnóstico de falta de gás num aparelho que só estava sujo.

ERRO 06 Confiar só no código de erro

POR QUE ENGANA

O código parece apontar a peça defeituosa.

FAÇA ASSIM

Use o código para saber a área e confirme com medição.

Exemplo real: Sensor trocado quando o erro vinha do conector.

ERRO 07 Não verificar a tensão na partida

POR QUE ENGANA

Com o aparelho parado, a tensão parece normal.

FAÇA ASSIM

Meça no momento em que o compressor tenta partir.

Exemplo real: Compressor condenado num circuito com cabo fino.

ERRO 08 Testar na ordem errada

POR QUE ENGANA

Pula-se direto para o componente suspeito.

FAÇA ASSIM

Vá do mais simples ao mais complexo: alimentação, limpeza, componentes, placa.

Exemplo real: Horas perdidas desmontando o que não precisava.

ERRO 09 Confundir sintoma parecido

POR QUE ENGANA

Não gela pode ter dez causas diferentes.

FAÇA ASSIM

Abra a ficha do sintoma e siga as verificações na ordem.

Exemplo real: Gás completado num aparelho com ventilador da condensadora parado.

ERRO 10 Não procurar a causa da peça queimada

POR QUE ENGANA

Trocou a peça, funcionou, serviço encerrado.

FAÇA ASSIM

Pergunte por que queimou: calor, tensão, sujeira, outra peça forçando.

Exemplo real: Capacitor novo queima de novo em uma semana.

ERRO 11 Esquecer das válvulas de serviço

POR QUE ENGANA

Em aparelho novo, ninguém imagina válvula fechada.

FAÇA ASSIM

Confira a abertura das duas válvulas em toda instalação nova.

Exemplo real: Diagnóstico de defeito de fábrica num aparelho que só estava fechado.

ERRO 12 Ignorar a instalação

POR QUE ENGANA

O foco fica só no aparelho.

FAÇA ASSIM

Avalie dreno, tubulação, local da condensadora e elétrica.

Exemplo real: Peça trocada e o problema era condensadora abafada.

ERRO 13 Medir sensor conectado à placa

POR QUE ENGANA

Medir no lugar parece mais rápido.

FAÇA ASSIM

Desconecte o sensor para medir a resistência real.

Exemplo real: Sensor bom condenado por leitura errada.

ERRO 14 Não registrar o que foi medido

POR QUE ENGANA

Tudo parece claro na hora.

FAÇA ASSIM

Anote valores medidos e mande no laudo ao cliente.

Exemplo real: Sem prova do diagnóstico quando o cliente questiona a cobrança.

ERRO 15 Não explicar o defeito ao cliente

POR QUE ENGANA

O técnico sabe o que fez e acha suficiente.

FAÇA ASSIM

Mostre a peça, a medição ou a foto e explique em uma frase.

Exemplo real: Cliente acha caro e pede desconto porque não entendeu o serviço.