




3-2主存储器

2.半导体随机存储器

1.主存储器的基本组成




- 读操作**
 - 1.CPU将被访问单元的地址送到MAR中
 - 2.通过地址线将MAR中的主存地址送入主存中的地址寄存器
 - 3.地址进入地址译码器进行译码，选中相应存储单元，同时CPU将读写信号通过控制线送入主存的读写控制电路
 - 4.主存读出选中单元的内容送至数据线
 - 5.内容经过数据线送入MDR中
- 写操作**
 - 1.CPU将被访问单元的地址送到MAR中，同时将要写的信息送到MDR中
 - 2.通过地址线将MAR中的主存地址送入主存中的地址寄存器
 - 3.地址进入地址译码器进行译码，选中相应存储单元，同时CPU将读写信号通过控制线送入主存的读写控制电路
 - 4.在读写控制电路的控制下，经过数据线将信息写入选中的单元
- 其他概念**
 - MDR宽度=数据线宽度
 - MAR宽度=地址线宽度
 - 机器字长=CPU进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数
 - 存储字长=一个存储单元中存储字的长度
 - 按字节编址=存储字长为8位=8位编一个地址
 - 按字编址=存储字长为机器字长=机器字长编一个地址
 - 一般情况下题目会设置数据线宽度=存储字长=MDR宽度，方便计算，但实际情况是数据线宽度=MDR宽度≥存储字长

2.1 SRAM、DRAM得工作原理

- 静态随机存取存储器SRAM**
 - 集成度低，是易失存储器
 - 由六晶体管MOS组成，性质稳定不需要刷新
 - 不会因为读操作而使状态改变，故无须读后再生
 - 适合做高速小容量的半导体存储器，如cache
- 动态随机存取存储器DRAM**
 - 集成度高
 - 易失性存储器，读操作会破坏状态，读后必须刷新，不读也要定时刷新
 - 适合做慢速大容量的半导体存储器，如主存

2.2 存储芯片的组成




- 存储体（存储矩阵）**
 - 存储体是存储单元的集合
 - 共64*64=4096个存储单元
 - 取数据时，给出地址(X,Y)，在每个存储矩阵中锁定同一个位置，一共有8个位平面，每个给出1bit，得到1B数据


- 刷新采用读后再生的方式**
 - (1) 先把某一行的数据读出
 - (2) 根据读出的内容，把这一行数据重新写回
 - (3) 这样一行的电容就重新获得了正确电荷
 - (4) 数据得到恢复

刷新的单位是行，所以刷新只需要给出行地址和行选通信号，不需要列地址，刷新不需要外部提供行地址信息，这是一个内部自动操作，刷新计数器可以自动生成行地址


刷新操作：选中一行，然后这一行中所有存储单元一起被读出并重写




一个刷新周期内，前一段时间用于正常读写，后一段时间停止读写，集中逐行进行刷新



死时间：集中刷新期间，整个存储器都不能正常读写




分散刷新：分散刷新不存在集中的死时间，但每个存储周期都被拉长了，导致每次访问都要变慢



异步刷新：异步刷新是目前最高效的刷新方式

DRAM芯片的行、列设计

- 假定一个芯片的存储容量为 $2^n \times b$ 位，其存储阵列的行数为r，列数为c，则满足 $2^n = r \times c$
- 因为DRAM按行刷新，所以行数越少，刷新开销越低，因此应满足 $r < c$
- 因为DRAM采用地址引脚复用技术，引脚数量由行、列地址位数中的较大者决定，因此因使r和c尽可能接近，避免浪费



- DRAM的行缓冲器**
 - 芯片内部通常设有一个行缓冲器（由SRAM实现）
 - 用于缓存被选中行中所有列的数据
 - 其容量 = 一行中所有存储单元的数据总量

2.4 SDRAM

传统DRAM和CPU之间一般采用异步方式交换数据，即CPU发出地址和控制信号后，DRAM需要一段时间才能完成读写，在这段时间里，CPU要不断检测DRAM的完成信号如果DRAM还没完成，CPU就只能插入等待状态，不能干别的

SDRAM采用同步方式，读写操作受到系统时钟CLK控制，CPU发出地址和控制信号后，SDRAM会把这些信息锁存起来，经过确定的几个时钟周期后，SDRAM按约定时间给出响应，在这段等待时间内，CPU可以安全地做其他操作

SDRAM支持突发传输，即第一次访问时给出首地址，之后不需要每次都重新给地址，而是按照地址顺序连续读写多个数据

3.1 只读存储器的特点

类别	掩模式只读存储器 MASK ROM	一次可编程只读存储器 PROM	可擦除可编程只读存储器 EPROM	Flash存储器	固态硬盘SSD
能否写入	制造前可写	允许用户写入	可写入	可写入	可写入
能否擦除	一旦写入无法改变	一旦写入无法改变	可改写但次数有限	可擦除	可擦除

3.2 Flash存储器

Flash存储器又名闪存，它是在EPROM基础上发展出来的一种非易失性存储器

Flash支持电擦除和在线重写，读取速度接近RAM，所以可以用于存储BIOS、固件、系统文件等，但写入速度较慢，因为Flash写入前通常要先擦除

3.3 固态硬盘SSD

固态硬盘SSD是基于Flash存储器构建的存储设备，由控制单元和存储单元组成


SSD继承了Flash非易失性、无机械部件、读取速度快的特性，具有读/写速度快、功耗低、抗震性强等优势，但写入寿命受限于Flash存储器的擦写次数

4.1 连续编址方式



- 主存地址**
 - 主存地址高位的部分用于指示，该主存地址对应的存储单元在哪个模块
 - 主存地址低位的部分用于指示，该主存地址对应的存储单元是该模块的哪一个（偏移量）
 - 后面就是重复这样的访问次序：按顺序访问模块，把每个模块的所有存储单元访问完才会切换到下一个模块
- 采用连续编址方式访问存储模块时，各模块不能并行访问，因此无法提高存储器的吞吐量

4.2 交叉编址方式



- 1.轮流启动**
 - 交叉编址的轮流启动方式下，连续地址的数据被分布在不同模块中，所以体现出的访问顺序是每次都跨模块访问
 - 每隔1/m隔存储周期就可以读写一个数据，存取速度提高m倍
 - 如果每个存储模块一次读写的位数 = 数据线宽度，则采用轮流启动方式，按每隔1/m个存储周期轮流启动各模块进行读写
- 2.同时启动**
 - 交叉编址的同时启动方式下，同时启动所有模块进行并行访问
 - 如果所有存储模块一次读写的位数 = 数据线宽度，则采用同时启动方式