DIC04
MOSFET 擴散區幾何與寄生效應

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的與規格對照

依講義 Lab 4 (PDF 第 17–20 頁) 比較三輸入 NAND 的擴散區幾何、接面寄生電容與固定電容近似。實驗步驟 1 要求 ACM=2/3 比較，步驟 2 要求各節點電容計算，步驟 3 要求以 $(C_{\max}+C_{\min})/2$ 代入並比較。

本次可完成明示 AD/AS/PD/PS 的幾何敏感度比較、接面電容數值抽取、節點電容加總與固定 C 模擬。由於所提供模型加密且缺少對應製程設計規則，本報告不宣稱已直接修改模型 ACM 選項或確認 foundry HDIF。這是有明確限制的電路模擬版本，並未進行 layout、DRC、LVS 或版圖寄生抽取。

2 電路與手算幾何

三個 PMOS 並聯拉高、三個 NMOS 串聯拉低；各 MOS 均使用 $W = 1.8\,\mu\text{m}$、$L = 0.25\,\mu\text{m}$。輸入 A 切換，B=C=1，外部負載 10 fF。另保留只寫 W/L 的模型預設分支作為參考。

採用教學幾何 $H = 0.27\,\mu\text{m}$，僅作可重現的敏感度設定，不視為此模型的最小設計規則。對未共用的矩形擴散區，講義 ACM=2 方程為 $A = 2HW$、$P = 2(2H + W)$；得到 $A = 0.972\,\mu\text{m}^2$、$P = 4.68\,\mu\text{m}$。講義 ACM=3 的未共用端為 $A = 2HW$、$P = 4H + W = 2.88\,\mu\text{m}$；共用端則為 $A = HW = 0.486\,\mu\text{m}^2$、$P = 2H = 0.54\,\mu\text{m}$。A/B/C 的共用形式分別對應 GEO=2/3/1，數值直接寫入 instance 的面積及周長，不依賴不可見的模型選項。NRD=NRS=H/W=0.15。

接面電容的一般式可寫為

$$C_j(V) = \frac{AC_{j0}}{(1 + V/\Phi)^m} + \frac{PC_{jsw0}}{(1 + V/\Phi_{sw})^{m_{sw}}}.$$

加密模型沒有提供可核對的全部係數，因此不捏造手算製程數值。改以關閉通道的 NMOS/PMOS 分別量測 drain 與 source，在 1 MHz 施加 1 V 小訊號並扣除同偏壓、零面積與零周長對照分支：$C_j = -\Delta\,\text{Im}(I)/(2\pi f)$。反向偏壓採 0、0.25、0.5、0.75、1 V，保留實際偏壓相依性。

3 模擬設定與量測定義

本次使用獨立提供的 MOS 模型，電源為 1.0 V、溫度為 27 °C，並保留講義的電路拓樸及下列比較條件。1 V 是本次模擬設定，並非由公開模型文件確認的元件額定值；不能把講義舊製程的數值當成此次模型的驗收值。

模擬使用 HSPICE S-2021.09、RUNLVL=6。表格取自實際原生量測結果，圖形由實際列印數據重繪；每個變體都完整重設掃描參數及溫度，避免前一個變體的設定殘留。數值求解完成與量測成功，不等於已驗證製程可靠度。加密模型區塊的內部警告仍無法完整檢視。輸入 0–1 V，PULSE 的上升與下降參數皆為 100 ps，週期 20 ns，暫態長度 40 ns、列印間距 2 ps。延遲採輸入 / 輸出 50% 交越，輸出轉換時間採 10–90%。

4 模擬結果

三個 netlist 共七個變體均完成求解，沒有錯誤或失敗量測。下表為幾何比較的延遲及轉換時間，單位 ps。

幾何	t_{pHL}	t_{pLH}	t_r	t_f
模型預設	70.30	127.58	165.68	92.29
未共用	84.81	160.89	230.57	123.18
共用	75.74	138.84	186.59	101.34




Figure 1: 明示幾何下的 NAND 延遲與實際下降波形。

5 節點電容與固定 C 近似

未共用幾何的輸出接面電容為 $3C_{p,d} + C_{n,d}$，內部 n1/n2 為相鄰 NMOS 的 source 與 drain 電容之和。共用幾何依各端的共享方式分別加總。各終端先取偏壓掃描的 $(C_{\max} + C_{\min})/2$，再組成節點電容；下表單位 fF。固定 C 分支把原本 AD/AS/PD/PS 設為零，再接入表中的電容，避免重複計算；內在通道電容、模型其他效應與外部 10 fF 負載仍保留。

幾何模式	Node	C (fF)
2	y	8.6305
2	n1	4.1352
2	n2	4.1352
3	y	3.3841
3	n1	0.5276
3	n2	0.5276

模式	t_{pHL} dependent/fixed (ps)	t_{pLH} dependent/fixed (ps)
2	84.85 / 88.32	161.01 / 171.80
3	75.75 / 78.30	139.00 / 145.06




Figure 2: 接面偏壓相依性，以及固定平均電容的上升波形比較。

6 討論與限制

共用擴散區減少面積及周長，因此本次的附加接面負載與延遲均降低。固定平均電容不能完整追蹤轉換過程中的偏壓變化：未共用分支的下降 / 上升延遲誤差為 4.09% / 6.70%，共用分支為 3.36% / 4.36%。所有固定 C 結果皆稍慢，不能把平均電容近似視為逐點等價。

本次驗證的是講義幾何方程及平均電容近似對電路的影響；literal ACM=2/3 模型開關、foundry HDIF 與完整係數手算仍未得到驗證。模型預設分支不應被稱為已知的 ACM=2。

7 可重現檔案

本實驗上傳下列 netlist；模型設定以註解標記保留，模型檔與其路徑均不隨報告上傳。執行前須在本機補入合法可用的模型設定。

- `01_geometry.sp`
- `02_junction_capacitance.sp`
- `03_constant_capacitance.sp`

每一個變體的完整量測值位於本 lab 的 `results`，並附代表性波形 CSV、分析結果與規格對照清單。波形 CSV 最多保留 2501 個均勻取樣點；直接量測未降採樣。完整原始 listing 留在本機。