DIC17
鎖存器與正反器

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依講義 PDF 第 74–77 頁比較靜態、動態與弱回授 DFF，觀察 hazard、抗雜訊、頻率限制及非同步清零。以晶體管及 TG 建構，不使用理想邊緣觸發行為模型。

2 講義要求與對應測試

要求	網表編號與條件	狀態
步驟 1：hazard、latch 與 DFF	01; 20 ns period	波形已量測
步驟 1：最高操作頻率	03; 12 periods	有限邊界已定位
步驟 2：相同雜訊比較	02; 1/5/20 fF	已量測
圖 17.1(c)：弱回授	01/02	已比較
問題 1–3：重疊、斜率、setup/hold	Theory; Lab21 sweep	分析；非完整萃取
問題 4：輸出清零 DFF	04; both phases	已量測

3 電路與時序推導

兩級 TG latch 使用互補時脈：master 在低相位透明、slave 在高相位透明，組成正緣觸發資料路徑。靜態版在各儲存節點加入互補開關回授；動態版移除此回授，靠寄生電容保存；弱回授版保留長通道弱反相器。回授負載、維持電流與對新資料的競爭共同影響速度。

非同步 reset 使用 slave 輸出 NOR 取代最後反相器：$Q = \overline{Z + R}$，使 $R = 1$ 時強制低。這驗證輸出清零，不等同於完整 reset recovery/removal 時序簽核。

4 模擬設定與判讀方式

以提供的加密 MOS 模型、1.0 V 供應、25 °C 為基準。1.0 V 是教學測試條件，並非已核實的額定電壓；沒有把本次結果當作講義原製程或原供應電壓的重現。除網表另註，$W_n/W_p/L = 0.6/1.8/0.25\,\mu$m，Bulk 接對應電源軌，輸出負載為 5 fF。傳輸閘與弱回授器件的例外尺寸均在網表明列。

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64、`RUNLVL=6`、`ACCURATE` 及 `WARNLIMIT=100`。每份網表的主分析與`.alter` 均完成，沒有 error 或 failed measurement；但模擬器仍回報加密區塊的警告被隱

藏，因此不能宣稱模型無警告或警告無害。`.tran` 的列印間隔不是固定積分步長；求解器使用自適應步長。本次沒有把有限的掃描範圍當作完整製程認證。

除非另註，功能診斷以低電位 $V \le 0.2$ V、高電位 $V \ge 0.8$ V 判定；這是本報告公開採用的判讀規則，不是講義給定的數值門檻，也不是已萃取的接收器雜訊容限。取樣正確不能排除取樣間毛刺。所有圖均由實際輸出資料重繪；`results/` 保存逐案例波形、量測與衍生比較 CSV。

公開網表不含模型載入路徑；模擬時在本機副本加入模型設定，模型本體不在交付資料內。網表檔名的前兩位數對應下表編號，各檔可獨立執行。

5 結果




Figure 1: 上兩圖為資料 hazard 與三種 DFF 輸出；下圖為兩個時脈相位中的非同步 reset。

7、27、47、67 ns 的三組輸出皆約為 1、0、0、0 V。位於關閉相位的資料脈衝未直接傳到輸出；靠近取樣邊緣的 45 ns 轉換刻意落在 setup/hold 邊界，不能由一條波形斷言所有邊緣附近 hazard 都被安全濾除。

耦合 (fF)	靜態峰值 (V)	動態峰值 (V)	弱回授峰值 (V)
1	0.00263	0.01208	0.01641
5	0.00375	0.00814	0.01172
20	0.06041	1.04148	0.99972




Figure 2: 相同電容與 aggressor 分別耦合 master/slave；固定輸入為 0。

20 fF 強擾動下靜態輸出峰值僅 0.06041 V，而動態與弱回授約 1.04148 與 0.99972 V，出現錯誤高電位。弱回授改善保持不代表能抵抗任意大擾動；1/5 fF 的小擾動峰值也不必隨電容單調，因為量測含不同注入相位及回復過程。

5.1 頻率邊界與 reset

週期 (ns)	頻率 (GHz)	靜態正確/8	動態正確/8
2	0.5000	8	8
1.8	0.5556	8	8
1.6	0.6250	8	8
1.4	0.7143	4	8
1.2	0.8333	4	8
1	1.0000	0	4

時脈在 $0.25T$ 開始上升，於每週期 $0.49T$ 取樣，也就是給約 $0.24T$ 的輸出建立時間。最高已測 8/8 正確頻率為靜態 0.625 GHz (1.6 ns)、動態 0.8333 GHz (1.2 ns)；相鄰失敗點分別為 0.7143 GHz (1.4 ns) 與 1 GHz。這是特定負載、20 ps 時脈斜率及判讀期限下的有限掃描界線，不能稱為無條件 $f_{\max}$。




Figure 3: 12 個測試週期的固定時點判讀；連線僅引導視線，不是連續頻率驗證。

reset 在高、低相位的輸出分別為 0.0001976 V 與 3.395 μV，解除後重新取樣為 0.999979 V。

6 討論、差異與尚未證實的範圍

問題 1：互補時脈若有重疊導通，master/slave 可能同時透明而 race through。問題 2：慢邊緣延長開關半導通與競爭區，也改變可用建立時間；不能只憑名義週期判斷。問題 3：setup 要讓 master 儲存節點在關閉前建立，hold 要避免新資料在關閉完成前穿透；這與時脈轉換斜率、TG 延遲及內部再生相關，並非理想邏輯圖的零時間限制。本報告沒有宣稱已完成連續 setup/hold 或 metastability 萃取；Lab21 另做斜率及 skew 實測。所有比較採相同輸出負載與相同注入擾動，避免把不匹配測試誤稱為抗雜訊優勢。