LMR516XX Output Voltage

$R_1 := 13\ \text{kΩ}$

$R_2 := 1,8\ \text{kΩ}$

$V_{out,ref,LMR516XX} := 0,8\ \text{V}$

$V_{out,LMR516XX} := \left(\frac{R_1}{R_2} + 1\right) \cdot V_{out,ref,LMR516XX} = 6,5778\ \text{V}$

$I := \frac{V_{out,LMR516XX}}{R_1 + R_2} = 0,4444\ \text{mA}$

LMR516XX Enable Threshold

$R_1 := 36\ \text{kΩ}$

$R_2 := 2\ \text{kΩ}$

$V_{en,ref,LMR516XX} := 1,227\ \text{V}$

$V_{en,LMR516XX} := \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot V_{en,ref,LMR516XX} = 23,313\ \text{V}$

LT8365 Output Voltage

$R1 := 36\ \text{kΩ}$

$R2 := 2\ \text{kΩ}$

$V_{out,ref,LT8365} := 1,6\ \text{V}$

$V_{out,LT8365} := \left(\frac{R_1}{R_2} + 1\right) \cdot V_{out,ref,LT8365} = 30,4\ \text{V}$

$I := \frac{V_{out,LT8365}}{R_1 + R_2} = 0,8\ \text{mA}$

LT8365 Enable Threshold

$R_1 := 100\ \text{kΩ}$

$R_2 := 27\ \text{kΩ}$

$V_{en,ref,LT8365} := 1,6\ \text{V}$

$V_{en,LT8365} := \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot V_{en,ref,LT8365} = 7,5259\ \text{V}$

NCP731 Output Voltage Range

$$R_{1} := 100\ \text{kΩ}$$

$$R_{2,fix} := 4,3\ \text{kΩ}$$

$$R_{2,adj} := 1\ \text{kΩ}$$

$$V_{out,ref,NCP731} := 1,2\ \text{V}$$

$$V_{out,low,NCP731} := \left(\frac{R_{1}}{R_{2,fix} + R_{2,adj}} + 1\right) \cdot V_{out,ref,NCP731} = 23,8415\ \text{V}$$

$$V_{out,high,NCP731} := \left(\frac{R_{1}}{R_{2,fix}} + 1\right) \cdot V_{out,ref,NCP731} = 29,107\ \text{V}$$

$$I := \frac{V_{out,high,NCP731}}{R_{1} + R_{2}} = 0,2292\ \text{mA}$$

GALI S66+

$$I_{S66} := 18\ \text{mA}$$

$$V_{S66} := 3,5\ \text{V}$$

$$R_{S66} := \frac{V_{out,LMR516XX} - V_{S66}}{I_{S66}} = 170,9877\ \text{Ω}$$

$$P_{R,bias} := \left(V_{out,LMR516XX} - V_{S66}\right) \cdot I_{S66} = 55,4\ \text{mW}$$