

نوع الطاقة : كهرباء (E) - غاز (G) حيث:
E01: كهرباء الاستعمال المنزلي
E02: كهرباء الاستعمال الصناعي
G83: غاز الاستعمال المنزلي
G88: غاز الاستعمال الصناعي

الاستهلاك بالوحدة : - الكهرباء بالكيلوواط ساعي kWh
 - الغاز بالوحدة الحرارية Th

الثلاثي الخاص بالفاكتورة

المعلومات
التي تظهر
على العداد

Nous vous prions de bien vouloir régler cette facture par l'un des moyens indiqués au verso

periode: 2eme Trimestre 2010

CONSOMMATIONS		RELÈVE DE COMPTES			COEF.	CONSOMMATIONS SWA/THERMIE
TARIF	NUMERO COMPTEUR	Index Nouveau	Index Ancien	Difference		
PMD= 6 Kw DMD= 5 m3h	E01 202024 G83 003052	17368 R 33114 F	16649 R 32335 R	719 779	1.00 8.64	719 6730

R:Relevé
E:Estime
M:Relevé Speciale

PMD الاستطاعة المتوسطة المتوفرة
 Puissance moyenne disponible
DMD ضخ الغاز المتوسط المتوفر
 Débit moyen disponible

الرقم الجديد الذي
يسجله موظف
شركة الكهرباء
والغاز مباشرة من
العداد

الرقم القديم - الذي
يسجله موظف شركة
الكهرباء والغاز قبل
ثلاثة أشهر - الرقم
الجديد الخاص
بالفاكتورة السابقة.

الفرق بين
الرقم الجديد
والرقم القديم
والذي يمثل
كمية استهلاك
الطاقة

المعامل: يستعمل للتحويل من
عدد التورات التي يقوم بها العداد
- إلى الرقم الذي يسجلها العداد -
إلى كمية المستهلكة
الكهرباء:
كل دورة للعداد - كل رقم يسجل
على العداد توافق 1kwh
الغاز:
كل دورة للعداد توافق 1m³h
لكن نضرب في المعامل للتحويل
من m³h إلى الوحدات
الحرارية Th (يختلف المعامل
حسب ارتفاع كل منطقة)

الاستطاعة المتوسطة التي توفرها الشركة
للمنزل هي 6kw ، لهذا يجب أن لا تتفوق
استطاعة الأجهزة الكهربائية المشغلة في أن
واحد هذه القيمة وإلا انقطع التيار عن
المنزل ، ونفس الشيء بالنسبة للغاز.

اقتصاد الطاقة في القطاع المنزلي يمكن التحكم فيه عن طريق :
 تعديل ساعات الاستعمال حيث أن :
 الطاقة = الاستطاعة × الزمن
 استبدال استعمال الكهرباء بالغاز عند الإمكان لأن سعر الغاز
 أقل من سعر الكهرباء ب: 8 إلى 10 مرات .

فاتورة الكهرباء للثلاثي الاول

Consommations : E01 ;
PMD= 6 KW : G83 :

Tarif	NUMERO COMPTEUR	RELEVÉ DE COMPTEUR كشف العداد			Coff	Consommations (KWh)
E01		Index Nouveau	Index Ancien	Différence	1.00	
						

المرحلة 1: كمية الاستهلاك = (التسجيل الجديد - التسجيل القديم) x المعدل

مثال 1: كمية الاستهلاك = (..... -) x 1,00 = kwh

PREMIERE TRANCHE 1 كمية الاستهلاك في الشطر		DEUXIEME TRANCHE 2 كمية الاستهلاك في الشطر		PRIMES FIXE (DA) حقوق ثابتة	التمن الاجمالي بدون رسوم (TVA)
Consommation	Prix unitaire DA	Consommation	Prix unitaire DA		
125.0	x 1.779	+ x 4.179	+ 164.16	=	

المرحلة 2: كمية الاستهلاك في الشطر 2 = كمية الاستهلاك - 125

مثال 2: كمية الاستهلاك في الشطر 2 = - 125 = kwh

المرحلة 3: المبلغ دون رسوم = (1.779 x 125) + (4.179 x 2 كمية الاستهلاك في الشطر) + حقوق ثابتة

مثال 3:

المبلغ دون رسوم = (1.779 x 125) + (4.179 x) + = DA

المرحلة 4: المصاريف = (المبلغ الاجمالي دون رسوم x 7) / 100

التمن الاجمالي بدون TVA	الرسوم T.V.A		MONTANT TOUTES TAXE (DA) المصاريف
	TAUX%	MONTANT(DA) مبلغ بالرسوم	
ELEC E01 DROIT FIXE (حق ثابت)	09	100.00	100.00
ضريبة السكن		75.00	75.00
حق الطابع			
	+		

المبلغ الاجمالي للفاتورة