Sesión 9: Documentación y control de versiones (guía de laboratorio)

Curso: 1MTR68 · Prototipado y Manufactura de Productos Mecatrónicos · **Duración:** 2 horas · **Modalidad:** individual

> **Requisito:** haber completado 00-preclase.md. Debes tener tu **carpeta de trabajo** con la carpeta `curso/` adentro.
>
> En Windows usa siempre **Git Bash** (no PowerShell ni CMD).

Qué vas a lograr hoy


Al terminar tendrás en **tu** GitHub un repositorio profesional de hardware con:

1. Un proyecto KiCad versionado, **sin archivos basura**.
2. Una nueva característica (display e-ink) desarrollada en una **rama** e integrada con un **Pull Request**.
3. Un **README** con diagrama de bloques.
4. Un **Release** `v0.1.0` con el PDF del esquemático adjunto.

Cómo usar esta guía

- Los bloques `así` son comandos: **cópialos uno por uno** en la terminal.
- Donde dice `TU_USUARIO`, pon tu usuario de GitHub.
- 🔍 **Checkpoint:** compara lo que ves con lo esperado. Si no coincide, **no sigas**: revisa la sección Si algo sale mal o levanta la mano.
- 💡 **Por qué:** lee esto, es lo que viene en la evaluación.
- Ten a la mano la chuleta de comandos.

Mapa mental: las 4 zonas de Git



Un **commit** es una *foto* del proyecto con una descripción de qué cambió y por qué. Nunca más `Proyecto_AHORA_SI_FINAL_definitivo.kicad_pcb`.

Ejercicio 1: Tu primer repositorio de hardware (≈ 30 min)

1.1 Prepara la carpeta del proyecto

Abre la terminal **en tu carpeta de trabajo** (la que elegiste en la preclase, paso 6):

- Si usaste la opción A: `cd ~/proyectos`
- Si usaste la opción B: clic derecho en tu carpeta → *Open Git Bash here*

Comprueba que estás en el lugar correcto:

```
pwd
ls
```

🔍 **Checkpoint:** `ls` muestra la carpeta `curso`. Si no aparece, no estás en tu carpeta de trabajo: no sigas.

```
cp -r curso/inicio/DemoGit demogit
cd demogit
ls -a
```

🔍 **Checkpoint:** ves `DemoGit.kicad_pro`, `DemoGit.kicad_sch`, `DemoGit.kicad_pcb`, `DemoGit.kicad_prl`, `fp-info-cache`, `sym-lib-table` y la carpeta `DemoGit-backups`.

1.2 Inicializa Git

```
git init
git status
```

🔍 **Checkpoint:** `Initialized empty Git repository in .../demogit/.git/` y luego `On branch main`. Si dice `master`, no configuraste `init.defaultBranch` (ver preclase, paso 5). Corrígelo con `git branch -m main`.

💡 **Por qué:** `git init` crea la carpeta oculta `.git/`, donde vive todo el historial. Si la borras, pierdes el historial (pero no tus archivos).

1.3 Mira la basura que Git quiere rastrear

En el `git status` anterior, aparecen en rojo **todos** los archivos, incluidos:

- `DemoGit-backups/`: respaldos automáticos de KiCad (zips que crecen sin parar)
- `fp-info-cache`: caché de footprints
- `DemoGit.kicad_prl`: tus preferencias locales (capas visibles, zoom…)

Y cuando abras el proyecto con KiCad 10 aparecerá además `.history/`: el historial automático de KiCad, que es un repositorio Git propio. Tampoco debe subirse.

Nada de eso es parte del **diseño**. Si lo subes, cada compañero tendrá conflictos con *tus* preferencias.

1.4 Agrega `.gitignore`, `.gitattributes` y la plantilla de Pull Request

```
cp ../curso/recursos/kicad.gitignore .gitignore
cp ../curso/recursos/kicad.gitattributes .gitattributes
mkdir -p .github
cp ../curso/recursos/pull_request_template.md .github/
git status
```

🔍 **Checkpoint:** `DemoGit-backups/`, `fp-info-cache` y `DemoGit.kicad_prl` **desaparecieron** de la lista. Solo quedan en rojo:

```
.gitattributes
.github/
.gitignore
DemoGit.kicad_pcb
DemoGit.kicad_pro
DemoGit.kicad_sch
sym-lib-table
```

💡 **Por qué:** `.gitignore` le dice a Git qué **no** rastrear. Ábrelo y lee los comentarios: explica qué es fuente del diseño (se versiona) y qué es generado (no se versiona). Incluye `.history/`, la carpeta de historial de KiCad 10.

`.gitattributes` resuelve un problema típico de equipos con distintos sistemas operativos: Windows y macOS terminan las líneas de texto de forma distinta (CRLF vs LF). Sin esta regla, si tu compañero guarda el esquemático en Mac, Git cree que cambiaron **las 7000 líneas**.

1.5 Agrega los archivos al staging y haz tu primer commit

```
git add .
git status
```

🔍 **Checkpoint:** ahora los archivos están en **verde** (*Changes to be committed*).

```
git commit -m "chore: importa proyecto DemoGit inicial"
git log --oneline
```

🔍 **Checkpoint:** ves **una** línea, algo como `a1b2c3d (HEAD -> main) chore: importa proyecto DemoGit inicial`.

1.6 Crea el repositorio en GitHub

1. En GitHub: botón **+** (arriba a la derecha) → **New repository**.
2. **Repository name:** `demogit`
3. **Description:** `Nodo LoRa - 1MTR68 Sesión 9`
4. **Public** (para que el docente pueda revisarlo).
5. ⚠️ **NO marques** *Add a README*, *.gitignore* ni *license*. El repositorio debe crearse **vacío**.
6. **Create repository**.

💡 **Por qué vacío:** si GitHub crea un README, el repositorio remoto tendrá un commit que tu PC no conoce y el `push` será rechazado.

1.7 Conecta tu repositorio local con GitHub y sube

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/demogit.git
git remote -v
git push -u origin main
```

En Windows se abrirá el navegador para iniciar sesión la primera vez: acepta.

🔍 **Checkpoint:** la terminal termina con `branch 'main' set up to track 'origin/main'`.

💡 **Por qué:** `origin` es el apodo del repositorio remoto. `-u` deja recordado que tu `main` se sincroniza con `origin/main`; desde ahora basta `git push`.

1.8 Verifica en GitHub

Recarga la página de tu repositorio.

🔍 **Checkpoint:** ves tus archivos, **no** ves `DemoGit-backups` y arriba dice **1 commit**. Haz clic en `DemoGit.kicad_sch`: **¡es texto!** KiCad guarda los diseños como texto legible, por eso Git puede mostrar exactamente qué cambió.

🎉 **¡Primer repositorio de hardware creado!**

Commits con formato estándar (léelo antes del Ejercicio 2)

Usaremos Conventional Commits:

```
tipo(alcance): descripción en imperativo y en minúsculas
```


Tipo	Cuándo	Ejemplo en hardware
`feat`	Nueva característica	`feat(sch): agrega display e-ink por SPI`
`fix`	Corrección de un error	`fix(pcb): aumenta ancho de pista de 3V3 a 0.5 mm`
`docs`	Solo documentación	`docs: agrega diagrama de bloques al README`
`refactor`	Reorganiza sin cambiar la función	`refactor(sch): divide esquemático en hojas jerárquicas`
`test`	Puntos de prueba, fixtures	`test(pcb): agrega test points en SPI`
`chore`	Mantenimiento	`chore: actualiza .gitignore`

Alcances sugeridos: `sch` (esquemático), `pcb` (layout), `lib` (librerías), `bom`, `mech` (mecánica), `fw` (firmware).

✅ `fix(bom): cambia C4 a 1uF 0603 X7R` ❌ `cambios`, `ahora sí`, `final final`, `asdf`

Ejercicio 2: Ramas y Pull Request (≈ 30 min)

Escenario: el cliente pide agregar un display e-ink. Es un cambio experimental, así que **no** lo hacemos sobre `main` (la versión estable), sino en una **rama**.



2.1 Crea la rama

```
git switch -c feat/eink-display
git branch
```

🔍 **Checkpoint:** aparecen `main` y `* feat/eink-display`; el asterisco marca la rama actual.

> En tutoriales antiguos verás `git checkout -b feat/eink-display`, que hace lo mismo. `git switch` es la forma moderna.

2.2 Agrega la librería de símbolos (primer commit de la rama)

```
cp -r ../curso/recursos/Library .
```

Ahora en KiCad:

1. Abre `DemoGit.kicad_pro`.
2. **Preferencias → Gestionar librerías de símbolos…** (*Manage Symbol Libraries*).
3. Pestaña **Librerías específicas del proyecto** (*Project Specific Libraries*).
4. Clic en el ícono de **carpeta** (*Add existing library*) → selecciona `Library/E_Ink_Display.kicad_sym` → **OK**.
5. Revisa que la ruta diga `${KIPRJMOD}/Library/E_Ink_Display.kicad_sym`. Si muestra una ruta absoluta (`C:\Users\...`), corrígela a mano: con ruta absoluta el proyecto solo abre en **tu** PC.

Vuelve a la terminal:

```
git status
git diff sym-lib-table
```

🔍 **Checkpoint:** `git diff` muestra en **verde** (`+`) la línea nueva con `E_Ink_Display`. **Así se ve un cambio de hardware en Git.**

Si además aparece `DemoGit.kicad_pro` modificado, es normal: KiCad lo reescribe al abrir. Inclúyelo.

💡 **KiCad 10 trae Git integrado.** En el gestor de proyectos verás el nombre de la rama junto al proyecto y el estado de cada archivo. Es el **mismo** repositorio que manejas desde la terminal: no inicialices otro desde KiCad. Hoy usamos la terminal porque así entiendes lo que pasa por debajo, y los comandos sirven con cualquier programa.

```
git add Library sym-lib-table
git commit -m "feat(lib): agrega librería de símbolos E_Ink_Display"
```

2.3 Agrega el display al esquemático (segundo commit)

1. Abre el **esquemático**.
2. Tecla **A** (*Add symbol*) → busca `E_ink` → colócalo en un espacio libre.
3. Asígnale la referencia **U4** (tecla **E** sobre el símbolo).
4. *(Opcional)* Conecta sus pines SPI con **etiquetas** (`CLK`, `COPI`) a las mismas redes del MCU.
5. **Guarda** con `Ctrl+S` / `Cmd+S`.

```
git status
git diff --stat
git add DemoGit.kicad_sch
git commit -m "feat(sch): agrega display e-ink U4 al esquemático"
git log --oneline
```

🔍 **Checkpoint:** `git log` muestra **3 commits**.

💡 **Por qué dos commits y no uno:** cada commit debe ser **un** cambio lógico. Si mañana la librería falla, puedes revisar o revertir ese commit sin tocar el esquemático.

2.4 Sube la rama a GitHub

```
git push -u origin feat/eink-display
```

2.5 La magia de las ramas

⚠️ **Cierra KiCad antes de cambiar de rama.** KiCad no recarga los archivos si cambian por debajo, y

podrías sobrescribir tu trabajo al guardar.

```
git switch main
```

Abre el esquemático: **el display desapareció** y la carpeta `Library/` tampoco está. Cierra KiCad.

```
git switch feat/eink-display
```

Ábrelo de nuevo: **el display volvió.** Cierra KiCad.

💡 **Por qué:** cada rama es una línea de tiempo paralela. `main` siempre conserva la versión estable mientras experimentas.

2.6 Abre un Pull Request (PR)

1. En GitHub verás un aviso amarillo **"feat/eink-display had recent pushes"** → **Compare & pull request**. Si no aparece: pestaña **Pull requests** → **New pull request** → *base:* `main` ← *compare:* `feat/eink-display`.
2. El cuerpo del PR ya trae **la plantilla** que copiaste en el paso 1.4. Complétala: qué cambia, por qué, tipo de cambio y checklist.
3. **Create pull request**.

2.7 Revisa tu propio PR como lo haría un revisor

1. Pestaña **Files changed**: revisa línea por línea lo que cambió en `sym-lib-table` y en `DemoGit.kicad_sch`.
2. Deja **un comentario** en una línea: pasa el mouse sobre la línea → **+** → por ejemplo *"Verificar que el footprint del display esté asignado antes del layout"*.
3. **Review changes** → **Comment** → **Submit review**.

💡 **Por qué:** en un equipo, **nadie** integra a `main` sin que otra persona revise. El PR deja registro de *qué* se revisó y *qué* se discutió, y es la evidencia que piden en auditorías de diseño.

2.8 Integra (merge) y sincroniza

1. **Merge pull request** → **Confirm merge**.
2. **Delete branch** (la rama ya cumplió su función).

En la terminal:

```
git switch main
git pull
git log --oneline --graph
```

🔍 **Checkpoint:** tu `main` local ahora incluye los commits del display y el merge del PR.

Ejercicio 3: Documentación y Release (≈ 15 min)

3.1 README en su propia rama

```
git switch -c docs/readme
cp ../curso/recursos/README_plantilla.md README.md
code README.md
```

Completa **todos los** `TODO`:

- Descripción en 2-3 frases.
- En el diagrama Mermaid, **agrega el display e-ink** conectado al MCU. Pista: copia la línea del LoRa y adáptala.
- Fila del display en la tabla de componentes.
- Tu nombre y usuario.

Para ver la vista previa en VS Code: `Ctrl/Cmd+Shift+V`. El diagrama Mermaid solo se dibujará en GitHub.

```
git add README.md
git commit -m "docs: agrega README con diagrama de bloques"
git push -u origin docs/readme
```

Abre el PR en GitHub, revisa en **Files changed** → *Display the rich diff* (ícono de documento) cómo se verá, y haz **merge**. Después:

```
git switch main
git pull
```

3.2 Release v0.1.0 para fabricación

1. En KiCad, abre el esquemático → **Archivo** → **Trazar** (*Plot*) → formato **PDF** → carpeta de salida `production/` → **Trazar**.
2. Comprueba en la terminal que Git **ignora** la carpeta `production/`:

   ```
   git status
   ```

   🔍 Debe decir `nothing to commit, working tree clean`.
3. En GitHub: columna derecha → **Releases** → **Create a new release**.
   - **Choose a tag:** escribe `v0.1.0` → *Create new tag*.
   - **Title:** `v0.1.0 - Esquemático base con display e-ink`
   - **Descripción:** clic en **Generate release notes**: GitHub lista tus PRs automáticamente. ¡Por eso importan los buenos mensajes!
   - **Arrastra** el PDF de `production/` a la zona de adjuntos.
   - **Publish release**.

💡 **Por qué:** el *tag* `v0.1.0` marca para siempre **el commit exacto** que se mandó a fabricar. Si en 6 meses llega una placa defectuosa, sabes con qué versión de los archivos se hizo. Las salidas (PDF,

gerbers, BOM) viven en el Release, no en el historial.

Versionado semántico para hardware

`MAJOR.MINOR.SUBREVISION` (ver Semantic versioning for hardware):

Parte	Sube cuando…	Ejemplo
MAJOR	Cambia forma/tamaño de la placa, voltajes de entrada o salida, o se agregan interfaces nuevas	`1.4.2 → 2.0.0`: se agrega USB-C
MINOR	Cambia el esquemático o el layout	`1.4.2 → 1.5.0`: se reubica un conector
SUBREVISION	Solo cambian la BOM, los valores o los part numbers	`1.4.2 → 1.4.3`: R2 de 10k a 4.7k

Mientras el diseño es prototipo usamos `0.x.y`. La `1.0.0` es la primera versión que se entrega.

✅ Entregable

Sube a la plataforma del curso el **enlace a tu repositorio** `https://github.com/TU_USUARIO/demogit`. Se revisará:

- [ ] El repositorio **no** contiene `DemoGit-backups/`, `fp-info-cache` ni `.kicad_prl`.
- [ ] Al menos **4 commits** con formato `tipo(alcance): descripción`.
- [ ] **2 Pull Requests** integrados (display y README), con la plantilla completa y al menos un comentario de revisión.
- [ ] El README tiene diagrama de bloques **con el display e-ink**.
- [ ] Release **`v0.1.0`** con el PDF del esquemático adjunto.

Si no terminaste en clase, termínalo en casa: las instrucciones de arriba sirven igual.

🏆 Reto opcional: tu primer conflicto

Para quienes terminan antes. Los **conflictos** ocurren cuando dos ramas modifican **la misma línea**.

```
git switch -c fix/r2-4k7
```

En KiCad, cambia el valor de **R2** de `10k` a `4.7k`, guarda y cierra KiCad.

```
git commit -am "fix(bom): cambia R2 a 4.7k"
git switch main
```

En KiCad, cambia **el mismo R2** a `1k`, guarda y cierra KiCad.

```
git commit -am "fix(bom): cambia R2 a 1k"
git merge fix/r2-4k7
```

🔍 Verás `CONFLICT (content): Merge conflict in DemoGit.kicad_sch`. (Si también aparece conflicto en `DemoGit.kicad_pro`, resuélvelo igual que abajo.) Busca el conflicto:

```
grep -n -A6 "<<<<<<<" DemoGit.kicad_sch
```

```
<<<<<<< HEAD
        (property "Value" "1k"
=======
        (property "Value" "4.7k"
>>>>>>> fix/r2-4k7
```

Resuélvelo eligiendo **una** versión completa del archivo:

```
git checkout --theirs DemoGit.kicad_sch   # quedarse con la de la rama (4.7k)
# o:  git checkout --ours DemoGit.kicad_sch   (quedarse con la de main, 1k)
git add DemoGit.kicad_sch
git commit -m "merge: resuelve conflicto de R2, queda 4.7k"
```

Abre el esquemático y confirma el valor.

💡 **Lección de hardware:** en un esquemático un conflicto es fácil de resolver porque es **una línea**. En un `.kicad_pcb` con pistas movidas por dos personas es casi imposible. Por eso los equipos de hardware **se reparten el trabajo por hoja de esquemático o por zona de la placa** y hacen PRs pequeños y frecuentes.

Si algo sale mal

Síntoma	Causa	Solución
`fatal: not a git repository`	No estás en la carpeta del proyecto	Ve a tu carpeta de trabajo y luego `cd demogit`. Usa `pwd` para saber dónde estás
`cp: cannot stat 'curso/inicio/DemoGit'`	No estás en tu carpeta de trabajo (la que contiene `curso/`)	`pwd` y `ls`; ve a la carpeta donde está `curso`
Errores raros con `ls -a`, `cp -r` o `mkdir -p` en Windows	Estás en PowerShell o CMD	Cierra y abre **Git Bash**
`error: src refspec main does not match any`	Aún no hiciste ningún commit, o tu rama se llama `master`	Haz el commit (1.5) o `git branch -m main`
`! [rejected] ... (fetch first)`	Creaste el repo en GitHub **con** README	`git pull origin main --allow-unrelated-histories`, luego `git push`
`remote origin already exists`	Ya agregaste el remoto	`git remote set-url origin https://github.com/TU_USUARIO/demogit.git`
`Authentication failed` / pide contraseña	GitHub no acepta contraseñas	Windows: reinstala Git for Windows. Mac/Linux: `gh auth login`
`Permission denied (403)`	Escribiste mal tu usuario en la URL	`git remote -v` y corrige con `set-url`
`warning: ... CRLF will be replaced by LF`	Es el `.gitattributes` haciendo su trabajo	Nada, es solo un aviso
Se abrió una pantalla negra rara (vim)	Git pidió un mensaje y abrió vim	Escribe `:wq` y Enter. Usa siempre `-m "mensaje"`
`error: Your local changes would be overwritten` al cambiar de rama	Tienes cambios sin commit	Haz commit, o descártalos con `git restore .`
`warning: adding embedded git repository: .history`	Tu `.gitignore` no ignora la carpeta de historial de KiCad 10	Agrega `.history/` al `.gitignore`, luego `git rm --cached .history`
Ya subí `DemoGit-backups` antes de poner el `.gitignore`	Git sigue rastreando lo que ya conocía	`git rm -r --cached DemoGit-backups` y luego commit
KiCad dice que no encuentra `E_Ink_Display`	La ruta en `sym-lib-table` es absoluta o la carpeta `Library/` no está	Revisa el paso 2.2 (debe usar `${KIPRJMOD}`)
En GitHub no aparece "Compare & pull request"	El aviso caduca	Pestaña **Pull requests** → **New pull request**

Para profundizar

- Pro Git (libro gratuito, en español)
- Learn Git Branching (juego interactivo)
- Acerca de los Pull Requests (GitHub Docs)
- KiRI: diff visual de esquemáticos y PCBs de KiCad
- Introducción a Git en diseño de hardware (Altium)
- Git branching model de Vincent Driessen
- Make a README · Sintaxis Markdown en GitHub
- Diagramas: Mermaid · WaveDrom (diagramas de tiempo) · Vega-Lite