

Exercícios de Interrupção - Soluções

Dado o fragmento de memória a seguir

```
0000:0010 8B 01 70 00 B9 06 0C 02-40 07 0C 02 FF 03 0C 02
0000:0020 46 07 0C 02 0A 04 0C 02-3A 00 A7 03 54 00 A7 03
0000:0030 6E 00 A7 03 88 00 A7 03-A2 00 A7 03 FF 03 0C 02
0000:0040 A9 08 0C 02 A4 09 0C 02-AA 09 0C 02 SD 04 0C 02
0000:0050 B0 09 0C 02 OD 02 DB 02-C4 09 0C 02 8B 05 0C 02
0000:0060 0E 0C 0C 02 14 0C 0C 02-1F 0C 0C 02 AD 06 0C 02
0000:0070 AD 06 0C 02 A4 FO 00 F0-37 05 0C 02 BE 4F 00 C0
0000:0080 72 10 A7 00 7C 10 A7 00-4F 03 76 05 8A 03 76 05
```

Determine o endereço lógico da rotina de tratamento das interrupções a seguir. A resposta deve estar no formato de endereço lógico (separado por ':'), as letras maiúsculas no caso de caractere hexadecimal e sem o H (por exemplo, 1A34:456B).

1. 07H $\Rightarrow$ IP = 03FFH CS = 020CH
2. 10H $\Rightarrow$ IP = 08A9H CS = 020CH
3. 14H $\Rightarrow$ IP = 09B0H CS = 020CH
4. 16H $\Rightarrow$ IP = 09C4H CS = 020CH
5. 21H $\Rightarrow$ IP = 107CH CS = 00A7H

Exercícios

Interrupção -

Soluções

1. IP = 03FFH CS = 020CH
2. IP = 08A9H CS = 020CH
3. IP = 09B0H CS = 020CH
4. IP = 09C4H CS = 020CH
5. IP = 107CH CS = 00A7H