

ฝัน	
------------	--

คุณจะทราบได้ว่าขณะนี้คุณกำลังฝันอยู่?

มีคนบอกว่าในฝันเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้อง เพราะว่าสมองของคุณจะไม่สามารถประมวลผลได้เหมือนกับเครื่องไฟฟ้าจริง ๆ

คุณเดินไปหยิบเครื่องคิดเลขที่วางอยู่บนโต๊ะ แล้วพิมพ์ $5 + 3$ เครื่องตอบว่า 8

แม้ว่าเครื่องจะตอบได้ถูกต้อง แต่คุณก็ไม่สามารถเชื่อได้ว่าคุณไม่ได้ฝันไป เพราะว่าใคร ๆ ก็
สามารถคำนวณค่า $5 + 3$ ได้ คุณกดพิมพ์คำถามเข้าไปใหม่

1234567890123456789

บวกกับ

9876543210987654321

เครื่องตอบมาว่า

100000000000000000006

อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นคำตอบแล้ว คุณก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าเครื่องบวกเลขให้ถูกหรือไม่ คุณเลยต้องเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบอีกทีหนึ่ง

งานของคุณ

เขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็มบวกสองจำนวน จากนั้นหาผลบวกของจำนวนเต็มทั้งสอง

ข้อมูลนำเข้า

มีสองบรรทัด บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มบวก A ($0 \leq A < 10^{301}$) บรรทัดที่สองระบุจำนวนเต็มบวก B ($0 \leq B < 10^{301}$)

ข้อมูลส่งออก

มีหนึ่งบรรทัดเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่งจำนวนที่มีค่าเท่ากับ $A + B$

โจทย์แข่งขัน TOI.B		หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
รอบประจำเดือนมีนาคม 2553		ชื่อโจทย์: dreaming

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า 1 1234567890123456789 98765432109876543217	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก 1 1000000000000000000006
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า 2 4350984359438743987543985 517649832361872430904291683	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก 2 522000816721311174891835668

ข้อจำกัดของโปรแกรม

โปรแกรมของคุณต้องทำงานภายในเวลา 1 วินาที และใช้หน่วยความจำไม่เกิน 32 MB