
IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## SN74LS00N

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y





A B | Y
0 0 | 1
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: 74LS00

**SN74LS00N | 14 Pins**

## SN74LS02N

1 1Y
2 1A
3 1B
4 2Y
5 2A
6 2B
7 GND
14 VCC
13 4Y
12 4B
11 4A
10 3Y
9 3B
8 3A




A B | Y
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 0

Ref: 74LS02

**SN74LS02N | 14 Pins**

## SN74LS04N

1 1A
2 1Y
3 2A
4 2Y
5 3A
6 3Y
7 GND
14 VCC
13 6A
12 6Y
11 5A
10 5Y
9 4A
8 4Y

6 Inverter

Ref: 74LS04

**SN74LS04N | 14 Pins**

## SN74LS05N

1 1A
2 1Y
3 2A
4 2Y
5 3A
6 3Y
7 GND
14 VCC
13 6A
12 6Y
11 5A
10 5Y
9 4A
8 4Y

6 Inverter, Open Collector

OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS05

**SN74LS05N | 14 Pins**

## SN74LS06N

1 1A
2 1Y
3 2A
4 2Y
5 3A
6 3Y
7 GND
14 VCC
13 6A
12 6Y
11 5A
10 5Y
9 4A
8 4Y

6 invert. Puffer/Treiber, Open Collector

OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS06

**SN74LS06N | 14 Pins**

## SN74LS07N

1 1A
2 1Y
3 2A
4 2Y
5 3A
6 3Y
7 GND
14 VCC
13 6A
12 6Y
11 5A
10 5Y
9 4A
8 4Y

6 nichtinv. Puffer/Treiber, Open Collector


OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS07

**SN74LS07N | 14 Pins**

## SN74LS08N

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y




A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1

Ref: 74LS08

**SN74LS08N | 14 Pins**

## SN74LS10N

1 1A
2 1B
3 2A
4 2B
5 2C
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 1C
12 1Y
11 3C
10 3B
9 3A
8 3Y

3 NAND-Gatter mit je 3 Eingängen

Y = NAND(A..)

Ref: 74LS10

**SN74LS10N | 14 Pins**

## SN74LS11N

1 1A
2 1B
3 2A
4 2B
5 2C
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 1C
12 1Y
11 3C
10 3B
9 3A
8 3Y

3 AND-Gatter mit je 3 Eingängen

Y = AND(A..)

Ref: 74LS11

**SN74LS11N | 14 Pins**

## 7412

1 1A
2 1B
3 2A
4 2B
5 2C
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 1C
12 1Y
11 3C
10 3B
9 3A
8 3Y

3 NAND-Gatter mit je 3 Eingängen, Open Collector

Y = NAND(A..)

Ref: 7412

**7412 | 14 Pins**

## SN74LS14N

1 1A
2 1Y
3 2A
4 2Y
5 3A
6 3Y
7 GND
14 VCC
13 6A
12 6Y
11 5A
10 5Y
9 4A
8 4Y

6 Schmitt-Trigger-Inverter

Ref: 74LS14

**SN74LS14N | 14 Pins**

## 7416

1 1A
2 1Y
3 2A
4 2Y
5 3A
6 3Y
7 GND
14 VCC
13 6A
12 6Y
11 5A
10 5Y
9 4A
8 4Y

6 invert. Puffer/Treiber, Open Collector

OC: Pull-up nötig

Ref: 7416

**7416 | 14 Pins**

## SN74LS20N

1 1A
2 1B
3 NC
4 1C
5 1D
6 1Y
7 GND
14 VCC
13 2D
12 2C
11 NC
10 2B
9 2A
8 2Y

2 NAND-Gatter mit je 4 Eingängen

Y = NAND(A..)

Ref: 74LS20

**SN74LS20N | 14 Pins**

## SN74LS21N

1 1A
2 1B
3 NC
4 1C
5 1D
6 1Y
7 GND
14 VCC
13 2D
12 2C
11 NC
10 2B
9 2A
8 2Y

2 AND-Gatter mit je 4 Eingängen

Y = AND(A..)

Ref: 74LS21

**SN74LS21N | 14 Pins**

## SN74LS27N

1 1A
2 1B
3 2A
4 2B
5 2C
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 1C
12 1Y
11 3C
10 3B
9 3A
8 3Y

3 NOR-Gatter mit je 3 Eingängen

Y = NOR(A..)

Ref: 74LS27

**SN74LS27N | 14 Pins**

## SN74LS30N

1 1A
2 1B
3 1C
4 1D
5 1E
6 1F
7 GND
14 VCC
13 NC
12 1H
11 1G
10 NC
9 NC
8 1Y

1 NAND-Gatter mit 8 Eingängen

Y = NAND(A..)

Ref: 74LS30

**SN74LS30N | 14 Pins**

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## SN74LS32N

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

1 >=1
2 >=1
3 >=1
4 >=1

A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 1

Ref: 74LS32

SN74LS32N | 14 Pins

## 7438

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

4 NAND-Puffer je 2 Eingängen, Open Collector

OC: Pull-up nötig

Ref: 7438

7438 | 14 Pins

## 7440

1 1A
2 1B
3 NC
4 1C
5 1D
6 1Y
7 GND
14 VCC
13 2D
12 2C
11 NC
10 2B
9 2A
8 2Y

2 NAND-Puffer je 4 Eingängen

Ref: 7440

7440 | 14 Pins

## SN74LS42N

1 /0
2 /1
3 /2
4 /3
5 /4
6 /5
7 /6
8 GND
16 VCC
15 A0
14 A1
13 A2
12 A3
11 /9
10 /8
9 /7

BCD-zu-Dezimal-Decoder (1 aus 10)

Ref: 74LS42

SN74LS42N | 16 Pins

## SN74LS47N

1 B
2 C
3 /LT
4 /BI
5 /RBI
6 D
7 A
8 GND
16 VCC
15 /f
14 /g
13 /a
12 /b
11 /c
10 /d
9 /e

BCD-zu-7-Segment-Decoder/Treiber, aktive Low-Ausg., Open Collector

OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS47

SN74LS47N | 16 Pins

## SN74LS48N

1 B
2 C
3 /LT
4 /BI
5 /RBI
6 D
7 A
8 GND
16 VCC
15 f
14 g
13 a
12 b
11 c
10 d
9 e

BCD-zu-7-Segment-Decoder/Treiber, aktive High-Ausg.

Ref: 74LS48

SN74LS48N | 16 Pins

## SN74LS51N

1 1A
2 2A
3 2B
4 2C
5 2D
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 1F
12 1E
11 1D
10 1C
9 1B
8 1Y

2 AND-OR-INVERT-Gatter (unterschiedliche Eingangszahl)

Ref: 74LS51

SN74LS51N | 14 Pins

## SN74LS54N

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 Y
7 GND
14 VCC
13 J
12 I
11 H
10 G
9 F
8 NC

1 AND-OR-INVERT-Gatter mit vier AND-Gruppen

Ref: SN74LS54N

SN74LS54N | 14 Pins

## SN74LS55N

1 1A
2 1B
3 1C
4 1D
5 NC
6 NC
7 GND
14 VCC
13 1H
12 1G
11 1F
10 1E
9 NC
8 1Y

1 AND-OR-INVERT-Gatter mit zwei 4-Eingang-AND-Gruppen

Ref: 74LS55

SN74LS55N | 14 Pins

## 7460

1 1A
2 1B
3 1C
4 2A
5 2B
6 2C
7 GND
14 VCC
13 1D
12 1X
11 /1X
10 /2X
9 2X
8 2D

2 Expander je 4 Eingängen

Ref: 7460

7460 | 14 Pins

## SN74LS73N

1 C-2
2 /R-2
3 K-2
4 VCC
5 C-1
6 /R-1
7 J-1
14 J-2
13 /Q-2
12 Q-2
11 GND
10 K-1
9 Q-1
8 /Q-1

2 JK-Flipflops mit Löschen, CLK fällt

Ref: 74LS73

SN74LS73N | 14 Pins

## SN74LS74N

1 /R-1
2 D-1
3 C-1
4 /S-1
5 Q-1
6 /Q-1
7 GND
14 VCC
13 /R-2
12 D-2
11 C-2
10 /S-2
9 Q-2
8 /Q-2

2 D-Flipflops mit Setzen/Löschen, CLK steigt

Ref: 74LS74

SN74LS74N | 14 Pins

## SN74LS75N

1 /Q0
2 D0
3 D1
4 E23
5 VCC
6 D2
7 D3
8 /Q3
16 Q0
15 Q1
14 /Q1
13 E01
12 GND
11 /Q2
10 Q2
9 Q3

4-Bit-D-Latch, transparent, zwei Enable-Gruppen

Ref: 74LS75

SN74LS75N | 16 Pins

## SN74LS76N

1 C-1
2 /S-1
3 /R-1
4 J-1
5 VCC
6 C-2
7 /S-2
8 /R-2
16 K-1
15 Q-1
14 /Q-1
13 GND
12 K-2
11 Q-2
10 /Q-2
9 J-2

2 JK-Flipflops mit Setzen/Löschen

Ref: 74LS76

SN74LS76N | 16 Pins

## SN74LS83N

1 A4
2 S3
3 A3
4 B3
5 VCC
6 S2
7 B2
8 A2
16 B4
15 S4
14 C4
13 C0
12 GND
11 B1
10 A1
9 S1

4-Bit-Binär-Volladdierer mit schnellem Übertrag

Ref: 74LS83

SN74LS83N | 16 Pins

## SN74ACT86N

1 1A
2 1B
3 1Y
4 2A
5 2B
6 2Y
7 GND
14 VCC
13 4B
12 4A
11 4Y
10 3B
9 3A
8 3Y

1 =1
2 =1
3 =1
4 =1

A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0


Ref: 74LS86

SN74ACT86N | 14 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## SN74LS86N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VCC | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2A | 4Y | 11 |
| 5 | 2B | 3B | 10 |
| 6 | 2Y | 3A | 9 |
| 7 | GND | 3Y | 8 |




A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: 74LS86

**SN74LS86N | 14 Pins**

## 7487

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | C | VCC | 14 |
| 2 | A1 | A4 | 13 |
| 3 | Y1 | Y4 | 12 |
| 4 | NC | NC | 11 |
| 5 | A2 | A3 | 10 |
| 6 | Y2 | Y3 | 9 |
| 7 | GND | B | 8 |

B C | Y
0 0 | /A
0 1 | A
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: SN74H87

**7487 | 14 Pins**

## SN74LS90N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /CP1..3 | /CP0 | 14 |
| 2 | R0(1) | NC | 13 |
| 3 | R0(2) | Q0 | 12 |
| 4 | NC | Q3 | 11 |
| 5 | VCC | GND | 10 |
| 6 | R9(1) | Q1 | 9 |
| 7 | R9(2) | Q2 | 8 |

**Asynchroner** Dekadenzähler (Teiler durch 2 und 5)

Ref: 74LS90

**SN74LS90N | 14 Pins**

## SN74LS92N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /CP1..3 | /CP0 | 14 |
| 2 | NC | NC | 13 |
| 3 | NC | Q0 | 12 |
| 4 | NC | Q1 | 11 |
| 5 | VCC | GND | 10 |
| 6 | R0(1) | Q2 | 9 |
| 7 | R0(2) | Q3 | 8 |

**Asynchroner** Teiler durch 12 (Teiler durch 2 und 6)

Ref: 74LS92

**SN74LS92N | 14 Pins**

## SN74LS93N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /CP1..3 | /CP0 | 14 |
| 2 | R0(1) | NC | 13 |
| 3 | R0(2) | Q0 | 12 |
| 4 | NC | Q3 | 11 |
| 5 | VCC | GND | 10 |
| 6 | NC | Q1 | 9 |
| 7 | NC | Q2 | 8 |

**Asynchroner** 4-Bit-Binärzähler (Teiler durch 2 und 8)

Ref: 74LS93

**SN74LS93N | 14 Pins**

## SN74LS95N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ds | VCC | 14 |
| 2 | P0 | Q0 | 13 |
| 3 | P1 | Q1 | 12 |
| 4 | P2 | Q2 | 11 |
| 5 | P3 | Q3 | 10 |
| 6 | Mode | /Cp1.Rshift | 9 |
| 7 | GND | /Cp2.Lshift | 8 |

**4-Bit-** Schiebe-Reg. mit parallelem Laden

Ref: 74LS95

**SN74LS95N | 14 Pins**

## SN74LS107N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | J-1 | VCC | 14 |
| 2 | /Q-1 | /R-1 | 13 |
| 3 | Q-1 | C-1 | 12 |
| 4 | K-1 | K-2 | 11 |
| 5 | Q-2 | /R-2 | 10 |
| 6 | /Q-2 | C-2 | 9 |
| 7 | GND | J-2 | 8 |

**2 JK-** Flipflops mit Löschen, CLK fällt

Ref: 74LS107

**SN74LS107N | 14 Pins**

## 74109

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /R-1 | VCC | 16 |
| 2 | J-1 | /R-2 | 15 |
| 3 | /K-1 | J-2 | 14 |
| 4 | C-1 | /K-2 | 13 |
| 5 | /S-1 | C-2 | 12 |
| 6 | Q-1 | /S-2 | 11 |
| 7 | /Q-1 | Q-2 | 10 |
| 8 | GND | /Q-2 | 9 |

**2 JK-** Flipflops, CLK steigt, S etzen/Löschen

Ref: 74LS109

**74109 | 16 Pins**

## SN74LS112N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | C-1 | VCC | 16 |
| 2 | K-1 | /R-1 | 15 |
| 3 | J-1 | /R-2 | 14 |
| 4 | /S-1 | C-2 | 13 |
| 5 | Q-1 | K-2 | 12 |
| 6 | /Q-1 | J-2 | 11 |
| 7 | /Q-2 | /S-2 | 10 |
| 8 | GND | Q-2 | 9 |

**2 JK-** Flipflops mit Setzen/Lösche n, CLK fällt

Ref: 74LS112

**SN74LS112N | 16 Pins**

## SN74LS138N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A0 | VCC | 16 |
| 2 | A1 | O0 | 15 |
| 3 | A2 | O1 | 14 |
| 4 | E1 | O2 | 13 |
| 5 | E2 | O3 | 12 |
| 6 | E3 | O4 | 11 |
| 7 | O7 | O5 | 10 |
| 8 | GND | O6 | 9 |

**3-zu-8-** Decoder/Demul tiplexer, aktive Low-Ausg.

Ref: 74LS138

**SN74LS138N | 16 Pins**

## SN74LS139N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /E-1 | VCC | 16 |
| 2 | A0-1 | /E-2 | 15 |
| 3 | A1-1 | A0-2 | 14 |
| 4 | /O0-1 | A1-2 | 13 |
| 5 | /O1-1 | /O0-2 | 12 |
| 6 | /O2-1 | /O1-2 | 11 |
| 7 | /O3-1 | /O2-2 | 10 |
| 8 | GND | /O3-2 | 9 |

**2 separate 2-zu-4-** Decoder/Demul tiplexer, aktive Low-Ausg.

Ref: 74LS139

**SN74LS139N | 16 Pins**

## SN74LS145N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /Q0 | VCC | 16 |
| 2 | /Q1 | P0 | 15 |
| 3 | /Q2 | P1 | 14 |
| 4 | /Q3 | P2 | 13 |
| 5 | /Q4 | P3 | 12 |
| 6 | /Q5 | /Q9 | 11 |
| 7 | /Q6 | /Q8 | 10 |
| 8 | GND | /Q7 | 9 |

**BCD-zu-** Dezimal-Decod er/Treiber, Open Collector

OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS145

**SN74LS145N | 16 Pins**

## SN74LS147N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /E4 | VCC | 16 |
| 2 | /E5 | NC | 15 |
| 3 | /E6 | /S3 | 14 |
| 4 | /E7 | /E3 | 13 |
| 5 | /E8 | /E2 | 12 |
| 6 | /S2 | /E1 | 11 |
| 7 | /S1 | /E9 | 10 |
| 8 | GND | /S0 | 9 |

**Dezimal-zu-** BCD-Priorität sencoder, aktive Low-Ein-/Ausg.

Ref: 74LS147

**SN74LS147N | 16 Pins**

## SN74LS148N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /I4 | VCC | 16 |
| 2 | /I5 | /EO | 15 |
| 3 | /I6 | /GS | 14 |
| 4 | /I7 | /I3 | 13 |
| 5 | /EI | /I2 | 12 |
| 6 | /S2 | /I1 | 11 |
| 7 | /S1 | /IO | 10 |
| 8 | GND | /S0 | 9 |

**8-zu-3-** Prioritätsenc oder, aktive Low-Ein-/Ausg.

Ref: 74LS148

**SN74LS148N | 16 Pins**

## SN74LS151N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3 | VCC | 16 |
| 2 | I2 | I4 | 15 |
| 3 | I1 | I5 | 14 |
| 4 | I0 | I6 | 13 |
| 5 | Z | I7 | 12 |
| 6 | /Z | S0 | 11 |
| 7 | /E | S1 | 10 |
| 8 | GND | S2 | 9 |

**8-zu-1-** Multiplexer

Ref: 74LS151

**SN74LS151N | 16 Pins**

## SN74LS153N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /Ea | VCC | 16 |
| 2 | S1 | /Eb | 15 |
| 3 | I3a | S0 | 14 |
| 4 | I2a | I3b | 13 |
| 5 | I1a | I2b | 12 |
| 6 | I0a | I1b | 11 |
| 7 | Za | I0b | 10 |
| 8 | GND | Zb | 9 |

**2 separate 4-** zu-1-Multiplexer

Ref: 74LS153

**SN74LS153N | 16 Pins**

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## SN74LS155N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ea1 | VCC | 16 |
| 2 | /Ea2 | /Eb2 | 15 |
| 3 | A1 | /Eb1 | 14 |
| 4 | /Q3a | A0 | 13 |
| 5 | /Q2a | /Q3b | 12 |
| 6 | /Q1a | /Q2b | 11 |
| 7 | /Q0a | /Q1b | 10 |
| 8 | GND | /Q0b | 9 |

**2-zu-4-** Decoder/Demultiplexer (zweifach), alternative Nutzung als 3-zu-8-Decoder

Ref: 74LS155

**SN74LS155N | 16 Pins**

## SN74LS156N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ea1 | VCC | 16 |
| 2 | /Ea2 | /Eb2 | 15 |
| 3 | A1 | /Eb1 | 14 |
| 4 | /Q3a | A0 | 13 |
| 5 | /Q2a | /Q3b | 12 |
| 6 | /Q1a | /Q2b | 11 |
| 7 | /Q0a | /Q1b | 10 |
| 8 | GND | /Q0b | 9 |

**2-zu-4-** Decoder/Demultiplexer (zweifach), Open Collector

OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS156

**SN74LS156N | 16 Pins**

## SN74LS157N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | S | VCC | 16 |
| 2 | I0a | /E | 15 |
| 3 | I1a | I0d | 14 |
| 4 | Za | I1d | 13 |
| 5 | I0b | Zd | 12 |
| 6 | I1b | I0c | 11 |
| 7 | Zb | I1c | 10 |
| 8 | GND | Zc | 9 |

**4 separate 2-zu-1-** Multiplexer

Ref: 74LS157

**SN74LS157N | 16 Pins**

## SN74LS160N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /MR | VCC | 16 |
| 2 | CP | TC | 15 |
| 3 | D0 | Q0 | 14 |
| 4 | D1 | Q1 | 13 |
| 5 | D2 | Q2 | 12 |
| 6 | D3 | Q3 | 11 |
| 7 | CEP | CET | 10 |
| 8 | GND | /PE | 9 |

**Synchroner** BCD-Zähler, asynchrones Löschen

CLK / RESET beachten

Ref: 74LS160

**SN74LS160N | 16 Pins**

## SN74LS161N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /MR | VCC | 16 |
| 2 | CP | TC | 15 |
| 3 | D0 | Q0 | 14 |
| 4 | D1 | Q1 | 13 |
| 5 | D2 | Q2 | 12 |
| 6 | D3 | Q3 | 11 |
| 7 | CEP | CET | 10 |
| 8 | GND | /PE | 9 |

**Synchroner** 4-Bit-Binärzähler, asynchrones Löschen

Ref: 74LS161

**SN74LS161N | 16 Pins**

## SN74LS162N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /MR | VCC | 16 |
| 2 | CP | TC | 15 |
| 3 | D0 | Q0 | 14 |
| 4 | D1 | Q1 | 13 |
| 5 | D2 | Q2 | 12 |
| 6 | D3 | Q3 | 11 |
| 7 | CEP | CET | 10 |
| 8 | GND | /PE | 9 |

**Synchroner** BCD-Zähler, synchrones Löschen

CLK / RESET beachten

Ref: 74LS162

**SN74LS162N | 16 Pins**

## SN74LS163N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /MR | VCC | 16 |
| 2 | CP | TC | 15 |
| 3 | D0 | Q0 | 14 |
| 4 | D1 | Q1 | 13 |
| 5 | D2 | Q2 | 12 |
| 6 | D3 | Q3 | 11 |
| 7 | CEP | CET | 10 |
| 8 | GND | /PE | 9 |

**Synchroner** 4-Bit-Binärzähler, synchrones Löschen

Ref: 74LS163

**SN74LS163N | 16 Pins**

## SN74LS164N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | DSA | VCC | 14 |
| 2 | DSB | Q7 | 13 |
| 3 | Q0 | Q6 | 12 |
| 4 | Q1 | Q5 | 11 |
| 5 | Q2 | Q4 | 10 |
| 6 | Q3 | /MR | 9 |
| 7 | GND | CP | 8 |

**8-Bit-** Schiebe-Reg., seriell hinein / parallel heraus

Ref: S74LS164 (Pinref. 74HC164)

**SN74LS164N | 14 Pins**

## CD74HC165E

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /PL | VCC | 16 |
| 2 | CP | /CE | 15 |
| 3 | D4 | D3 | 14 |
| 4 | D5 | D2 | 13 |
| 5 | D6 | D1 | 12 |
| 6 | D7 | D0 | 11 |
| 7 | /Q7 | DS | 10 |
| 8 | GND | Q7 | 9 |

**8-Bit-** Schiebe-Reg., parallel hinein / seriell heraus

Ref: 74HC165

**CD74HC165E | 16 Pins**

## SN74LS165N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /PL | VCC | 16 |
| 2 | CP | /CE | 15 |
| 3 | D4 | D3 | 14 |
| 4 | D5 | D2 | 13 |
| 5 | D6 | D1 | 12 |
| 6 | D7 | D0 | 11 |
| 7 | /Q7 | DS | 10 |
| 8 | GND | Q7 | 9 |

**8-Bit-** Schiebe-Reg., parallel hinein / seriell heraus

Ref: 74LS165

**SN74LS165N | 16 Pins**

## 74166

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SER | VCC | 16 |
| 2 | A | SH | 15 |
| 3 | B | H | 14 |
| 4 | C | QH | 13 |
| 5 | D | G | 12 |
| 6 | CLK_Inh | F | 11 |
| 7 | CLK | E | 10 |
| 8 | GND | /R | 9 |

**8-Bit-** Schiebe-Reg. mit parallelem Laden

Ref: 74166

**74166 | 16 Pins**

## 74174N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /Mr | VCC | 16 |
| 2 | Q0 | Q5 | 15 |
| 3 | D0 | D5 | 14 |
| 4 | D1 | D4 | 13 |
| 5 | Q1 | Q4 | 12 |
| 6 | D2 | D3 | 11 |
| 7 | Q2 | Q3 | 10 |
| 8 | GND | Cp | 9 |

**6 D-Flipflops** mit gemeinsamem Löschen

Ref: 74LS174

**74174N | 16 Pins**

## PC74HCT174P

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /Mr | VCC | 16 |
| 2 | Q0 | Q5 | 15 |
| 3 | D0 | D5 | 14 |
| 4 | D1 | D4 | 13 |
| 5 | Q1 | Q4 | 12 |
| 6 | D2 | D3 | 11 |
| 7 | Q2 | Q3 | 10 |
| 8 | GND | Cp | 9 |

**6 D-Flipflops** mit gemeinsamem Löschen

Ref: 74LS174

**PC74HCT174P | 16 Pins**

## SN74LS174N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /Mr | VCC | 16 |
| 2 | Q0 | Q5 | 15 |
| 3 | D0 | D5 | 14 |
| 4 | D1 | D4 | 13 |
| 5 | Q1 | Q4 | 12 |
| 6 | D2 | D3 | 11 |
| 7 | Q2 | Q3 | 10 |
| 8 | GND | Cp | 9 |

**6** D-Flipflops, CLK steigt, gemeinsames Löschen

Ref: 74LS174

**SN74LS174N | 16 Pins**

## SN74LS175N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /Mr | VCC | 16 |
| 2 | Q0 | Q3 | 15 |
| 3 | /Q0 | /Q3 | 14 |
| 4 | D0 | D3 | 13 |
| 5 | D1 | D2 | 12 |
| 6 | /Q1 | /Q2 | 11 |
| 7 | Q1 | Q2 | 10 |
| 8 | GND | Cp | 9 |

**4 D-Flipflops** mit Q und invertiertem Q, CLK steigt, gemeinsames Löschen

Ref: 74LS175

**SN74LS175N | 16 Pins**

## SN74LS190N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | VCC | 16 |
| 2 | Q1 | P0 | 15 |
| 3 | Q0 | Cp | 14 |
| 4 | /Ce | /Rc | 13 |
| 5 | D/U | Tc | 12 |
| 6 | Q2 | /Pl | 11 |
| 7 | Q3 | P2 | 10 |
| 8 | GND | P3 | 9 |

**Synchroner** BCD-Auf-/Abwärtszähler mit parallelem Laden

Ref: 74LS190

**SN74LS190N | 16 Pins**

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## SN74LS191N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 P1 | | VCC 16 | |
| 2 Q1 | | P0 15 | |
| 3 Q0 | | Cp 14 | |
| 4 /Ce | | /Rc 13 | |
| 5 D/U | | Tc 12 | |
| 6 Q2 | | /Pl 11 | |
| 7 Q3 | | P2 10 | |
| 8 GND | | P3 9 | |

**Synchroner** 4-Bit-Binär-Auf-/Abwärtszähler mit parallelem Laden

Ref: 74LS191

**SN74LS191N | 16 Pins**

## SN74LS192N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 B | | VCC 16 | |
| 2 QB | | A 15 | |
| 3 QA | | CLR 14 | |
| 4 DOWN | | /BO 13 | |
| 5 UP | | /CO 12 | |
| 6 QC | | /LOAD 11 | |
| 7 QD | | C 10 | |
| 8 GND | | D 9 | |

**Synchroner** BCD-Auf-/Abwärtszähler mit getrennten Takteingängen

Ref: 74LS192

**SN74LS192N | 16 Pins**

## SN74LS193N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 B | | VCC 16 | |
| 2 QB | | A 15 | |
| 3 QA | | CLR 14 | |
| 4 DOWN | | /BO 13 | |
| 5 UP | | /CO 12 | |
| 6 QC | | /LOAD 11 | |
| 7 QD | | C 10 | |
| 8 GND | | D 9 | |

**Synchroner** 4-Bit-Binär-Auf-/Abwärtszähler mit getrennten Takteingängen

Ref: 74LS193

**SN74LS193N | 16 Pins**

## SN74LS194N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /Mr | | VCC 16 | |
| 2 Dsr | | Q0 15 | |
| 3 P0 | | Q1 14 | |
| 4 P1 | | Q2 13 | |
| 5 P2 | | Q3 12 | |
| 6 P3 | | Cp 11 | |
| 7 Dsl | | S1 10 | |
| 8 GND | | S0 9 | |

**4-Bit-** Universal-Schiebe-Reg., bidirektional, paralleles Laden

Ref: 74LS194

**SN74LS194N | 16 Pins**

## 74240

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /OEa | | VCC 20 | |
| 2 I0a | | /OEb 19 | |
| 3 /O3b | | /O0a 18 | |
| 4 I1a | | I3b 17 | |
| 5 /O2b | | /O1a 16 | |
| 6 I2a | | I2b 15 | |
| 7 /O1b | | /O2a 14 | |
| 8 I3a | | I1b 13 | |
| 9 /O0b | | /O3a 12 | |
| 10 GND | | I0b 11 | |

**8 invert.** Puffer, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74LS240

**74240 | 20 Pins**

## SN74LS244N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /OEa | | VCC 20 | |
| 2 I0a | | /OEb 19 | |
| 3 O3b | | O0a 18 | |
| 4 I1a | | I3b 17 | |
| 5 O2b | | O1a 16 | |
| 6 I2a | | I2b 15 | |
| 7 O1b | | O2a 14 | |
| 8 I3a | | I1b 13 | |
| 9 O0b | | O3a 12 | |
| 10 GND | | I0b 11 | |

**8 nichtinv. P** uffer/Treiber, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74LS244

**SN74LS244N | 20 Pins**

## SN74LS245N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 A->B | | VCC 20 | |
| 2 A0 | | /CE 19 | |
| 3 A1 | | B0 18 | |
| 4 A2 | | B1 17 | |
| 5 A3 | | B2 16 | |
| 6 A4 | | B3 15 | |
| 7 A5 | | B4 14 | |
| 8 A6 | | B5 13 | |
| 9 A7 | | B6 12 | |
| 10 GND | | B7 11 | |

**8-Bit-Bustran** sceiver, bidirektional, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74LS245

**SN74LS245N | 20 Pins**

## SN74LS247N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 B | | VCC 16 | |
| 2 C | | /f 15 | |
| 3 /Lt | | /g 14 | |
| 4 /Rbo | | /a 13 | |
| 5 /Rbi | | /b 12 | |
| 6 D | | /c 11 | |
| 7 A | | /d 10 | |
| 8 GND | | /e 9 | |

**BCD-** zu-7-Segment-Decoder/Treiber, Open Collector, andere Darstellung von 6 und 9

OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS247

**SN74LS247N | 16 Pins**

## SN74LS248N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 B | | VCC 16 | |
| 2 C | | f 15 | |
| 3 /LT | | g 14 | |
| 4 /BI//RBO | | a 13 | |
| 5 /RBI | | b 12 | |
| 6 D | | c 11 | |
| 7 A | | d 10 | |
| 8 GND | | e 9 | |

**BCD-** zu-7-Segment-Decoder/Treiber, aktive High-Ausg., andere Darstellung von 6 und 9

Ref: 74LS248

**SN74LS248N | 16 Pins**

## 74253

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /ENa | | VCC 16 | |
| 2 B | | /ENb 15 | |
| 3 I3a | | A 14 | |
| 4 I2a | | I3b 13 | |
| 5 I1a | | I2b 12 | |
| 6 I0a | | I1b 11 | |
| 7 Qa | | I0b 10 | |
| 8 GND | | Qb 9 | |

**2 4-zu-1-** Multiplexer, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74253

**74253 | 16 Pins**

## SN74LS266N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1A | | VCC 14 | |
| 2 1B | | 4B 13 | |
| 3 1Y | | 4A 12 | |
| 4 2Y | | 4Y 11 | |
| 5 2A | | 3Y 10 | |
| 6 2B | | 3B 9 | |
| 7 GND | | 3A 8 | |

1 =1
2 =1
3 =1
4 =1

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Ref: 74LS266

**SN74LS266N | 14 Pins**

## SN74LS273N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /Mr | | VCC 20 | |
| 2 Q0 | | Q7 19 | |
| 3 D0 | | D7 18 | |
| 4 D1 | | D6 17 | |
| 5 Q1 | | Q6 16 | |
| 6 Q2 | | Q5 15 | |
| 7 D2 | | D5 14 | |
| 8 D3 | | D4 13 | |
| 9 Q3 | | Q4 12 | |
| 10 GND | | Cp 11 | |

**8** D-Flipflops, CLK steigt, gemeinsames Löschen

Ref: 74LS273

**SN74LS273N | 20 Pins**

## 74LS279

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /R-1 | | VCC 16 | |
| 2 /S-1 | | /S-4 15 | |
| 3 /S-1 | | /R-4 14 | |
| 4 Q-1 | | Q-4 13 | |
| 5 /R-2 | | /S-3 12 | |
| 6 /S-2 | | /S-3 11 | |
| 7 Q-2 | | /R-3 10 | |
| 8 GND | | Q-3 9 | |

**4 RS-Latches**

S/R aktiv wie markiert

Ref: 74LS279

**74LS279 | 16 Pins**

## SN74LS373N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /OE | | VCC 20 | |
| 2 O0 | | O7 19 | |
| 3 D0 | | D7 18 | |
| 4 D1 | | D6 17 | |
| 5 O1 | | O6 16 | |
| 6 O2 | | O5 15 | |
| 7 D2 | | D5 14 | |
| 8 D3 | | D4 13 | |
| 9 O3 | | O4 12 | |
| 10 GND | | LE 11 | |

**8-Bit-D-** Latch, transparent, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74LS373

**SN74LS373N | 20 Pins**

## SN74LS374N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /OE | | VCC 20 | |
| 2 O0 | | O7 19 | |
| 3 D0 | | D7 18 | |
| 4 D1 | | D6 17 | |
| 5 O1 | | O6 16 | |
| 6 O2 | | O5 15 | |
| 7 D2 | | D5 14 | |
| 8 D3 | | D4 13 | |
| 9 O3 | | O4 12 | |
| 10 GND | | Cp 11 | |

**8** D-Flipflops, CLK steigt, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74LS374

**SN74LS374N | 20 Pins**

## 74541

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /G1 | | VCC 20 | |
| 2 A0 | | /G2 19 | |
| 3 A1 | | Y0 18 | |
| 4 A2 | | Y1 17 | |
| 5 A3 | | Y2 16 | |
| 6 A4 | | Y3 15 | |
| 7 A5 | | Y4 14 | |
| 8 A6 | | Y5 13 | |
| 9 A7 | | Y6 12 | |
| 10 GND | | Y7 11 | |

**8 nichtinv.** Puffer, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74LS541

**74541 | 20 Pins**

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## 74576

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /OE | VCC | 20 |
| 2 | D1 | /Q1 | 19 |
| 3 | D2 | /Q2 | 18 |
| 4 | D3 | /Q3 | 17 |
| 5 | D4 | /Q4 | 16 |
| 6 | D5 | /Q5 | 15 |
| 7 | D6 | /Q6 | 14 |
| 8 | D7 | /Q7 | 13 |
| 9 | D8 | /Q8 | 12 |
| 10 | GND | CLK | 11 |

8 D-Flipflops, invert. 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: SN74ALS576B

74576 | 20 Pins

## 74640

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAB | VCC | 20 |
| 2 | A0 | /GBA | 19 |
| 3 | A1 | /B0 | 18 |
| 4 | A2 | /B1 | 17 |
| 5 | A3 | /B2 | 16 |
| 6 | A4 | /B3 | 15 |
| 7 | A5 | /B4 | 14 |
| 8 | A6 | /B5 | 13 |
| 9 | A7 | /B6 | 12 |
| 10 | GND | /B7 | 11 |

8-Bit-Bustransceiver, invertierend, 3-State-Ausg.

OE sperrt: hochohmig

Ref: 74LS640

74640 | 20 Pins

## 74641

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAB | VCC | 20 |
| 2 | A0 | /GBA | 19 |
| 3 | A1 | B0 | 18 |
| 4 | A2 | B1 | 17 |
| 5 | A3 | B2 | 16 |
| 6 | A4 | B3 | 15 |
| 7 | A5 | B4 | 14 |
| 8 | A6 | B5 | 13 |
| 9 | A7 | B6 | 12 |
| 10 | GND | B7 | 11 |

8-Bit-Bustransceiver, nichtinvertierend, Open Collector


OC: Pull-up nötig

Ref: 74LS641

74641 | 20 Pins

## CD4001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2Y | 4Y | 11 |
| 5 | 2A | 3Y | 10 |
| 6 | 2B | 3B | 9 |
| 7 | GND | 3A | 8 |




A B | Y
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 0

Ref: 4001

CD4001 | 14 Pins

## CD4002

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Y | VDD | 14 |
| 2 | 1A | 2Y | 13 |
| 3 | 1B | 2D | 12 |
| 4 | 1C | 2C | 11 |
| 5 | 1D | 2B | 10 |
| 6 | NC | 2A | 9 |
| 7 | GND | NC | 8 |

2 NOR-Gatter mit je 4 Eingängen

Y = NOR(A..)

Ref: 4002

CD4002 | 14 Pins

## CD4009

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | VDD | 16 |
| 2 | 1Y | 6Y | 15 |
| 3 | 1A | 6A | 14 |
| 4 | 2Y | NC | 13 |
| 5 | 2A | 5Y | 12 |
| 6 | 3Y | 5A | 11 |
| 7 | 3A | 4Y | 10 |
| 8 | GND | 4A | 9 |


6 invert. Puffer/Pegelwandler

Ref: 4009

CD4009 | 16 Pins

## CD4011

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2Y | 4Y | 11 |
| 5 | 2A | 3Y | 10 |
| 6 | 2B | 3B | 9 |
| 7 | GND | 3A | 8 |




A B | Y
0 0 | 1
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

Ref: 4011

CD4011 | 14 Pins

## CD4012

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Y | VDD | 14 |
| 2 | 1A | 2Y | 13 |
| 3 | 1B | 2D | 12 |
| 4 | 1C | 2C | 11 |
| 5 | 1D | 2B | 10 |
| 6 | NC | 2A | 9 |
| 7 | GND | NC | 8 |

2 NAND-Gatter mit je 4 Eingängen

Y = NAND(A..)

Ref: 4012

CD4012 | 14 Pins

## CD4013

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Q-1 | VDD | 14 |
| 2 | /Q-1 | Q-2 | 13 |
| 3 | C-1 | /Q-2 | 12 |
| 4 | R-1 | C-2 | 11 |
| 5 | D-1 | R-2 | 10 |
| 6 | S-1 | D-2 | 9 |
| 7 | GND | S-2 | 8 |

2 D-Flipflops mit Setzen/Löschen

Ref: 4013

CD4013 | 14 Pins

## CD4015

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLK-B | VDD | 16 |
| 2 | Q4-B | DATA-B | 15 |
| 3 | Q3-A | RST-B | 14 |
| 4 | Q2-A | Q1-B | 13 |
| 5 | Q1-A | Q2-B | 12 |
| 6 | RST-A | Q3-B | 11 |
| 7 | DATA-A | Q4-A | 10 |
| 8 | GND | CLK-A | 9 |

4-Bit A
DATA -> Q1..Q4
CLK / RST

4-Bit B
DATA -> Q1..Q4
CLK / RST

CLK steigt: schieben
RST=1: Q=0

Ref: CD4015

CD4015 | 16 Pins

## CD4016

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 1C | 13 |
| 3 | 2A | 4C | 12 |
| 4 | 2B | 4B | 11 |
| 5 | 2C | 4A | 10 |
| 6 | 3A | 3C | 9 |
| 7 | GND | 3B | 8 |

4 bilaterale Analogschalter

Signalgrenzen prüfen

Ref: 4016

CD4016 | 14 Pins

## CD4017

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Q5 | VDD | 16 |
| 2 | Q1 | RST | 15 |
| 3 | Q0 | CLK | 14 |
| 4 | Q2 | /CKEN | 13 |
| 5 | Q6 | Cout | 12 |
| 6 | Q7 | Q9 | 11 |
| 7 | Q3 | Q4 | 10 |
| 8 | GND | Q8 | 9 |

Dekadenzähler mit 10 dekodierten Ausg.n

Ref: 4017

CD4017 | 16 Pins

## CD4019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | B3 | VDD | 16 |
| 2 | A2 | A3 | 15 |
| 3 | B2 | SB | 14 |
| 4 | A1 | Q3 | 13 |
| 5 | B1 | Q2 | 12 |
| 6 | A0 | Q1 | 11 |
| 7 | B0 | Q0 | 10 |
| 8 | GND | SA | 9 |

4 AND-OR-Gatter / 4-Bit-Datenselektor

Ref: 4019

CD4019 | 16 Pins

## CD4021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | D7 | VDD | 16 |
| 2 | Q5 | D6 | 15 |
| 3 | Q7 | D5 | 14 |
| 4 | D3 | D4 | 13 |
| 5 | D2 | Q6 | 12 |
| 6 | D1 | DS | 11 |
| 7 | D0 | CP | 10 |
| 8 | GND | PL | 9 |

8-Bit-Schiebe-Reg. mit parallelem Laden

Ref: 4021

CD4021 | 16 Pins

## CD4022

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Q1 | VDD | 16 |
| 2 | Q0 | RST | 15 |
| 3 | Q2 | CLK | 14 |
| 4 | Q5 | /CKEN | 13 |
| 5 | Q6 | Cout | 12 |
| 6 | NC | Q4 | 11 |
| 7 | Q3 | Q7 | 10 |
| 8 | GND | NC | 9 |

Oktalzähler mit 8 dekodierten Ausg.n

Ref: 4022

CD4022 | 16 Pins

## CD4023

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 3C | 13 |
| 3 | 2A | 3B | 12 |
| 4 | 2B | 3A | 11 |
| 5 | 2C | 3Y | 10 |
| 6 | 2Y | 1Y | 9 |
| 7 | GND | 1C | 8 |

3 NAND-Gatter mit je 3 Eingängen

Y = NAND(A..)

Ref: 4023

CD4023 | 14 Pins

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## CD4024

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 /CLK | | VDD | 14 |
| 2 MR | | NC | 13 |
| 3 Q6 | | Q0 | 12 |
| 4 Q5 | | Q1 | 11 |
| 5 Q4 | | NC | 10 |
| 6 Q3 | | Q2 | 9 |
| 7 GND | | NC | 8 |

7-Bit-Binärzähler

Ref: 4024

**CD4024 | 14 Pins**

## CD4025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1A | | VDD | 14 |
| 2 1B | | 3C | 13 |
| 3 2A | | 3B | 12 |
| 4 2B | | 3A | 11 |
| 5 2C | | 3Y | 10 |
| 6 2Y | | 1Y | 9 |
| 7 GND | | 1C | 8 |

3 NOR-Gatter mit je 3 Eingängen

Y = NOR(A..)

Ref: 4025

**CD4025 | 14 Pins**

## CD4026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 CLK | | VDD | 16 |
| 2 INHIBIT | | RESET | 15 |
| 3 DISP-EN | | c-RAW | 14 |
| 4 DISP-OUT | | c | 13 |
| 5 CARRY | | b | 12 |
| 6 f | | e | 11 |
| 7 g | | a | 10 |
| 8 GND | | d | 9 |

Dekadenzähler mit 7-Segment-Decoder

Ref: CD4026

**CD4026 | 16 Pins**

## CD4027

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Q-1 | | VDD | 16 |
| 2 /Q-1 | | Q-2 | 15 |
| 3 C-1 | | /Q-2 | 14 |
| 4 R-1 | | C-2 | 13 |
| 5 K-1 | | R-2 | 12 |
| 6 J-1 | | K-2 | 11 |
| 7 S-1 | | J-2 | 10 |
| 8 GND | | S-2 | 9 |

2 JK-Flipflops mit Setzen/Löschen

Ref: 4027

**CD4027 | 16 Pins**

## CD4028

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 S4 | | VDD | 16 |
| 2 S2 | | S3 | 15 |
| 3 S0 | | S1 | 14 |
| 4 S7 | | B | 13 |
| 5 S9 | | C | 12 |
| 6 S5 | | D | 11 |
| 7 S6 | | A | 10 |
| 8 GND | | S8 | 9 |

BCD-zu-Dezimal-Decoder

Ref: 4028

**CD4028 | 16 Pins**

## CD4029

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 PE | | VDD | 16 |
| 2 Q4 | | /CK | 15 |
| 3 J4 | | Q3 | 14 |
| 4 J1 | | J3 | 13 |
| 5 Cin | | J2 | 12 |
| 6 Q1 | | Q2 | 11 |
| 7 Cout | | U/D | 10 |
| 8 GND | | B/D | 9 |

Voreinstellbarer 4-Bit-Binär-/BCD-Auf-/Abwärtszähler

Ref: 4029

**CD4029 | 16 Pins**

## CD4030

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1A | | VDD | 14 |
| 2 1B | | 4B | 13 |
| 3 1Y | | 4A | 12 |
| 4 2Y | | 4Y | 11 |
| 5 2A | | 3Y | 10 |
| 6 2B | | 3B | 9 |
| 7 GND | | 3A | 8 |

1 =1

2 =1

3 =1

4 =1

A B \| Y
0 0 \| 0
0 1 \| 1
1 0 \| 1
1 1 \| 0

Ref: 4030

**CD4030 | 14 Pins**

## CD4033

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 CLOCK | | VDD | 16 |
| 2 CLOCK_INHIBIT | | RESET | 15 |
| 3 RIPPLE_BLANKING_IN | | LAMP_TEST | 14 |
| 4 RIPPLE_BLANKING_OUT | | c | 13 |
| 5 CARRY_OUT | | b | 12 |
| 6 f | | e | 11 |
| 7 g | | a | 10 |
| 8 GND | | d | 9 |

Dekadenzähler mit 7-Segment-Decoder

Ref: CD4033B

**CD4033 | 16 Pins**

## CD4042

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Q4 | | VDD | 16 |
| 2 Q1 | | /Q4 | 15 |
| 3 /Q1 | | D4 | 14 |
| 4 D1 | | D3 | 13 |
| 5 CLK | | /Q3 | 12 |
| 6 POL | | Q3 | 11 |
| 7 D2 | | Q2 | 10 |
| 8 GND | | /Q2 | 9 |

4-Bit-D-Latch

Ref: CD4042

**CD4042 | 16 Pins**

## CD4043

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Q4 | | VDD | 16 |
| 2 Q1 | | R4 | 15 |
| 3 R1 | | S4 | 14 |
| 4 S1 | | NC | 13 |
| 5 EN | | S3 | 12 |
| 6 S2 | | R3 | 11 |
| 7 R2 | | Q3 | 10 |
| 8 GND | | Q2 | 9 |

4 NOR-RS-Latches mit 3-State-Ausg.n

EN=0: hochohmig

Ref: CD4043

**CD4043 | 16 Pins**

## CD4046

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 PCP | | VDD | 16 |
| 2 PC1 | | ZOUT | 15 |
| 3 RefIn | | SigIn | 14 |
| 4 FOUT | | PC2 | 13 |
| 5 Inh | | R2 | 12 |
| 6 C1 | | R1 | 11 |
| 7 C2 | | SFout | 10 |
| 8 GND | | VCOin | 9 |

PLL mit VCO und zwei Phasenkomparatoren

Ref: 4046

**CD4046 | 16 Pins**

## CD4047

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 C | | VDD | 14 |
| 2 R | | OSC_OUT | 13 |
| 3 RC_COMMON | | RETRIGGER | 12 |
| 4 /ASTABLE | | /Q | 11 |
| 5 ASTABLE | | Q | 10 |
| 6 -TRIGGER | | EXT_RESET | 9 |
| 7 GND | | +TRIGGER | 8 |

Astabiler/monostabiler Multivibrator

Ref: 4047

**CD4047 | 14 Pins**

## CD4049

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 VCC | | NC | 16 |
| 2 1Y | | 6Y | 15 |
| 3 1A | | 6A | 14 |
| 4 2Y | | NC | 13 |
| 5 2A | | 5Y | 12 |
| 6 3Y | | 5A | 11 |
| 7 3A | | 4Y | 10 |
| 8 GND | | 4A | 9 |

6 invert. Puffer/Pegelwandler

Ref: 4049

**CD4049 | 16 Pins**

## CD4050

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 VCC | | NC | 16 |
| 2 1Y | | 6Y | 15 |
| 3 1A | | 6A | 14 |
| 4 2Y | | NC | 13 |
| 5 2A | | 5Y | 12 |
| 6 3Y | | 5A | 11 |
| 7 3A | | 4Y | 10 |
| 8 GND | | 4A | 9 |

6 nichtinv. Puffer/Pegelwandler

Ref: 4050

**CD4050 | 16 Pins**

## CD4051

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 X4 | | VDD | 16 |
| 2 X6 | | X2 | 15 |
| 3 X | | X1 | 14 |
| 4 X7 | | X0 | 13 |
| 5 X5 | | X3 | 12 |
| 6 Inh | | A | 11 |
| 7 VEE | | B | 10 |
| 8 GND | | C | 9 |

8-Kanal-Analogmultiplexer/-demultiplexer

Signalgrenzen prüfen

Ref: 4051

**CD4051 | 16 Pins**

## CD4052

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Y0 | | VDD | 16 |
| 2 Y2 | | X2 | 15 |
| 3 Y | | X1 | 14 |
| 4 Y3 | | X | 13 |
| 5 Y1 | | X0 | 12 |
| 6 Inh | | X3 | 11 |
| 7 VEE | | A | 10 |
| 8 GND | | B | 9 |

2 gekoppelte 4-Kanal-Analogmultiplexer/-demultiplexer

Signalgrenzen prüfen

Ref: 4052

**CD4052 | 16 Pins**

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## CD4053

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Y1 | VDD | 16 |
| 2 | Y0 | Y | 15 |
| 3 | Z1 | X | 14 |
| 4 | Z | X1 | 13 |
| 5 | Z0 | X0 | 12 |
| 6 | Inh | A | 11 |
| 7 | VEE | B | 10 |
| 8 | GND | C | 9 |

**3 separate** 2-Kanal-Analogmultiplexer/-demultiplexer

Signalgrenzen prüfen

Ref: 4053

**CD4053 | 16 Pins**

## CD4060

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Q12 | VDD | 16 |
| 2 | Q13 | Q10 | 15 |
| 3 | Q14 | Q8 | 14 |
| 4 | Q6 | Q9 | 13 |
| 5 | Q5 | CLR | 12 |
| 6 | Q7 | /Φ1 | 11 |
| 7 | Q4 | Φ0 | 10 |
| 8 | GND | /Φ0 | 9 |

**14-stufiger** Binärzähler mit Oszillator

Ref: 4060

**CD4060 | 16 Pins**

## CD4063

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | B3 | VDD | 16 |
| 2 | LT-IN | A3 | 15 |
| 3 | EQ-IN | B2 | 14 |
| 4 | GT-IN | A2 | 13 |
| 5 | GT-OUT | A1 | 12 |
| 6 | EQ-OUT | B1 | 11 |
| 7 | LT-OUT | A0 | 10 |
| 8 | GND | B0 | 9 |

**4-Bit-Größenkomparator**

Ref: CD4063

**CD4063 | 16 Pins**

## CD4066

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 1C | 13 |
| 3 | 2A | 4C | 12 |
| 4 | 2B | 4B | 11 |
| 5 | 2C | 4A | 10 |
| 6 | 3A | 3C | 9 |
| 7 | GND | 3B | 8 |

**4 bilaterale** Analogschalter

Signalgrenzen prüfen

Ref: 4066

**CD4066 | 14 Pins**

## CD4068

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /Y | VDD | 14 |
| 2 | A | Y | 13 |
| 3 | B | H | 12 |
| 4 | C | G | 11 |
| 5 | D | F | 10 |
| 6 | NC | E | 9 |
| 7 | GND | NC | 8 |

**AND-/NAND-Gatter mit 8 Eingängen**

Ref: 4068

**CD4068 | 14 Pins**

## CD4069

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1Y | 6A | 13 |
| 3 | 2A | 6Y | 12 |
| 4 | 2Y | 5A | 11 |
| 5 | 3A | 5Y | 10 |
| 6 | 3Y | 4A | 9 |
| 7 | GND | 4Y | 8 |

**6 Inverter**

Ref: 4069

**CD4069 | 14 Pins**

## CD4070

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2Y | 4Y | 11 |
| 5 | 2A | 3Y | 10 |
| 6 | 2B | 3B | 9 |
| 7 | GND | 3A | 8 |

1 =1
2 =1
3 =1
4 =1

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Ref: 4070

**CD4070 | 14 Pins**

## CD4071

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2Y | 4Y | 11 |
| 5 | 2A | 3Y | 10 |
| 6 | 2B | 3B | 9 |
| 7 | GND | 3A | 8 |

1 >=1
2 >=1
3 >=1
4 >=1

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Ref: 4071

**CD4071 | 14 Pins**

## CD4072

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Y | VDD | 14 |
| 2 | 1A | 2Y | 13 |
| 3 | 1B | 2D | 12 |
| 4 | 1C | 2C | 11 |
| 5 | 1D | 2B | 10 |
| 6 | NC | 2A | 9 |
| 7 | GND | NC | 8 |

2 OR-Gatter mit je 4 Eingängen

Y = OR(A..)

Ref: 4072

**CD4072 | 14 Pins**

## CD4073

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 3C | 13 |
| 3 | 2A | 3B | 12 |
| 4 | 2B | 3A | 11 |
| 5 | 2C | 3Y | 10 |
| 6 | 2Y | 1Y | 9 |
| 7 | GND | 1C | 8 |

3 AND-Gatter mit je 3 Eingängen

Y = AND(A..)

Ref: 4073

**CD4073 | 14 Pins**

## CD4075

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 3C | 13 |
| 3 | 2A | 3B | 12 |
| 4 | 2B | 3A | 11 |
| 5 | 2C | 3Y | 10 |
| 6 | 2Y | 1Y | 9 |
| 7 | GND | 1C | 8 |

3 OR-Gatter mit je 3 Eingängen

Y = OR(A..)

Ref: 4075

**CD4075 | 14 Pins**

## CD4077

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2Y | 4Y | 11 |
| 5 | 2A | 3Y | 10 |
| 6 | 2B | 3B | 9 |
| 7 | GND | 3A | 8 |

1 =1
2 =1
3 =1
4 =1

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Ref: 4077

**CD4077 | 14 Pins**

## CD4081

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2Y | 4Y | 11 |
| 5 | 2A | 3Y | 10 |
| 6 | 2B | 3B | 9 |
| 7 | GND | 3A | 8 |

1 &
2 &
3 &
4 &

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Ref: 4081

**CD4081 | 14 Pins**

## CD4082

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Y | VDD | 14 |
| 2 | 1A | 2Y | 13 |
| 3 | 1B | 2D | 12 |
| 4 | 1C | 2C | 11 |
| 5 | 1D | 2B | 10 |
| 6 | NC | 2A | 9 |
| 7 | GND | NC | 8 |

2 AND-Gatter mit je 4 Eingängen

Y = AND(A..)

Ref: 4082

**CD4082 | 14 Pins**

## CD4093

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | VDD | 14 |
| 2 | 1B | 4B | 13 |
| 3 | 1Y | 4A | 12 |
| 4 | 2Y | 4Y | 11 |
| 5 | 2A | 3Y | 10 |
| 6 | 2B | 3B | 9 |
| 7 | GND | 3A | 8 |

1 &
2 &
3 &
4 &

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Ref: 4093

**CD4093 | 14 Pins**

## CD4094

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | STR | VDD | 16 |
| 2 | D | OE | 15 |
| 3 | CP | QP4 | 14 |
| 4 | QP0 | QP5 | 13 |
| 5 | QP1 | QP6 | 12 |
| 6 | QP2 | QP7 | 11 |
| 7 | QP3 | QS2 | 10 |
| 8 | GND | QS1 | 9 |

**8-Bit-Schiebe-Reg. mit Ausgangslatch und 3-State-Ausg.n**

OE sperrt: hochohmig

Ref: HEF4094B

**CD4094 | 16 Pins**

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe

## CD4098

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cx1 | VDD | 16 |
| 2 | R/C1 | Cx2 | 15 |
| 3 | /RST1 | R/C2 | 14 |
| 4 | +TR1 | /RST2 | 13 |
| 5 | -TR1 | +TR2 | 12 |
| 6 | Q1 | -TR2 | 11 |
| 7 | /Q1 | Q2 | 10 |
| 8 | GND | /Q2 | 9 |

2 monostabile Multivibratoren

Ref: 4098

**CD4098 | 16 Pins**

## CD4503

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIS-A | VDD | 16 |
| 2 | D1 | DIS-B | 15 |
| 3 | Q1 | D6 | 14 |
| 4 | D2 | Q6 | 13 |
| 5 | Q2 | D5 | 12 |
| 6 | D3 | Q5 | 11 |
| 7 | Q3 | D4 | 10 |
| 8 | GND | Q4 | 9 |

6 nichtinv. Puffer mit 3-State-Ausg.n

OE sperrt: hochohmig

Ref: CD4503

**CD4503 | 16 Pins**

## CD4511

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | DB | VDD | 16 |
| 2 | DC | Qf | 15 |
| 3 | /LT | Qg | 14 |
| 4 | /BI | Qa | 13 |
| 5 | /EL | Qb | 12 |
| 6 | DD | Qc | 11 |
| 7 | DA | Qd | 10 |
| 8 | GND | Qe | 9 |

BCD-Latch mit 7-Segment-Decoder/LED-Treiber

Ref: 4511

**CD4511 | 16 Pins**

## CD4513

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | B | VDD | 18 |
| 2 | C | f | 17 |
| 3 | /LT | g | 16 |
| 4 | /BI | a | 15 |
| 5 | LE | b | 14 |
| 6 | D | c | 13 |
| 7 | A | d | 12 |
| 8 | RBI | e | 11 |
| 9 | GND | RBO | 10 |

BCD-Latch mit 7-Segment-Decoder (MC14513B-Referenz)

Ref: MC14513B

**CD4513 | 18 Pins**

## CD4518

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | CK-1 | VDD | 16 |
| 2 | Enable-1 | RST-2 | 15 |
| 3 | Q1-1 | Q4-2 | 14 |
| 4 | Q2-1 | Q3-2 | 13 |
| 5 | Q3-1 | Q2-2 | 12 |
| 6 | Q4-1 | Q1-2 | 11 |
| 7 | RST-1 | Enable-2 | 10 |
| 8 | GND | CK-2 | 9 |

2 BCD-Zähler

CLK / RESET beachten

Ref: 4518

**CD4518 | 16 Pins**

## CD4520

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | CK-1 | VDD | 16 |
| 2 | Enable-1 | RST-2 | 15 |
| 3 | Q1-1 | Q4-2 | 14 |
| 4 | Q2-1 | Q3-2 | 13 |
| 5 | Q3-1 | Q2-2 | 12 |
| 6 | Q4-1 | Q1-2 | 11 |
| 7 | RST-1 | Enable-2 | 10 |
| 8 | GND | CK-2 | 9 |

2 4-Bit-Binärzähler

Ref: 4520

**CD4520 | 16 Pins**

## CD4528

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cx-1 | VDD | 16 |
| 2 | R/C-1 | Cx-2 | 15 |
| 3 | /R-1 | R/C-2 | 14 |
| 4 | Clk+-1 | /R-2 | 13 |
| 5 | /Clk--1 | Clk+-2 | 12 |
| 6 | Q-1 | /Clk--2 | 11 |
| 7 | /Q-1 | Q-2 | 10 |
| 8 | GND | /Q-2 | 9 |

2 monostabile Multivibratoren

Ref: 4528

**CD4528 | 16 Pins**

## CD4538

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cx-1 | VDD | 16 |
| 2 | R/C-1 | Cx-2 | 15 |
| 3 | /R-1 | R/C-2 | 14 |
| 4 | Clk+-1 | /R-2 | 13 |
| 5 | /Clk--1 | Clk+-2 | 12 |
| 6 | Q-1 | /Clk--2 | 11 |
| 7 | /Q-1 | Q-2 | 10 |
| 8 | GND | /Q-2 | 9 |

2 Präzisions-Monoflops

Ref: 4538

**CD4538 | 16 Pins**

## CD4541

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | RTC | VDD | 14 |
| 2 | CTC | B | 13 |
| 3 | RS | A | 12 |
| 4 | NC | NC | 11 |
| 5 | AR | MODE | 10 |
| 6 | MR | Q//Q_SELECT | 9 |
| 7 | GND | OUTPUT/Q | 8 |

Programmierbarer Timer mit Oszillator und Binärteiler

Ref: CD4541BE

**CD4541 | 14 Pins**

## CD4543

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /LE | VDD | 16 |
| 2 | D2 | Qf | 15 |
| 3 | D1 | Qg | 14 |
| 4 | D3 | Qe | 13 |
| 5 | D0 | Qd | 12 |
| 6 | PH | Qc | 11 |
| 7 | BL | Qb | 10 |
| 8 | GND | Qa | 9 |

BCD-Latch mit 7-Segment-Decoder/Treiber

Ref: 4543

**CD4543 | 16 Pins**

## CD4553

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | /DS2 | VDD | 16 |
| 2 | /DS1 | /DS3 | 15 |
| 3 | CIB | OF | 14 |
| 4 | CIA | MR | 13 |
| 5 | Q3 | CLK | 12 |
| 6 | Q2 | DIS | 11 |
| 7 | Q1 | LE | 10 |
| 8 | GND | Q0 | 9 |

3-stelliger BCD-Zähler mit Multiplex-Ausg.n

CLK / RESET beachten

Ref: MC14553B

**CD4553 | 16 Pins**

## COM8126

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | XTAL1 | F-OUT | 14 |
| 2 | XTAL2 | A | 13 |
| 3 | VCC | B | 12 |
| 4 | NC | C | 11 |
| 5 | GND | D | 10 |
| 6 | NC | ST | 9 |
| 7 | NC | NC | 8 |

Baudratengenerator / programmierbarer Frequenzteiler

Ref: COM8126

**COM8126 | 14 Pins**

## L293D

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN1,2 | VCC1 | 16 |
| 2 | 1A | 4A | 15 |
| 3 | 1Y | 4Y | 14 |
| 4 | GND | GND | 13 |
| 5 | GND | GND | 12 |
| 6 | 2Y | 3Y | 11 |
| 7 | 2A | 3A | 10 |
| 8 | VCC2 | EN3,4 | 9 |

4 Halbbrücken / Motortreiber

Ref: L293D

**L293D | 16 Pins**

## L293NE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN1,2 | VCC1 | 16 |
| 2 | 1A | 4A | 15 |
| 3 | 1Y | 4Y | 14 |
| 4 | GND | GND | 13 |
| 5 | GND | GND | 12 |
| 6 | 2Y | 3Y | 11 |
| 7 | 2A | 3A | 10 |
| 8 | VCC2 | EN3,4 | 9 |

4 Halbbrücken / Motortreiber

Ref: L293

**L293NE | 16 Pins**

## LH6764-20

**ZUORDNUNG OFFEN**

Keine Pinbelegung

Nicht zum Verdrahten verwenden

Herstellerdatenblatt / genaue Funktion fehlen

**LH6764-20**

## LM311N

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | V+ | 8 |
| 2 | IN+ | 1Y | 7 |
| 3 | IN- | STRB | 6 |
| 4 | V- | BAL | 5 |

Komparator

Ref: LM311

**LM311N | 8 Pins**

IC-Karten 45 x 55 mm | Druck: 100 % / tatsächliche Größe


## LM324N




Ref: LM324

**LM324N | 14 Pins**


## LM339AN




Ref: LM339

**LM339AN | 14 Pins**


## LM358




Ref: LM358

**LM358 | 8 Pins**


## MAX250CPD




Ref: MAX250CPD

**MAX250CPD | 14 Pins**


## MAX7219CNG




Ref: MAX7219

**MAX7219CNG | 24 Pins**


## MC1488




Ref: MC1488

**MC1488 | 14 Pins**


## MC1489




Ref: MC1489

**MC1489 | 14 Pins**


## NE555




Ref: NE555P

**NE555 | 8 Pins**


## PCF8574N




Ref: PCF8574P

**PCF8574N | 16 Pins**


## PS2501-4




Ref: PS2501-4

**PS2501-4 | 16 Pins**


## UA78S40PC




Ref: UA78S40PC

**UA78S40PC | 16 Pins**


## ULN2004A




Ref: ULN2004A

**ULN2004A | 16 Pins**


## ULN2004AG




Ref: ULN2004A

**ULN2004AG | 16 Pins**


## ULN2803A




Ref: ULN2803A

**ULN2803A | 18 Pins**

## MPQ2222A




Ref: MPQ2222A

**MPQ2222A | 14 Pins**