Sheet 5 (ILP) – Ex. 4

4. time view **assuming state completes in cycle**

Instruction	ResStat	CC: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	t	Obs.
`fld f6,32(x2)`	Load1	I	E	W																					assuming E (Load): 1 CC!
`fld f2,44(x3)`	Load2		I	E	W																				assuming E (Load): 1 CC!
`fmul.d f0,f2,f4`	Mult1			I	E	E	E	E	E	E	W														
`fsub.d f8,f2,f6`	Add1				I	E	E	W																	
`fdiv.d f10,f0,f6`	Mult2					I	I	I	I	I	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	W		stall: I
`fadd.d f6,f8,f2`	Add2						I	E	E	W															
`...`																									

Qi (doing):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	t
`f0`			Mult1 (Load2, f4)	Mult1 (f2, f4)	Mult1 (f2, f4)	Mult1 (f2, f4)	Mult1 (f2, f4)	Mult1 (f2, f4)	Mult1 (f2, f4)	0													
`f2`		Load2 (44, x3)	Load2 (44 + x3)	0																			
`f4`																							
`f6`	Load1 (32, x2)	Load1 (32+x2)	0			Add2 (Add1, f2)	Add2 (f8, f2)	Add2 (f8, f2)	0														
`f8`				Add1 (f2, f4)	Add1 (f2, f4)	Add1 (f2, f4)	0																
`f10`					Mult2 (Mult1, f6)	Mult2 (Mult1, f6)	Mult2 (Mult1, f6)	Mult2 (Mult1, f6)	Mult2 (Mult1, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	Mult2 (f0, f6)	0	
...																							