

자동차 주행저항 허용오차 판정 방법(제12조제3항 관련)

1. 자동차 주행저항 허용오차 판정 방법

주행저항 허용오차(15% 이내) 만족 여부는 시가지모드(FTP-75)와 고속도로모드(HWFET)를 고려한 에너지 차이로 판정한다.

2. 에너지 산정 방법

시가지모드(FTP-75)와 고속도로모드(HWFET)를 고려한 에너지 산정은 주행저항 계수 값과 주행저항 계수표의 상수값을 각 각 곱한 값의 총합을 구하고, 주행저항 계수의 자리 수는 $f_0 / f_1 / f_2$ 에 대해 각각 소수점 이하 3째 / 5째 / 7째자리까지 표시한 값을 사용하며, 최종 계산된 에너지 값은 소수점 첫째자리까지 표시하여 주행저항 허용오차를 계산한다. 이때 제작사 신고, 보고, 제시한 주행저항값을 모수로 하여 계산한다.

(시가지모드와 고속도로모드는 "공동고시" 참조 및 "차속 < 15km/h" = 0으로 처리함)

구분	N 단위			lbf 단위			비고
	$A_{f0}(\text{km})$	$B_{f1}(\text{km}^2/\text{h})$	$C_{f2}(\text{km}^3/\text{h}^2)$	$A_{f0}(\text{mi})$	$B_{f1}(\text{mi}^2/\text{h})$	$C_{f2}(\text{mi}^3/\text{h}^2)$	
FTP-75 (3bag)	17.4	945.0	58880.2	77.4	2612.0	101124.9	내연기관차량 전기자동차
FTP-75 (4bag)	23.4	1174.5	68057.1	104.1	3246.3	116885.9	하이브리드차량, 플러그인HEV, 수소연료전지차량
HWFET	16.5	1338.0	110662.3	73.4	3698.2	190059.0	공동