

[별표 12] 멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준(제15조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 전도성 방해 기준

1) 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 허용기준

| 분류    | 주파수 대역 (MHz) | 검파기 / 분해능 대역폭 | 허용기준 (dB(μV))           |
|-------|--------------|---------------|-------------------------|
| A급 기기 | 0.15 ~ 0.5   | 준첨뒹값 / 9 kHz  | 79                      |
|       | 0.5 ~ 30     |               | 73                      |
|       | 0.15 ~ 0.5   | 평균값 / 9 kHz   | 66                      |
|       | 0.5 ~ 30     |               | 60                      |
| B급 기기 | 0.15 ~ 0.5   | 준첨뒹값 / 9 kHz  | 66 ~ 56 <sup>(주1)</sup> |
|       | 0.5 ~ 5      |               | 56                      |
|       | 5 ~ 30       |               | 60                      |
|       | 0.15 ~ 0.5   | 평균값 / 9 kHz   | 56 ~ 46 <sup>(주1)</sup> |
|       | 0.5 ~ 5      |               | 46                      |
|       | 5 ~ 30       |               | 50                      |

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

1. 유선 통신망 포트의 기능이 있는 교류 전원 포트에도 적용한다.

2) 유선 통신망 포트, 광섬유 포트, 안테나 포트, 방송수신기 튜너 포트에서의 비대칭 모드 전도성 방해 허용기준

가) A급 기기

| 주파수 대역 (MHz) | 결합장치                | 검파기 / 분해능 대역폭 | 전압 허용기준 (dB(μV))        | 전류 허용기준 (dB(μA))        |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 0.15 ~ 0.5   | 비대칭<br>인공회로망        | 준첨뒹값 / 9 kHz  | 97 ~ 87 <sup>(주1)</sup> | 해당사항 없음                 |
| 0.5 ~ 30     |                     |               | 87                      |                         |
| 0.15 ~ 0.5   |                     | 평균값 / 9 kHz   | 84 ~ 74 <sup>(주1)</sup> |                         |
| 0.5 ~ 30     |                     |               | 74                      |                         |
| 0.15 ~ 0.5   | 용량성<br>전압·전류<br>프로브 | 준첨뒹값 / 9 kHz  | 97 ~ 87 <sup>(주1)</sup> | 53 ~ 43 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30     |                     |               | 87                      | 43                      |
| 0.15 ~ 0.5   |                     | 평균값 / 9 kHz   | 84 ~ 74 <sup>(주1)</sup> | 40 ~ 30 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30     |                     |               | 74                      | 30                      |
| 0.15 ~ 0.5   | 전류 프로브              | 준첨뒹값 / 9 kHz  | 해당사항 없음                 | 53 ~ 43 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30     |                     |               |                         | 43                      |
| 0.15 ~ 0.5   |                     | 평균값 / 9 kHz   |                         | 40 ~ 30 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30     |                     |               |                         | 30                      |

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.

2. 광섬유 포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다.

나) B급 기기

| 주파수 대역 (MHz)                                              | 결합장치                | 검파기 / 분해능대역폭 | 전압 허용기준 (dB(μV))        | 전류 허용기준 (dB(μA))        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 0.15 ~ 0.5                                                | 비대칭<br>인공회로망        | 준첨듯값 / 9 kHz | 84 ~ 74 <sup>(주1)</sup> | 해당사항 없음                 |
| 0.5 ~ 30                                                  |                     |              | 74                      |                         |
| 0.15 ~ 0.5                                                |                     | 평균값 / 9 kHz  | 74 ~ 64 <sup>(주1)</sup> |                         |
| 0.5 ~ 30                                                  |                     |              | 64                      |                         |
| 0.15 ~ 0.5                                                | 용량성<br>전압·전류<br>프로브 | 준첨듯값 / 9 kHz | 84 ~ 74 <sup>(주1)</sup> | 40 ~ 30 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30                                                  |                     |              | 74                      | 30                      |
| 0.15 ~ 0.5                                                |                     | 평균값 / 9 kHz  | 74 ~ 64 <sup>(주1)</sup> | 30 ~ 20 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30                                                  |                     |              | 64                      | 20                      |
| 0.15 ~ 0.5                                                | 전류 프로브              | 준첨듯값 / 9 kHz | 해당사항 없음                 | 40 ~ 30 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30                                                  |                     |              |                         | 30                      |
| 0.15 ~ 0.5                                                |                     | 평균값 / 9 kHz  |                         | 30 ~ 20 <sup>(주1)</sup> |
| 0.5 ~ 30                                                  |                     |              |                         | 20                      |
| (주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.                          |                     |              |                         |                         |
| (비고)                                                      |                     |              |                         |                         |
| 1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.                   |                     |              |                         |                         |
| 2. 광섬유 포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다. |                     |              |                         |                         |

### 3) B급 기기의 RF 변조기 출력포트와 방송수신기 튜너 포트<sup>(주3)</sup>에서의 차동 전압 전도성 방해 허용기준

| 기기의 종류                                                                                                    | 주파수 대역<br>(MHz) | 검파기 / 분해능대역폭                                                      | B급 허용기준 (dB(μV)) 75 Ω |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
|                                                                                                           |                 |                                                                   | 기타 <sup>(주1)</sup>    | 국부발진기 |     |
|                                                                                                           |                 |                                                                   |                       | 기본파   | 고조파 |
| 30 MHz ~ 1 GHz 채널에서<br>운용되는 텔레비전 수신기,<br>비디오 레코더, PC용 TV 방송<br>수신기 튜너카드, 디지털 오디오<br>수신기                   | 30 ~ 950        | o 1 GHz 이하<br>- 준점돛값 / 120 kHz<br><br>o 1 GHz 이상<br>- 점돛값 / 1 MHz | 46                    | 46    | 46  |
|                                                                                                           | 950 ~ 2 150     |                                                                   | 46                    | 54    | 54  |
| 위성 신호 수신을 위한 튜너<br>유닛(LNB 제외)                                                                             | 950 ~ 2 150     |                                                                   | 46                    | 54    | 54  |
| FM 방송수신기와 PC용 튜너<br>카드                                                                                    | 30 ~ 300        |                                                                   | 46                    | 54    | 50  |
|                                                                                                           | 300 ~ 1 000     |                                                                   |                       |       | 52  |
| FM 자동차용 수신기                                                                                               | 30 ~ 300        |                                                                   | 46                    | 66    | 59  |
|                                                                                                           | 300 ~ 1 000     |                                                                   |                       |       | 52  |
| TV 방송수신기 튜너 포트에<br>연결하도록 설계된 RF변조기<br>출력 포트가 있는 기기<br>(예: DVD 기기, 비디오 레코더,<br>캠코더, 재생기 등) <sup>(주2)</sup> | 30 ~ 950        | 46                                                                | 76                    | 46    |     |
|                                                                                                           | 950 ~ 2 150     |                                                                   | 해당사항<br>없음            | 54    |     |

(주1) 국부발진기의 기본파와 고조파 이외의 모든 방출에 적용한다.

(주2) 방송 신호를 증폭하여 분배하는 방송기기(구내증폭기 등)에는 적용하지 않는다.

(주3) 방송수신기 튜너 포트의 차동 전압 전도성 방해 허용기준은 A급, B급 기기에 모두 적용한다.

#### 나. 방사성 방해 기준

##### 1) 1 GHz 이하 주파수에서 방사성 방해 허용기준

| 주파수 대역 (MHz)                                                                          | 측정 거리 (m)         | 검파기 / 분해능대역폭   | A급 허용기준<br>(dB(μV/m)) | B급 허용기준<br>(dB(μV/m)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 ~ 230                                                                              | 10                | 준침묵값 / 120 kHz | 40                    | 30                    |
| 230 ~ 1000                                                                            |                   |                | 47                    | 37                    |
| 30 ~ 230                                                                              | 3 <sup>(주1)</sup> | 준침묵값 / 120 kHz | 50                    | 40                    |
| 230 ~ 1000                                                                            |                   |                | 57                    | 47                    |
| (주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다. |                   |                |                       |                       |
| (비고) 측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.                                             |                   |                |                       |                       |

## 2) 1 GHz 초과 주파수에서 방사성 방해 허용기준

| 주파수 대역 (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 측정거리 (m) | 검파기 / 분해능대역폭 | A급 허용기준<br>(dB(μV/m)) | B급 허용기준<br>(dB(μV/m)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 000 ~ 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        | 평균값 / 1 MHz  | 56                    | 50                    |
| 3 000 ~ 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 60                    | 54                    |
| 1 000 ~ 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 침묵값 / 1 MHz  | 76                    | 70                    |
| 3 000 ~ 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 80                    | 74                    |
| (비고) 허용기준 적용 최대 주파수 대역 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 피시험기기 최대주파수가 108 MHz 이하이면 1 GHz 까지 측정</li><li>○ 피시험기기 최대주파수가 108 ~ 500 MHz 이하이면 2 GHz 까지 측정</li><li>○ 피시험기기 최대주파수가 500 MHz~1 GHz 이하이면 5 GHz 까지 측정</li><li>○ 피시험기기 최대주파수가 1 GHz 이상이면 5배 주파수 또는 6 GHz 중 작은 주파수 까지 측정</li></ul> |          |              |                       |                       |

## 3) FM 수신기에 대한 방사성 방해 허용기준

| 주파수 대역 (MHz)                                                                                                                            | 측정 거리 (m) | 검파기 / 분해능대역폭   | 기본파<br>(dB(μV/m)) | 고조파<br>(dB(μV/m)) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
| 30 ~ 230                                                                                                                                | 3         | 준침묵값 / 120 kHz | 60                | 52                |
| 230 ~ 300                                                                                                                               |           |                |                   | 52                |
| 300 ~ 1 000                                                                                                                             |           |                |                   | 56                |
| (비고)                                                                                                                                    |           |                |                   |                   |
| 1. 이 완화된 허용기준은 국부발진기의 기본파 및 고조파 주파수에서의 방출에만 적용한다. 다른 주파수에서의 허용기준은 주파수 30 ~ 230 MHz까지는 40 dB(μV/m), 230 ~ 1 000 MHz까지는 47 dB(μV/m)으로 한다. |           |                |                   |                   |
| 2. FM 수신기능과 다른 기능이 복합적으로 융합된 기기의 경우 측정거리 10 m에서 시험할 수 있으며, 이 경우 측정거리 변화에 따른 허용기준은 20 dB/decade로 보상하여 적용한다.                              |           |                |                   |                   |

## 2. 전자파 내성 기준

### 가. 함체 포트의 전자파 내성

| 시험항목                    | 시험조건                          | 단위         | 시험방법             | 성능평가 기준 | 비고                        |
|-------------------------|-------------------------------|------------|------------------|---------|---------------------------|
| 전원주파수 자기장               | 60<br>1                       | Hz<br>A/m  | KS C<br>9610-4-8 | A       | (주1)                      |
| 방사성 RF 전자기장             | 80 ~ 1 000<br>3               | MHz<br>V/m | KS C<br>9610-4-3 | A       | (주2), (주3),<br>(주4), (주5) |
| 방사성 RF 전자기장,<br>Spot 시험 | 1 800, 2 600,<br>3 500, 5 000 | MHz        |                  | A       | (주3), (주4),<br>(주5)       |
|                         | 3                             | V/m        |                  |         |                           |
| 광대역 방사성 RF<br>전자기장      | 3 400 ~ 3<br>700              | MHz        | (주8)             | A       | (주6), (주7)                |
|                         | 20                            | V/m        |                  |         |                           |
|                         | 28                            | V/m        |                  |         |                           |
|                         | 38                            | V/m        |                  |         |                           |
|                         | 56                            | V/m        |                  |         |                           |
|                         | 80                            | V/m        |                  |         |                           |
| 정 전기 방전                 | ±4 (접촉방전)<br>±8 (기중방전)        | kV<br>kV   | KS C<br>9610-4-2 | B       |                           |

(주1) 자기장에 영향을 받을 수 있는 장치(CRT 모니터, 홀효과 소자, 전기 역학적 마이크로폰, 자기장 센서 또는 오디오 주파수 트랜스포머 등)가 포함된 기기에만 적용한다.

(주2) 규정된 주파수 대역 전체를 스캔하면서 시험한다. 그러나 전화 통신이 주요기능인 기기는 특정한 주파수에 대해서 추가적이고 포괄적 기능 시험이 수행되어야 한다. 방사성 RF 전자기장 시험을 위해 특정한 주파수는 다음과 같다. : 80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835 MHz (±1 %).

(주3) 각각 주파수에서의 휴지시간은 시료(EUT)의 각 면, 안테나의 위치와 편파의 배치에 적용하여야 한다.

(주4) 방해 시험신호는 1 kHz 정현파를 사용해 80 % 진폭변조 신호를 적용한다.

(주5) 외부전원 또는 충전 능력이 없는 전자식 저가 휴대형 음성방송 수신기 및 음악 재생기에는 적용하지 않는다.

(주6) 해당 기준은 승강장안전문(PSD)의 레이저 센서(또는 라이다 센서)에 한하여 적용하며, 5개 시험조건(기준) 중에 한 개를 선택하여 적용한다.

(주7) 시험신호는 5G TM1.1 100 MHz 변조신호를 사용하며, 신호에 대한 자세한 내용은 KS C 9835 부속서 K를 참고한다.

(주8) 시험방법은 국가표준(KS C IEC 61000-4-41) 제정 시 해당 표준을 적용한다.

(비고)

1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V/m 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V/m 시험조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.

가. 3 V/m 에서는 화면에 회미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.

나. 1 V/m 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.

## 나. 아날로그/디지털 데이터 포트

| 시험항목        |                                      | 시험조건                          | 단위                            | 시험방법             | 성능평가 기준 | 비고                              |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|
| 전도성 RF 전자기장 |                                      | 0.15 ~ 10<br>3                | MHz<br>V                      | KS C<br>9610-4-6 | A       | (주1),<br>(주3),<br>(주5)          |
|             |                                      | 10 ~ 30<br>3 ~ 1              | MHz<br>V                      |                  |         |                                 |
|             |                                      | 30 ~ 80<br>1                  | MHz<br>V                      |                  |         |                                 |
| 서지          | 포트 : 비차폐 대칭형<br>적용 : 선-접지 간          | ±1 (±4)<br>10/700<br>(5/320)  | kV<br>Tr/Th μs                | KS C<br>9610-4-5 | C       | (주2),<br>(주4),<br>(주6),<br>(주7) |
|             | 포트 : 동축 또는<br>차폐<br>적용 : 차폐체-접지<br>간 | ±0.5 (±4)<br>1.2/50<br>(8/20) | kV<br>Tr/Th μs                |                  |         |                                 |
| 전기적 빠른 과도현상 |                                      | ±0.5<br>5/50<br>5             | kV<br>Tr/Th ns<br>kHz (반복주파수) | KS C<br>9610-4-4 | B       | (주3),<br>(주8)                   |

(주1) 규정된 주파수 대역 전체를 스캔하면서 시험한다. 그러나 전화 통신이 주요 기능인 기기는 특정한 주파수에 대해서 추가적이고 포괄적 기능 시험이 수행되어야 한다. 전도성 시험을 위해 특정한 주파수는 다음과 같다. : 0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52 MHz (±1 %)

(주2) 다음 조건을 모두 충족하는 포트에 적용한다.  
가. 건물 구조물을 벗어나는 케이블에 직접 연결할 수 있는 것  
나. 안테나 포트, 유선 통신망 포트, 또는 방송수신기 튜너 포트로 정의된 것

(주3) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다.

(주4) 자세한 내용은 ITU-TK.48(7절 동작 조건, 8절 특정 성능평가 기준), ITU-TK.43(시험장비 구성) 및 기본 시험방법을 참고한다.

(주5) 방해 시험 신호는 1 kHz 정현파를 사용해 80 % 진폭변조 신호를 적용한다.

(주6) 1kV 시험 레벨은 1차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1차 보호를 한 상태에서 적용한다. 가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1차 보호기를 사용한다. 이 4 kV 요구규격은 안테나 포트 또는 방송수신기 튜너 포트에는 적용하지 않는다.

(주7) 10/700 (5/320) μs 파형의 결합 회로망이 고속 데이터 포트의 기능에 영향을 미치는 경우, 그 시험은 1.2/50 (8/20) μs 파형 및 적합한 결합 회로망을 이용해 수행하여야 한다.

(주8) xDSL 기능으로 동작하는 기기의 경우, 전기적 빠른 과도현상에 대한 반복률은 100 kHz 이어야 한다.

(비고)

1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V 시험조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.  
가. 3 V 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.  
나. 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.

## 다. 직류망 입력 전원 포트

| 시험항목        |        | 시험조건                     | 단위                           | 시험방법             | 성능평가 기준 | 비고                     |
|-------------|--------|--------------------------|------------------------------|------------------|---------|------------------------|
| 전도성 RF 전자기장 |        | 0.15 ~ 10<br>3           | MHz<br>V                     | KS C<br>9610-4-6 | A       | (주1),<br>(주3),<br>(주4) |
|             |        | 10 ~ 30<br>3 ~ 1         | MHz<br>V                     |                  |         |                        |
|             |        | 30 ~ 80<br>1             | MHz<br>V                     |                  |         |                        |
| 서지          | 선-접지 간 | ±0.5<br>1.2/50<br>(8/20) | kV<br>Tr/Th μs               | KS C<br>9610-4-5 | B       | (주2),<br>(주3)          |
| 전기적 빠른 과도현상 |        | ±0.5<br>5/50<br>5        | kV<br>Tr/Th ns<br>kHz(반복주파수) | KS C<br>9610-4-4 | B       | (주3)                   |

(주1) 규정된 주파수 대역 전체를 스캔하면서 시험한다. 그러나 전화 통신이 주요 기능인 기기는 특정한 주파수에 대해서 추가적이고 포괄적 기능 시험이 수행되어야 한다. 전도성 시험을 위한 특정한 주파수는 다음과 같다. : 0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52 MHz (±1 %)

(주2) 제조자의 규격에 따라 옥외 케이블에 직접 연결할 수 있는 포트에만 적용한다.

(주3) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다.

(주4) 방해 시험 신호는 1 kHz 정현파를 사용해 80 % 진폭변조 신호를 적용한다.

(비고)

1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험 조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.

가. 3 V 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.

나. 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.

라. 교류 주전원 포트

| 시험항목           |           | 시험조건                   | 단위                           | 시험방법              | 성능평가 기준 | 비고            |
|----------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 전도성 RF<br>전자기장 |           | 0.15 ~ 10<br>3         | MHz<br>V                     | KS C 9610-4-6     | A       | (주1),<br>(주4) |
|                |           | 10 ~ 30<br>3 ~ 1       | MHz<br>V                     |                   |         |               |
|                |           | 30 ~ 80<br>1           | MHz<br>V                     |                   |         |               |
| 전압강하           |           | 95%<br>0.5             | 감소<br>주기                     | KS C<br>9610-4-11 | B       | (주2)          |
|                |           | 30%<br>30              | 감소<br>주기                     |                   | C       | (주2)          |
| 순간정전           |           | 95%<br>300             | 감소<br>주기                     | KS C<br>9610-4-11 | C       | (주2)          |
| 서<br>지         | 선-선 간     | ±1<br>1.2/50<br>(8/20) | kV<br>Tr/Th µs               | KS C 9610-4-5     | B       | (주3)          |
|                | 선-접지<br>간 | ±2<br>1.2/50<br>(8/20) | kV<br>Tr/Th µs               |                   |         |               |
| 전기적 빠른<br>과도현상 |           | ±1.0<br>5/50<br>5      | kV<br>Tr/Th ns<br>kHz(반복주파수) | KS C 9610-4-4     | B       |               |

- (주1) 규정된 주파수 대역 전체를 스캔하면서 시험한다. 그러나 전화 통신이 주요 기능인 기기는 특정한 주파수에 대해서 추가적이고 포괄적 기능 시험이 수행되어야 한다. 전도성 시험을 위한 특정한 주파수는 다음과 같다. : 0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52 MHz (±1 %)
- (주2) 전압 파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다. 0° 교차로 시험하였을 때 시료(EUT)의 준수 여부를 입증할 수 없으면 90° 교차해서 시험을 하고, 다시 270° 교차에서 시험하여 적합여부를 입증하여도 된다.
- (주3) 제조자가 보호 조치를 규정한 경우 그 시험은 보호 조치를 취한 상태에서 수행하여야 한다.
- (주4) 방해 시험 신호는 1 kHz 정현파를 사용해 80 % 진폭변조 신호를 적용한다.

(비고)

- 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V 시험조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.
  - 3 V 에서는 화면에 희미한 흰 줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.
  - 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.