

CNO V: Seguridad Informática



Alumna:

Tristan Rivera Magdalena Yesenia - 174702

Profesor:

Mtro. Servando López Contreras

Fecha: 04/02/2026

Practica: ACTIVIDAD 04 Mecanismos de defensa en red.

Grupo: T46B

Horario: 20:00 - 21:00



1. Establecer una política restrictiva.

```
iptables -P FORWARD DROP / iptables -P INPUT DROP
```

2. Permitir el tráfico de conexiones ya establecidas.

```
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

3. Aceptar tráfico DNS (TCP) saliente de la red local.

```
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -s 192.1.2.0/24 -j ACCEPT
```

4. Aceptar correo entrante proveniente de Internet en el servidor de correo.

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -d 192.1.2.10 -j ACCEPT
```

5. Permitir correo saliente a Internet desde el servidor de correo.

```
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -s 192.1.2.10 -j ACCEPT
```

6. Aceptar conexiones HTTP desde Internet a nuestro servidor web.

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -d 192.1.2.11 -j ACCEPT
```

7. Permitir tráfico HTTP desde la red local a Internet

```
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -s 192.1.2.0/24 -j ACCEPT
```