2026年河北省普通高等学校专升本考试

信息技术概论重难点试题（第一章计算机基础部分）

【满分150分】

一、单项选择题：第1~20小题，每小题4分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1、有关计算机系统及其相关指标，下列说法不正确的是（　　）

A.计算机的工作原理是存储程序原理

B.主频是衡量计算机运算速度的唯一指标义

C.计算机系统中一切信息都是以二进制的形式存储

D.计算机系统中通常用MIPS来描述计算机的运算速度

2、目前许多企业都使用计算机计算、管理职工工资，这属于计算机的（　　）应用领域。

A. 科学计算　　B. 事务数据处理

C. 过程控制　　D 辅助工程

3、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

A. 事务数据处理　　B. 过程控制

C. 计算机辅助教学　　D. 科学计算

4、计算机可分为模拟计算机和数字计算机，这种分类依据是

A. 计算机的规模　　B. 计算机的构成器件

C. 计算机的用途　　D. 计算机的处理对象

5、下列式子中成立的是（　　）

A. DBH=218D　　B. 100D<62H

C. 237O=10011111B　　D. 11011B>440

6、十六进制数中，小数点左边第三位上的位权是16的（　　）次方

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

7、二进制数11111011.11 转换成八进制数为（　　）

A. 373.6　　B. FB.C

C. 373.2　　D. 373.3

8、将二进制数1111011.1101 的小数点向右移3位，结果是原数的（　　）倍。

A. 8　　B. 6

C. 60　　D. 80

小红书：程课网上境老师

9、4. 在 ASCII 编码中（　　）无法显示或打印出来。

A. $、%、#　　B. 运算符号+、-、/

C. 空格　　D. 控制字符

10、在计算机内部，对汉字进行处理和存储时使用的是汉字（　　）

A. 区位码　　B. 国标码

C.输入码　　D.机内码

11、11.微型计算机的运算器、控制器及内存储器统称为（　　）

A. CPU　　B. ALU

C. 主机　　D. 外设

12、下列说法中不正确的是（　　）

A. 计算机的硬件和软件共同决定了计算机的性能

B. 系统软件的功能是对计算机的硬件及软件进行监控、管理和维护

C. 系統软件就是操作系统

D. 应用软件直接面向用户，为用户服务

13、关于原码、反码和补码，下列说法错误的是（　　）

A. 正数的原码、反码、补码相同

B. 补码中零的表示唯一

C. 反码通常用于直接表示有符号数

D. 补码的加减运算比原码更简单

14、若一个数的 8 位补码是 11110110，其真值是（　　）

A. -10　　B. -9

C. -11　　D. 246

15、二进制数 1101101.101 对应的八进制数是（　　）

A. 155.5　　B. 155.6

C. 155.7　　D. 155.4

16、十进制数 125.625 对应的二进制数是（　　）

A. 1111101.101　　B. 1111101.110

C. 1111101.011　　D. 1111101.111

17、二进制数 111101.011 对应的十进制数是（　　）

A. 61.375　　B. 61.75

C. 61.5　　D. 61.25

18、十六进制数 1000 转换成十进制数是（　　）

A.8192　　B.4096

C.1024　　D.2048

小红书：拜课网上境老师

小红书号 missdolpy

19、十进制数 255.5 对应的八进制数是（　　）

A. 377.4　　B. 377.2

C. 377.6　　D. 377.8

20、以下字符的 ASCII 码值最大的是（　　）

A.5　　B.空格

C.B　　D.a

一、多项选择题：第 1~2 小题，每小题 5 分，共 10 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

1、已下列关于计算机存储器的描述，正确的是（　　）

A. 要执行的程序和处理的数据都会从外存直接加载到 CPU

B. 程序退出后，操作系统将回收程序所占内存空间

C. 未运行的程序存放在内存中

D. 外存中的数据可以长期保存

2、在计算机工作时，内存储器主要用来存储（　　）

A. 运算所需的程序　　B. 长期保存的程序

C. 运算所需的数据　　D. 长期保存的二进制数

三、填空题：第 1~4 小题，每小题 5 分，共 20 分。请将答案填写在横线位置上。

1、已知英文字母 l 的 ASCII 码值为 108，那么英文字母 M 的 ASCII 码值是_____（用十进制表示）

2、计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个部分组成，其中运算器和控制器统称为_____

3、在一个非零无符号二进制整数最后去掉一个 0，则此数的值原数的_____

4、二进制数 100010.01 对应的十六进制数为_____

四、简答题：第 1~4 小题，每小题 10 分，共 40 分。请将答案写在题目下方空白处。

1、已知某进制的运算满足 12+7=21，求与该进制的 35 等值的十进制数。

2、将二进制数 101101.0111 分别转换为十进制数、八进制数和十六进制数。

小红书·拜课网止境老师

3、简述汉字编码的转换过程。

4、简述冯·诺依曼计算机的特点。

【做完以后找我要答案】

小红书：拜课网上境老师

小红书号 missdopy