



1과목 : 재료역학

1. 그림과 같이 원형단면을 갖는 연강봉이 100kN의 인장하중을 받을 때 이 봉의 신장량은? (단, 탄성계수 $E=200\text{GPa}$ 이다.)



- ① 0.054cm ② 0.162cm
③ 0.236cm ④ 0.302cm

2. 단면이 가로 100mm, 세로 150mm인 사각 단면보가 그림과 같이 하중(P)을 받고 있다. 허용 전단응력이 $\tau_a=20\text{MPa}$ 일 때 전단응력에 의한 설계에서 허용하중 P는 몇 kN인가?




- ① 10 ② 20
③ 100 ④ 200

3. 양단이 고정단이고 길이가 직경의 10배인 주철 재료의 원주가 있다. 이 기둥의 임계응력을 오일러 식을 이용해 구하면 얼마인가? (단, 재료의 탄성계수는 E이다.)


- ① 0.266E ② 0.0247E
③ 0.00547E ④ 0.00146E

4. 그림과 같은 단순 지지보에서 길이는 5m, 중앙에서 집중하중 P가 작용할 때 최대 처짐은 약 몇 mm인가? (단, 보의 단면 (폭×높이= $b \times h$)은 5cm×12cm. 탄성계수 $E=210\text{GPa}$, $P=25\text{kN}$ 으로 한다.)



- ① 83 ② 43
③ 28 ④ 65

5. 그림과 같은 직사각형 단면의 보에 $P=4\text{ kN}$ 의 하중이 10° 경 사선 방향으로 작용한다. A점에서의 길이 방향의 수직응력을 구하면 몇 MPa인가?



- ① 5.89(압축) ② 6.67(압축)


③ 0.79(인장)

④ 7.46(인장)

6. 길이가 L인 양단 고정보의 중앙점에 집중하중 P가 작용할 때 중앙점의 최대 처짐은? (단, 보의 굽힘강성 EI 는 일정하다.)


- ① $\frac{PL^3}{384EI}$ ② $\frac{PL^3}{48EI}$
③ $\frac{PL^3}{96EI}$ ④ $\frac{PL^3}{192EI}$

7. 길이 1m인 단순보가 아래 그림처럼 $q=5\text{kN/m}$ 의 균일 분포하중과 $P=1\text{kN}$ 의 집중하중을 받고 있을 때 최대 굽힘 모멘트는 얼마이며 그 발생하는 지점은 A점에서 얼마되는 곳인가?




- ① 48cm에서 241N·m ② 58cm에서 620N·m
③ 48cm에서 800N·m ④ 58cm에서 841N·m

8. 그림과 같이 두께가 20mm, 외경이 200mm인 원관을 고정벽으로부터 수평으로 돌출시켜 원관에 물을 충만시켜서 자유단으로 부터 물을 방출시킨다. 이 때 자유단의 처짐이 5mm라면 원관의 길이 l 는 약 몇 cm인가? (단, 원관 재료의 탄성계수 $E=200\text{GPa}$, 비중은 7.8이고 물의 밀도는 1000kg/m^3 이다.)



- ① 130 ② 230
③ 330 ④ 430


9. 다음과 같은 압력 기구에 안전 밸브가 장치되어 있다. 이때 스프링 상수가 $k=100\text{kN/m}$ 이고 자연상태에서의 길이는 240mm라 한다. 몇 kN/m^2 의 압력에 밸브가 열리겠는가?



- ① $\frac{16}{\pi} \times 10^4$ ② $\pi \times 10^4$

- ③ $\pi \times 10^2$ ④ $\frac{16}{\pi} \times 10^2$

10. 그림과 같은 집중하중을 받는 단순 지지보의 최대 굽힘 모멘트는? (단, 보의 굽힘강성 EI 는 일정하다.)




- ① $\frac{1}{8} WL$ ② $\frac{1}{6} WL$
③ $\frac{1}{24} WL$ ④ $\frac{1}{12} WL$

11. 코일스프링에서 가하는 힘 P , 코일 반지름 R , 소선의 지름 d , 전단탄성계수 G 라면 코일 스프링에 한번 감길 때마다 소선의 비틀림각 ϕ 를 나타내는 식은?

- ① $\frac{32PR}{Gd^2}$ ② $\frac{32PR^2}{Gd^2}$
③ $\frac{64PR}{Gd^4}$ ④ $\frac{64PR^2}{Gd^4}$

12. 지름 d 인 환봉을 처짐이 최소가 되도록 직사각형 단면의 보를 만들 경우 단면의 폭 b 와 높이 h 의 비(h/b)는?




- ① 1 ② $\sqrt{2}$
③ $\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{5}$

13. 철도용 레일의 양단을 고정된 후 온도가 30°C 에서 15°C 로 내려가면 발생하는 열응력은 몇 MPa인가? (단, 레일재료의 열팽창계수 $\alpha=0.00012/^\circ\text{C}$ 이고, 균일한 온도 변화를 가지며, 탄성계수 $E=210\text{GPa}$ 이다.)

- ① 50.4 ② 37.8
③ 31.2 ④ 28.0

14. 그림과 같은 1축 응력(응력치: σ , σ 는 y 축 방향) 상태에서 재료의 $Z-Z$ 단면(x 축과 45° 반시계 방향 경사)에 생기는 수직 응력 σ_n , 전단응력 τ_n 의 값은?



- ① $\sigma_n=\sigma, \tau_n=\sigma$ ② $\sigma_n=\sigma, \tau_n=\sigma/2$
③ $\sigma_n=\sigma/2, \tau_n=\sigma$ ④ $\sigma_n=\sigma/2, \tau_n=\sigma/2$

15. 짧은 주철재 실린더가 축방향 압축 응력과 반경 방향의 압축 응력을 각각 40MPa와 10MPa를 받는다. 탄성계수 $E=100\text{GPa}$, 포아송 비 $\nu=0.25$, 직경 $d=120\text{mm}$, 길이 $L=200\text{mm}$ 일 때 지름의 변화량은 약 몇 mm인가?

- ① 0.001 ② 0.002
③ 0.003 ④ 0.004


16. 외경이 내경의 1.5배인 중공축과 재질과 길이가 같고 지름이 중공축의 외경과 같은 중실축이 동일 회전수에 동일 동력을 전달한다면, 이때 중실축에 대한 중공축의 비틀림각의 비는?

- ① 1.25 ② 1.50
③ 1.75 ④ 2.00

17. 굽힘하중을 받고 있는 선형 탄성 균일단면 보의 곡률 및 곡률반경에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 곡률은 굽힘모멘트 M 에 반비례한다.
② 곡률반경은 탄성계수 E 에 비례한다.
③ 곡률은 보의 단면 2차 모멘트 I 에 반비례한다.
④ 곡률반경은 곡률의 역수이다.

18. 양단이 고정된 축을 그림과 같이 $m-n$ 단면에서 비틀면 고정단에서 생기는 저항 비틀림 모멘트의 비 T_B/T_A 는?



- ① ab ② b/a
③ a/b ④ ab^2

19. 진변형률(ϵ_T)과 진응력(σ_T)을 공칭 응력(σ_n)과 공칭 변형률(ϵ_n)로 나타낼 때 옳은 것은?

- ① $\sigma_T=\sigma_n(1+\epsilon_n), \epsilon_T=\ln(1+\epsilon_n)$


② $\sigma_T=\ln(1+\sigma_n), \epsilon_T=\ln(\frac{\sigma_T}{\sigma_n})$

- ③ $\sigma_T=\sigma_n\ln(1+\epsilon_n), \epsilon_T=\epsilon_n\ln(1+\sigma_n)$

- ④ $\sigma_T=\ln(1+\epsilon_n), \epsilon_T=\epsilon_n(1+\sigma_n)$

20. 그림에서 W_1 과 W_2 가 어느 한쪽도 내려가지 않게 하기 위한 $W_1:W_2$ 의 크기의 비는 어느 것인가? (단, 경사면의 마찰은

무시한다.)



- ① $W_1 : W_2 = \sin 30^\circ : \sin 45^\circ$
 ② $W_1 : W_2 = \sin 45^\circ : \sin 30^\circ$
 ③ $W_1 : W_2 = \cos 45^\circ : \cos 30^\circ$
 ④ $W_1 : W_2 = \cos 30^\circ : \cos 45^\circ$

2과목 : 기계열역학

21. 실린더안에 0.8kg의 기체를 넣고 이것을 압축하기 위해서는 13kJ의 일이 필요하며, 또 이때 실린더를 냉각하기 위해서 10kJ의 열을 빼앗아야 한다면 이 기체의 비 내부에너지 변화량은?

- ① 3.75kJ/kg의 증가 ② 28.8kJ/kg의 증가
 ③ 3.75kJ/kg의 감소 ④ 28.8kJ/kg의 감소

22. 에어컨을 이용하여 실내의 열을 외부로 방출하려한다. 실외 35℃, 실내 20℃인 조건에서 실내로부터 3kW의 열을 방출하려 할 때 필요한 에어컨의 동력은 얼마인가? (단, Carnot cycle을 가정한다.)

- ① 0.154kW ② 1.54kW
 ③ 15.4kW ④ 154kW

23. 두께 1 cm, 면적 0.5m²의 석고판의 뒤에 가열 판이 부착되어 1000W의 열을 전달한다. 가열 판의 뒤는 완전히 단열되어 열은 앞면으로만 전달된다. 석고판 앞면의 온도는 100℃이다. 석고의 열전도율이 $k=0.79\text{W/m}\cdot\text{K}$ 일 때 가열 판에 접하는 석고 면의 온도는 약 몇 ℃인가?

- ① 110 ② 125
 ③ 150 ④ 212

24. 다음 냉동 시스템의 설명 중 틀린 것은?

- ① 왕복동 압축기는 냉매가 낮은 비체적과 높은 압력일 때 적합하며 원심 압축기는 높은 비체적과 낮은 압력일 때 적합하다.
 ② R-22와 같이 수소를 포함하는 HCFC는 대기 중의 수명이 비교적 짧으므로 성층권에 도달하여 분해되는 양이 적다.
 ③ 냉동 사이클은 동력 사이클의 터빈을 밸브나 긴 모세관 등의 스로틀 기기로 대체하여 작동유체가 고압에서 저압으로 스로틀 팽창하도록 한다.
 ④ 흡수식 시스템은 액체를 가압하므로 소요되는 입력 일이 매우 크다.

25. 29℃와 227℃사이에서 작동하는 카르노(Carnot) 사이클 열기관의 열효율은?

- ① 60.4% ② 39.6%
 ③ 0.604% ④ 0.396%

26. 고속주행 시 타이어의 온도는 매우 많이 상승한다. 온도 20℃에서 계기압력 0.183MPa의 타이어가 고속주행으로 온도 80℃로 상승할 때 압력 상승한 양(kPa)은? (단, 타이어의 체적은 변하지 않고, 타이어 내의 공기는 이상기체로 가정

한다. 대기압은 101.3kPa이다.)

- ① 약 37kPa ② 약 58kPa
 ③ 약 286kPa ④ 약 345kPa

27. 어떤 냉장고에서 질량유량 80kg/hr의 냉매가 17kJ/kg의 엔탈피로 증발기에 들어가 엔탈피 36kJ/kg가 되어 나온다. 이 냉장고의 냉동능력은?

- ① 1220kJ/hr ② 1800kJ/hr
 ③ 1520kJ/hr ④ 2000kJ/hr

28. 오토사이클(Otto Cycle)의 이론적 열효율 η_{th} 를 나타내는 식은? (단, ϵ 는 압축비, k 는 비열비이다.)

- ① $\eta_{th} = 1 - \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{k}{k-1}}$
 ② $\eta_{th} = 1 - \left(\frac{k-1}{k}\right)^{\epsilon}$
 ③ $\eta_{th} = 1 - \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{k-1}$
 ④ $\eta_{th} = 1 - \left(\frac{1}{k}\right)^{\epsilon}$


29. 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 엔트로피는 상태량이 아니다.
 ② 엔트로피는 구하는 적분 경로는 반드시 가역변화라야 한다.
 ③ 비가역 사이클에서 클라우지우스(Clausius) 적분은 영이다.
 ④ 가역, 비가역을 포함하는 모든 이상기체의 등온변화에서 압력이 저하하면 엔트로피도 저하한다.

30. 성능계수(COP)가 0.8인 냉동기로서 7200kJ/h로 냉동하려면, 이에 필요한 동력은?

- ① 약 0.9kW ② 약 1.6kW
 ③ 약 2.5kW ④ 약 2.0kW

31. 다음 열기관 사이클의 에너지 전달량으로 적절한 것은?




- ① $Q_2=20\text{kJ}$, $Q_3=30\text{kJ}$, $W=50\text{kJ}$
 ② $Q_2=20\text{kJ}$, $Q_3=50\text{kJ}$, $W=30\text{kJ}$
 ③ $Q_2=30\text{kJ}$, $Q_3=30\text{kJ}$, $W=50\text{kJ}$
 ④ $Q_2=30\text{kJ}$, $Q_3=20\text{kJ}$, $W=50\text{kJ}$

32. 다음 중 열역학적 상태량이 아닌 것은?

- ① 기체상수 ② 정압비열
③ 엔트로피 ④ 압력

33. 그림과 같은 증기압축 냉동사이클이 있다. 1, 2, 3 상태의 엔탈피가 다음과 같을 때 냉매의 단위 질량당 소요 동력과 냉각량은 얼마인가? (단, $h_1=178.16$, $h_2=210.38$, $h_3=74.53$, 단위:kJ/kg)



- ① 32.22kJ/kg, 103.63 kJ/kg
② 32.22kJ/kg, 136.85 kJ/kg
③ 103.63kJ/kg, 32.22 kJ/kg
④ 136.85kJ/kg, 32.22 kJ/kg

34. 물질의 상태에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력이 포화압력보다 높으면 과열증기 상태다.
② 온도가 포화온도보다 높으면 압축액체이다.
③ 임계압력 이하의 액체를 가열하면 증발현상을 거치지 않는다.
④ 포화상태에서 압력과 온도는 종속관계에 있다.

35. 질량 $m=100\text{kg}$ 인 물체에 $a=2.5\text{m/s}^2$ 의 가속도를 주기 위해 가해야 할 힘(F)은 약 몇 N인가?

- ① 102 ② 205
③ 225 ④ 250

36. 100kPa, 20℃의 물을 매시간 3000kg씩 500kPa로 공급하기 위하여 소요되는 펌프의 동력은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 효율은 70%로 물의 비체적은 $0.001\text{m}^3/\text{kg}$ 으로 본다.)

- ① 0.33 ② 0.48
③ 1.32 ④ 2.48

37. 대기압하에서 20℃의 물 1kg을 가열하여 같은 압력의 150℃의 과열 증기로 만들었다면, 이때 물이 흡수한 열량은 20℃와 150℃에서 어떠한 양의 차이로 표시되겠는가?

- ① 내부에너지 ② 엔탈피
③ 엔트로피 ④ 일

38. 두 정지 계가 서로 열 교환을 하는 경우에 한쪽 계는 수열에 의한 엔트로피 증가가 있고, 다른 계는 방열에 의한 엔트로피 감소가 있다. 이들 두 계를 합하여 한 계로 생각하면 단열된 계가 된다. 이 합성계가 비가역 단열변화를 하면 이 합성계의 엔트로피 변화 dS 는?

- ① $dS < 0$ ② $dS > 0$
③ $dS = 0$ ④ $dS \neq 0$

39. 질량 4kg의 액체를 15℃에서 100℃까지 가열하기 위해 825kJ의 열을 공급하였다면 액체의 비열(specific heat)은 몇 J/kg · K인가?

- ① 1100 ② 2100

③ 3100

④ 4100

40. 800kPa, 350℃의 수증기를 200kPa로 교축한다. 이 과정에 대하여 운동 에너지의 변화를 무시할 수 있다고 할 때 이 수증기의 Joule-Thomson 계수는? (단, 교축 후의 온도는 344℃이다.)

- ① 0.005 K/kPa ② 0.01 K/kPa
③ 0.02 K/kPa ④ 0.03 K/kPa

3과목 : 기계유체역학

41. 다음 중 Moody선도에 대하여 잘못 설명한 것은?

- ① J.Nikuradse에 의하여 얻어진 자료를 기초로 하였다.
② 압축성 영역의 유동에도 적용이 가능하다.
③ 마찰계수와 레이놀즈수와 관계를 보인다.
④ 마찰계수와 상대조도와의 관계를 보인다.

42. 직경이 5mm인 원형 직선관 내를 0.2L/min의 유량으로 물이 흐르고 있다. 유량을 두 배로 하기 위해서는 몇 배의 압력을 가해 주어야 하는가? (단, 물의 동점성계수는 약 $10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ 이다.)

- ① 0.71배 ② 1.41배
③ 2배 ④ 4배

43. 온도 25℃인 공기의 압력이 200kPa(abs)일 때 동점성 계수는 $0.12\text{cm}^2/\text{s}$ 이다. 이 온도와 압력에서 공기의 점성계수는 약 몇 $\text{kg}/\text{m} \cdot \text{s}$ 인가? (단, 공기의 기체상수는 287J/DLEK.)


- ① 2.338 ② 27.87
③ 2.8×10^{-5} ④ 0.12×10^{-4}

44. x, y좌표계의 비회전 2차원 유동장에서 속도 포텐셜 (potential) ϕ 는 $\phi=2x^2y$ 로 주어진다. 점(3, 2)인 곳에서 속도

벡터는? (단, 속도포텐셜 ϕ 는 $\vec{V} \equiv \nabla \phi = \text{grad} \phi$ 로 정의된다.)


- ① $24\vec{i}+18\vec{j}$ ② $-24\vec{i}+18\vec{j}$
③ $24\vec{i}+9\vec{j}$ ④ $-12\vec{i}+9\vec{j}$

45. 그림에서 $h=50\text{cm}$ 이다. 액체의 비중이 1.90일 때 A점의 계기압력은 몇 Pa인가?



- ① 9500 ② 950
③ 93200 ④ 9310

46. 그림과 같이 고정된 노즐로부터 밀도가 ρ 인 액체의 제트가 속도 V로 분출하여 평판에 충돌하고 있다. 이때 제트의 단면적이 A이고 평판이 u인 속도로 분류 방향으로 운동할 때 평판에 작용하는 힘 F는?



- ① $F = \rho A(V+u)$ ② $F = \rho A(V+u)^2$
 ③ $F = \rho A(V-u)$ ④ $F = \rho A(V-u)^2$

47. 정압이 100kPa인 물(밀도 1000kg/m^3)이 20m/s 로 흐르고 있을 때 정체압은 몇 kPa인가?

- ① 150 ② 103
 ③ 200 ④ 300

48. 모세관 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 액체가 관을 적실 때(wet) 액체 기둥은 원래의 표면보다 상승한다.
 ② 접촉각이 90° 보다 작을 때 관의 직경이 가늘수록 액체는 더 높이 상승한다.
 ③ 접촉각이 90° 보다 클 때 액체 기둥은 원래의 표면보다 상승한다.
 ④ 동일한 조건에서 표면장력만 2배가 되면, 액체 기둥의 상승 높이는 2배가 된다.

49. 프란틀의 혼합거리(mixing length)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전단응력과 무관하다.
 ② 벽에서 0이다.
 ③ 항상 일정하다.
 ④ 층류 유동문제를 계산하는데 유용하다.

50. 지름 $D=4\text{cm}$, 무게 $W=0.4\text{N}$ 인 골프공이 60m/s 의 속도로 날아가고 있을 때, 골프공이 받는 항력과 항력에 의한 가속도의 크기는 중력가속도의 몇 배인가? (단, 골프공의 항력계수 $C_D=0.25$ 이고, 공기의 밀도는 1.2kg/m^3 이다.)

- ① 6.78N , 1.7배 ② 6.78N , 0.7배
 ③ 0.678N , 1.7배 ④ 0.678N , 0.7배

51. 내경 10cm의 원관 속을 $0.1\text{m}^3/\text{s}$ 의 물이 흐를 때 관속의 평균 유속은 약 몇 m/s인가?

- ① 0.127 ② 1.27
 ③ 12.7 ④ 127

52. 중력과 관성력의 비로 정의되는 무차원수는? (단, ρ :밀도, V :속도, l :특성 길이, μ :점성계수, P :압력, g :중력가속도, c :소리의 속도)

- ① $\frac{\rho V}{\mu}$ ② $\frac{V}{\sqrt{gl}}$
 ③ $\frac{P}{\rho V^2}$ ④ $\frac{V}{c}$


53. 물을 사용하는 원심 펌프의 설계점에서의 전 양정이 30m이고 유량은 $1.2\text{m}^3/\text{min}$ 이다. 이 펌프를 설계점에서 운전할 때 필요한 축 동력이 7.35kW 라면 이 펌프의 전 효율은?

- ① 70% ② 80%
 ③ 90% ④ 100%

54. 파이프 유동에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?


- ① 레이놀즈수가 1500일 때 관마찰계수는 약 0.043이다.
 ② 수력반경은 유동의 단면적과 점수 길이에 의하여 결정된다.
 ③ 원형관 속의 손실 수두는 점성유체에서 발생한다.
 ④ 부차적 손실은 관의 거칠기에 의해 주로 발생한다.

55. 원통형의 면 ABC에 수평방향으로 작용하는 힘은 약 몇 kN인가? (단, 유체의 비중은 1이다.)



- ① 117.6 ② 307.9
 ③ 122 ④ 3

56. 피스톤 A_2 의 반지름 A_1 반지름의 2배이며 A_1 과 A_2 에 작용하는 압력을 각각 P_1, P_2 라 하면 P_1 과 P_2 사이의 관계는? (단, 두 피스톤은 같은 높이에 위치하고 있다.)



- ① $P_1=2P_2$ ② $P_2=4P_1$
 ③ $P_1=P_2$ ④ $P_2=2P_1$

57. 다음 중 밀도가 가장 큰 액체는?

- ① 1g/cm^3 ② 1200kg/m^3
 ③ 비중 1.5 ④ 비중량 8000N/m^3

58. 공기 중을 10m/s 로 움직이는 소형 비행선의 항력을 구하려고 1/5 축척의 모형을 물속에서 실험하려고 할 때 모형의 속도는 몇 m/s로 해야 하는가? (단, 밀도:물 1000kg/m^3 , 공기 1kg/m^3 , 점성계수:물 $1.8 \times 10^{-3}\text{N} \cdot \text{s/m}^2$, 공기 $1 \times 10^{-5}\text{N} \cdot \text{s/m}^2$)

- ① 10 ② 2
 ③ 50 ④ 9

59. 유량이 $10\text{m}^3/\text{s}$ 로 일정하고 수심이 1m로 일정한 강의 폭이 매 10m 마다 1m 씩 좁아진다. 강 폭이 5m인 곳에서 강물의 가속도는 몇 m/s^2 인가? (단, 흐름 방향으로만 속도성분이 있다고 가정한다.)

- ① 0 ② 0.02
 ③ 0.04 ④ 0.08

60. 공기의 유속을 측정하기 위하여 피토관을 사용했다. 물을 담은 U자관의 수주의 높이의 차가 10cm라면 공기의 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 공기의 밀도는 1.25kg/m³이다.)
- ① 9.8 ② 19.8
③ 29.6 ④ 39.6

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 소구기관의 소기형식은 주로 다음 중 어느 방식을 많이 사용하는가?
- ① 루우트 소기 ② 과급기 소기
③ 크랭크실 소기 ④ 대향 피스톤형 소기
62. 연료 소비율이 272g/kW·h이고, 연료의 저위발열량이 41870kJ/kg일 때 제동 열효율은 약 몇 %인가?
- ① 31.6 ② 32.6
③ 33.7 ④ 35.7
63. 내연기관에서 밸브 오버랩(valve over lap)이란?
- ① 폭발행정 말에서 배기행정 초까지 흡·배기밸브가 동시에 열리는 것이다.
② 흡입행정 말에서 압축행정 초까지 흡·배기밸브가 동시에 열리는 것이다.
③ 배기행정 말에서 흡입행정 초까지 흡·배기밸브가 동시에 열리는 것이다.
④ 압축행정 초에서 압축행정 말까지 흡·배기밸브가 동시에 열리는 것이다.
64. 대체 연료 중 수소 연료의 특징이 아닌 것은?
- ① 이산화탄소는 전혀 배출되지 않는다.
② 연소에 의해 생기는 것은 물과 질소산화물이다.
③ 피스톤 방식의 엔진에는 적합하지 않다.
④ 공연비 농후시 CO, HC의 발생량이 증가한다.
65. 2개의 로터를 갖는 로터리 기관은 왕복 형 기관의 실린더 수로는 몇 개에 해당하는가?
- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 6
66. 디젤사이클의 열효율식으로 옳은 것은? (단, ϵ :압축비, k:비열비(정압비열/정적비열), ρ :단절비(정압팽창비), α :폭발비(압력비)이다.)


① $1 - \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{k-1}$

② $1 - \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{k-1} \frac{\rho^k - 1}{k(\rho - 1)}$

③ $1 - \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{k-1} \frac{\alpha \rho^k - 1}{(\alpha - 1) + k\alpha(\rho - 1)}$

④ $1 - \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{k-1} \frac{\alpha \rho^k - 1}{k\alpha(\rho - 1)}$

67. 내연기관에서 피스톤 링의 3대 주요 작용이 아닌 것은?
- ① 방진작용 ② 기밀작용
③ 열전도 작용 ④ 오일제어 작용
68. 실린더 블럭과 실린더를 별개로 한 실린더 즉, 라이너(liner)를 이용하는 장점이 아닌 것은?
- ① 실린더 마모시 피스톤링의 교체가 용이하다.
② 라이너 부분을 내마모성 재료로 쓸 수 있다.
③ 마멸의 경우 라이너만 바꾸면 된다.
④ 실린더 주조가 쉽다.
69. 연료의 저위발열량이 43200kJ/kg이고, 기관의 효율이 30% 일 때 연료의 소비율(g/kW·h)은?
- ① 약 134.4 ② 약 142.6
③ 약 150.5 ④ 약 277.8
70. 디젤기관의 기계식 조속기 중 전속도 제어형 조속기는?
- ① RS형 ② RQ형
③ RE형 ④ RSV형
71. 그림과 같은 유압기호는 무슨 밸브의 기호인가?



- ① 카운터 밸런스 밸브 ② 무부하 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 릴리프 밸브
72. 피스톤 부하가 급격히 제거되었을 때 피스톤이 급진하는 것을 방지하는 등의 속도제어회로로 가장 적합한 것은?
- ① 카운터 밸런스 회로 ② 시퀀스 회로
③ 언로드 회로 ④ 증압 회로
73. 어큐레이터(accumulator)의 주요 용도가 아닌 것은?
- ① 유압 에너지의 축적 ② 펌프의 맥동 흡수
③ 충격 압력의 완충 ④ 유압 장치의 대형화
74. 안지름이 10mm인 파이프에 2×10⁴cm³/min의 유량을 통과 시키기 위한 유체의 속도는 약 몇 m/s인가?
- ① 4.2 ② 5.2
③ 6.2 ④ 7.2
75. 슬라이드 밸브 등에서 밸브가 중립점에 있을 때, 이미 포트가 열리고, 유체가 흐르도록 중복된 상태를 의미하는 용어는?
- ① 제로 랩 ② 오버 랩
③ 언더 랩 ④ 랜드 랩
76. 1개의 유압 실린더에서 전진 및 후진 단에 각각의 리미트스위치를 부착하는 이유로 가장 적합한 것은?
- ① 실린더의 위치를 검출하여 제어에 사용하기 위하여

- ② 실린더 내의 온도를 제어하기 위하여
- ③ 실린더의 속도를 제어하기 위하여
- ④ 실린더 내의 압력을 계측하여 이를 제어하기 위하여

77. 유압펌프의 소음발생 원인으로 거리가 먼 것은?

- ① 회전수가 규정치를 초과한 경우
- ② 릴리프 밸브가 닫힌 경우
- ③ 펌프의 흡입이 불량한 경우
- ④ 작동유의 점성이 너무 높은 경우


78. 유압 속도제 회로 중 미터 아웃 회로의 설치 목적과 관계없는 것은?

- ① 피스톤이 자주(自走)할 염려를 제거한다.
- ② 실린더에 배압을 형성한다.
- ③ 실린더의 용량을 변화시킨다.
- ④ 실린더에 유출되는 유량을 제어하여 피스톤 속도를 제어한다.

79. 유압 작동유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 비 인화성일 것
- ② 오염물 제거 능력이 클 것
- ③ 체적 탄성계수가 작을 것
- ④ 캐비테이션에 대한 저항이 클 것

80. 다음 유압회로의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 로크 회로
- ② 증압 회로
- ③ 무부하 회로
- ④ 축압 회로

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 최소 측정값이 1/20mm인 버니어캘리퍼스에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 본척의 최소 눈금이 1mm, 부척의 1눈금은 12mm를 25등분한 것
- ② 본척의 최소 눈금이 1mm, 부척의 1눈금은 19mm를 20등분한 것
- ③ 본척의 최소 눈금이 0.5mm, 부척의 1눈금은 19mm를 25등분한 것
- ④ 본척의 최소 눈금이 0.5mm, 부척의 1눈금은 24mm를 20등분한 것

82. 주조시 탕구의 높이와 유속과의 관계가 옳은 식은? (단, v:

유속(cm/s), h:탕구의 높이(첫물이 채워진 높이, cm), g: 중력 가속도(cm/s²), C:유량계수이다.)

- ① $v = \frac{2gh}{C}$
- ② $v = C\sqrt{2gh}$
- ③ $v = C(2gh)^2$
- ④ $v = h\sqrt{2Cg}$

83. 센터리스 연삭의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연속작업을 할 수 있어 대량 생산이 용이하다.
- ② 축 방향의 추력이 있으므로 연삭 여유가 커야한다.
- ③ 높은 숙련도를 요구하지 않는다.
- ④ 키 홈과 같은 긴 홈이 있는 가공물은 연삭이 어렵다.

84. 두께 2mm의 연강판에 지름 20mm의 구멍을 펀칭하는데 소요되는 동력은 약 몇 kW인가? (단, 프레스 평균전단속도는 5m/min, 판의 전단응력은 275MPa, 기계효율은 60%이다.)

- ① 3.2
- ② 3.9
- ③ 4.8
- ④ 5.4

85. 구성인선(Built-up edge)의 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 칩의 두께를 크게 한다.
- ② 경사각(Built-up edge)을 크게 한다.
- ③ 절삭속도를 크게 한다.
- ④ 절삭공구의 인선을 예리하게 한다.

86. 지름 4mm의 가는 봉재를 선재인발(wire drawing)하여 3.5mm가 되었다면 단면 감소율은?

- ① 23.4%
- ② 14.2%
- ③ 12.5%
- ④ 5.7%

87. 200mm 사인바로 10°각을 만들려면 사인바 양단의 게이지 블록의 높이차는 약 몇 mm이어야 하는가? (단, 경사면과 축정면이 일치한다.)

- ① 34.73mm
- ② 39.70mm
- ③ 44.76mm
- ④ 49.10mm

88. 용접의 분류에서 아크 용접이 아닌 것은?

- ① MIG용접
- ② TIG용접
- ③ 테르밋 용접
- ④ 스팀 용접

89. 일반적으로 기계가공한 강제품을 열처리하는 목적이 아닌 것은?

- ① 표면을 경화시키기 위한 것이다.
- ② 조직을 안정화시키기 위한 것이다.
- ③ 조직을 조대화하여 편석을 발생시키기 위한 것이다.
- ④ 경도 및 강도를 증가시키기 위한 것이다.

90. 다음 중 정밀입자에 의한 가공이 아닌 것은?

- ① 호닝
- ② 래핑
- ③ 버핑
- ④ 버니싱

91. 크레인의 작업장치 중 배수로 작업, 매물작업, 굴토 작업 등에 가장 적합한 것은?

- ① Hook
- ② Pile driver

③ Boom

④ Trench hoe

92. 무한 궤도식 건설기계에서 지면에 접촉하여 바퀴역할을 하는 트랙(track)의 구성요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 트랙 슈(track shoe) ② 링크(link)
③ 부상(bushing) ④ 휠(wheel)

93. 건설기계관리법에 따라 무한궤도식 굴삭기의 접지압의 기준으로 틀린 것은?

- ① 버킷 산적이 0.2m³이상 0.5m³이하인 경우 접지압은 0.5kgf/m²이하일 것
② 버킷 산적이 0.5m³초과 1.0m³이하인 경우 접지압은 0.75kgf/m²이하일 것
③ 버킷 산적이 1.0m³초과 1.5m³이하인 경우 접지압은 1.0kgf/m²이하일 것
④ 버킷 산적이 1.5m³초과 2.5m³이하인 경우 접지압은 1.25kgf/m²이하일 것

94. 모터 그레이더로 0.15m 두께로 흙고르기 작업을 할 때의 시간당 작업량은 약 몇 m³/h 인가? (단, 1회의 작업거리는 80m, 토공판의 유효길이는 2.7m, 토량환산의 계수 1, 작업 효율은 70%이며, 1회 사이클 타임은 2.54분이다.)

- ① 440 ② 536
③ 612 ④ 689

95. 다음 중 건설기계관리법에서 규정하는 건설기계의 범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 지게차: 타이어식으로 들어올림장치를 가진 것. 다만, 전동식으로 솔리드타이어를 부착한 것을 제외한다.
② 준설선: 펌프식·바켓식·디퍼식 또는 그레브식으로 자항식인 것. 다만, 해상화물운송에 사용하기 위하여 「선박법」에 따른 선박으로 등록된 것은 제외한다.
③ 모터 그레이더: 정지장치를 가진 자주식인 것
④ 쇄석기: 20킬로와트 이상의 원동기를 가진 이동식인 것

96. 아스팔트 피니셔에서 노면에 살포된 아스팔트 혼합재를 매끈하게 다듬질하는 판에 해당하는 것은?

- ① 스크리드 ② 리시빙 호퍼
③ 피더 ④ 스프레이팅 스크루

97. 다음 중 트리밍 도저(trimming dozer)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배토판의 좌우 날개부분을 앞쪽으로 일정 각도로 구부려 배토판을 U자 모양으로 한 도저
② 토공판의 중간에 힌지를 둔 것으로 토공판을 퍼거나 한 쪽으로 꺾을 수 있는 도저
③ 토공판과 트랙터 전면과의 거리를 길게 하고 토공판의 설치각도를 변화시킴으로써 좁은 장소나 선창 모퉁이 부위에 쌓여있는 석탄이나 광석을 고집어내는데 효과적인 도저
④ 토공판 대신 갈퀴모양의 장치를 설치한 것으로 그루터기나 도목, 나무, 전석 등의 제거에 효과적으로 과수원 조성을 위한 제조작업 등에 사용하는 도저

98. 롤러의 종류 중 자체 중량을 이용하는 전압식 롤러에 해당하지 않는 것은?

- ① 탠덤 롤러 ② 진동 롤러
③ 머캐덤 롤러 ④ 타이어 롤러

99. 굴착 적재기계 중 하나로 버킷래더굴착기와 유사한 구조로서 커터비트(cutter bit)를 규칙적으로 배열한 체인커터를 회전시키는 커터봉을 차체에 설치하고 커터의 회전에 의해 토사를 굴착하는 것은?

- ① 트렌처(trencher) ② 크램셸(clamshell)
③ 드래그라인(dragline) ④ 백호(back hoe)

100. 도저로 작업 시 슬롯 압토법(흙 송토법)을 하는 목적으로 가장 가까운 것은?

- ① 토사를 빨리 적재하기 위하여
② 토사가 흘러넘치는 것을 방지하기 위하여
③ 토사를 고르게 다지기 위하여
④ 토사 파기를 빨리 하기 위하여

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	②	④	④	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	④	③	①	①	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	④	②	②	③	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	④	④	②	②	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	①	④	④	④	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	④	①	③	③	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	④	④	②	①	①	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	①	③	①	②	③	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	③	①	①	①	③	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	④	②	②	①	③	②	①	②