


1과목 : 건설기계정비

- 25톤급 불도저의 전진 2단에서 견인력이 7500kgf이고 작업 속도가 3.6km/h하고 하면 견인 출력은?
① 150PS ② 125PS
③ 100PS ④ 85PS
- 디젤기관에서 사용하는 감압장치(decompression)의 종류를 나타낸 것이다. 이 중 맞는 것은?
① 축식 ② 밸브식
③ 로터리식 ④ 플런저식
- 공기 압축기의 작동 중 점검사항을 기술하였다. 거리가 먼 것은?
① 저장 탱크의 오일 량을 점검
② 에어나 오일의 누출 여부 점검
③ 이상 음이나 진동 여부 점검
④ 계기판의 눈금 점검
- 차량 총중량 1000kgf인 타이어식 건설기계가 구동바퀴에 지지되는 중량이 0.6W, 구름저항계수 0.015, 점착계수 0.5라 하면 이 차량은 최대 몇 % 구배 길을 등판할 수 있겠는가? (단, 공기저항은 무시)
① 26.5% ② 28.5%
③ 29.5% ④ 26%
- 건설기계 유압회로에서 언로드 밸브에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 출구측 압력을 입구측 압력보다 낮게 유지시킨다.
② 분기회로가 있는 유압회로에서 작동순서를 제어한다.
③ 회로 내의 압력이 일정치에 달하면 펌프를 무부하로 만든다.
④ 유압 액추에이터의 운동방향을 결정해 준다.
- 교류 발전기의 유도 기전력의 크기와 관계없는 것은?
① 전자석의 크기 ② 전기자의 회전수
③ 다이오드의 크기 ④ 전지자 코일의 권수
- 디젤기관 연료 분사펌프의 내부 구성품이 아닌 것은?
① 캠축과 태빛 ② 플런저
③ 딜리버리 밸브 ④ 노즐
- 엔진의 윤활오일 압력이 낮아지는 원인은?
① 오일에 연료가 포함되어 있을 때
② 오일압력 릴리프 밸브가 닫힌 채로 고착될 때
③ 크랭크축과 베어링 사이의 간극이 작을 때
④ 사용하는 오일의 점도가 너무 높을 때
- 도로주행 건설기계에 사용되는 조향기어의 종류를 나타낸 것이다. 이 중 틀린 것은?
① 웜 섹터형 ② 웜 섹터 레버형
③ 볼 너트형 ④ 랙 미니언형
- 2행정 사이클 엔진 인젝터의 타이밍 조정에 필요한 기구로 가장 적당한 것은?

- ① 토크 렌치 ② 두께 게이지
③ 다이얼 게이지 ④ 철자
- 굴삭기의 시동회로에 흐르는 전류(A)와 전압(V)을 측정하려고 한다. 축전지의 연결 방법으로 적합한 것은?
① 전류(A) - 직렬, 전압(V) - 직렬
② 전류(A) - 직렬, 전압(V) - 병렬
③ 전류(A) - 직 · 병렬, 전압(V) 직렬
④ 전류(A) - 병렬, 전압(V) - 직 · 병렬
- 경사길을 올라가다 정지했을 때 클러치 페달을 밟고 있는 한 브레이크 페달을 놓아도 휠 실린더의 유압이 그대로 남아 있도록 한 장치는?
① 로드 센싱 밸브장치 ② 앤티 호크 장치
③ 앤티롤 장치 ④ 앤티 홀더 장치
- 불도저의 트랙마로 원인과 트랙이 벗겨지는 원인이 아닌 것은?
① 스프로킷과 아이돌 롤러 상, 하 중심선이 일직선 된 상태
② 트랙 정렬이 안되어 있을 때
③ 크랙의 유격이 너무 클 때
④ 불도저 급회전시
- 디젤기관의 출력(出力)저하 원인이 아닌 것은?
① 엔진 오일량 레벨 PULL 위치
② 연료 계통의 에어 흡입
③ 연료 분사노즐 분사상태 불량
④ 에어클리너 상태 불량
- 기중기의 방향지시등 4개가 각각 6Ω 으로 좌, 우 측은 직렬로, 앞뒤는 병렬로 24V 배터리에 연결 되어 있다. 회로에 흐르는 전류는 얼마인가?
① 0.25A ② 1A
③ 2A ④ 4A
- 연소실 체적이 25500mm³이고 행정체적이 450cm³인 기관의 압축비는 얼마인가?
① 18.6 ② 17.7
③ 15.3 ④ 1.02
- 토크 변환기(torque convertor)의 구성 요소와 관계가 없는 것은?
① 일펠러 ② 터빈
③ 스테이터 ④ 오일쿨러
- 아스팔트 피니셔의 자동 스크리드 조정장치의 역할은?
① 피니셔 혼합재의 흐름을 일률적으로 조정한다.
② 피니셔의 포장속도를 자동적으로 조정한다.
③ 피니셔의 혼합재 포장 두께를 일정하게 조정한다.
④ 피니셔의 혼합재 온도를 일정하게 조정한다.
- 전자제어 디젤기관이 연료 분사에서 주 분사 전에 예비 분사를 하는 이유로 틀린 것은?
① 분사시기 지연 ② 착화지연기간 단축
③ NOx 량을 줄임 ④ 소음, 진동 줄임

37. 다음은 배기가스 중의 유해물질이다. 고압 고온에 의하여 가장 잘 생성되는 물질이 어느 것인가?
 ① CO ② Hc
 ③ NOx ④ Pb(C₂H₅)₄
38. 디젤기관의 직접분사실식 연소실에 대한 특성으로 적합하지 않은 것은?
 ① 연소압력이 다른 형식에 비하여 상대적으로 높아 진동과 소음이 크다.
 ② 다른 형식에 비하여 연료소비율이 가장 낮다.
 ③ 연료의 착화점에 민감하다.
 ④ 다른 형식에 비하여 기관의 성능이 분사노즐이 상태에 민감하게 반응하지 않는다.
39. 이론 사이클로서 다음 중 가역 사이클은?
 ① 오토 사이클(Otto cycle)
 ② 랭킨 사이클(Rankine cycle)
 ③ 브레이튼 사이클(Brayton cycle)
 ④ 카르노 사이클(Carnot cycle)
40. 연료소비율이 160g/PS·H인 가솔린 기관의 제동 열효율은 몇%인가? (단, 가솔린의 저위발열량은 10500kcal/kg이다.)
 ① 22.5% ② 37.6%
 ③ 45.8% ④ 62.7%

3과목 : 유압기기 및 건설기계안전관리

41. 토출압이 40kgf/cm², 토출량이 48l/mim, 회전수가 1200rpm 되는 용적형 펌프에 있어서 소요동력이 3.9KW이 었다면 전체효율은 약 몇 %인가?
 ① 60 ② 70
 ③ 80 ④ 90
42. 유압 제어 밸브의 기능이 아닌 것은?
 ① 유량 조정 ② 유온(油溫) 조절
 ③ 압력제어 ④ 흐름의 방향전환
43. 보기와 같은 유압기호는 어떤 기기를 표시하는 기호인가?

 ① 공기탱크 ② 압력 스위치
 ③ 압력원 ④ 내연기관
44. 스풀 밸브(spool valve)의 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 유량을 감속시킬 때 사용하는 밸브이다.
 ② 회로 내의 과부하를 방지하는 밸브이다.
 ③ 온도제어 밸브이다.
 ④ 미끄럼식 밸브이다.
45. 감압 밸브, 체크 밸브, 릴리프 밸브 등에서 밸브 시트를 두 드리 비교적 높은 은을 내는 일종의 자려 진동 현상은?
 ① 점핑 ② 채터링
 ③ 크래킹 ④ 캐비테이션
46. 유압 회로에 발생하는 여러 가지 기계 동작을 미리 정해진

순서에 따라 자동적으로 작동시키는 회로는?

- ① 정압 회로 ② 무부하 회로
 ③ 동조 회로 ④ 사퀀스 회로
47. 회로 압력이 설정 압력을 초과하면 막이 유체압에 의해 파 열되어 압유를 탱크로 귀환시키고 동시에 압력상승을 막아 기기를 보호하는 역할을 하는 유압기기는?
 ① 압력 스위치 ② 유체 퓨즈
 ③ 체크 밸브 ④ 릴리프 밸브
48. 유압 작동유의 산성을 나타내는 척도인 것은?
 ① 점도지수 ② 수포성
 ③ 인화점 ④ 중화수
49. 유압 작동유의 다음 성질 중 가장 중 가장 중요한 것은?
 ① 점도 ② 비중량
 ③ 밀도 ④ 비체적
50. 유압 에너지를 직선운동으로 바꾸는 기기는?
 ① 유압 실린더 ② 릴리프 밸브
 ③ 기어 모터 ④ 베인 모터
51. 인체에 가장 유해한 배출가스로 가솔린 기관과 비교해서 디 젤 기관에서는 거의 발생되지 않는 것은?
 ① NOx ② SMOKE
 ③ CO ④ HC
52. 기계작업 중 정전이 되었을 때 먼저 해야 할 일은?
 ① 스위치를 끈다.
 ② 기계를 만지지 않는다.
 ③ 기계로부터 멀리 피한다.
 ④ 전기가 들어올 때까지 기다린다.
53. 다음 중 강도율의 정의로 가장 적합한 것은?
 ① 연 노동시간 합계 1000만 시간당 근로손실 일수
 ② 재해 근로자 1000명당 그 기간의 근로재해 건수
 ③ 연 노동시간 합계 100만 시간당 재해의 발생건수
 ④ 연 근로시간 1000시간당 발생한 근로손실 일수
54. 차광용 안경을 착용하고 해야 하는 작업은?
 ① 용접작업 ② 해머작업
 ③ 도장작업 ④ 그라인더 작업
55. 건설기계 차량의 허브 작업을 할 때에 안전사항으로 가장 적합한 것은?
 ① 잭으로 들어올린 후 견고한 스탠드로 받치고 작업한다.
 ② 잭으로 들어올린 상태에서 작업한다.
 ③ 작업하고자 하는 반대편의 프레임을 잭으로 들어올리고 작업한다.
 ④ 차체를 로프로 고정시키고 작업한다.
56. 건설기계 유압장치에서 유압오일 냉각을 위한 구비조건이 다. 거리가 먼 것은?
 ① 축매 작용이 없을 것.
 ② 코어 내부와 외부에 이물 협착이 안될 것.

- ③ 오일 흐름의 저항이 클 것.
④ 냉각효과가 좋을 것.
57. 안전 확보의 성과가 아닌 것은?
① 생산성 향상 ② 작업의욕 고취
③ 이익률 증대 ④ 자기만족
58. 공기압 장치 시스템에서 매주 점검해야 할 부분과 가장 거리가 먼 것은?
① 신호 입력 요소의 이물질 청소
② 윤활기의 급유 기능 점검
③ 압력 조절기의 압력 조정 상태 확인
④ 필터와 카트리지 청소
59. 건설기계 정비 작업장에서 갖추어야 할 작업복장에 대한 내용이다. 맞지 않는 것은?
① 작업복은 몸에 맞는 것을 착용한다.
② 상의의 옷자락이 밖으로 나오도록 한다.
③ 기름이 뻗 작업복은 입지 않도록 한다.
④ 소매나 바지 자락은 조여지도록 한다.
60. 운전자의 시야가 제한되거나 위험한 지역에서 굴착 작업을 할 때 가장 안전한 조치는?
① 작업 전방 100m 앞에 위험 표지판을 세워놓는다.
② 굴착 위치에 신호수를 두어 신호수의 신호를 따른다.
③ 작업 반경 내에 라인을 치고 위험 깃발을 달아 놓는다.
④ 운전석에 보조자를 태우고 보조자의 신호에 따라 작업한다.

4과목 : 일반기계공학

61. 일명 자제이음이라고도 하고 두 축이 같은 평면상에 있으며, 그 중심선이 어느 각도로 교차하고 있을 때 사용되는 축 이음은?
① 마찰 클러치 ② 올드햄 커플링
③ 유니버설 조인트 ④ 유체 커플링
62. 잇수 Z=24, 모듈 M=2의 표준 평 기어의 바깥지름은?
① 52 ② 48
③ 42 ④ 26
63. 볼 베어링의 호칭번호가 6008일 경우 안지름은?
① 8mm ② 16mm
③ 20mm ④ 40mm
64. 쇼트 피닝(shot peening)에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 쇼트라는 작은 덩어리를 가공물에 분사한다.
② 피닝 효과는 열응력을 향상시킨다.
③ 자동차용 코일 또는 판 스프링 가공에 쓰인다.
④ 두께가 큰 재료는 효과가 적고 균열이 원인 이 될 수 있다.
65. 열처리 방법에서 일반적인 표면 경화법인 아닌 것은?
① 저주파 경화법 ② 침화법
③ 고체 침탄법 ④ 질화법

66. 창성법으로 기어의 리를 절삭하는 기어 절삭용 전용 공작기계는?
① 세이퍼 ② 보링 머신
③ 브로우치 ④ 호빙 머신
67. 표준 대기압을 나타낸 것 중 틀린 것은?
① 1atm ② 760mmHg
③ 14.7 PSI ④ 10.0332kgf/cm²
68. 플라스틱 수지로 수축이 적고 우수한 전지적 특성 강한 물리적 성질을 가지고 있으며, 판재제자, 용기성형, 페인트, 접착제 등으로 사용되는 열경화성 수지는?
① 애폭시 수지 ② 스티렌 수지
③ 염화비닐 수지 ④ 아크릴 수지
69. Al, Cu 및 Mg로 구성된 합금으로 인장강도가 크고 시효경화를 일으키는 고력(고강도) 알루미늄 합금은?
① 두랄루민 ② 로우엑스
③ 실루민 ④ Y합금
70. 담금질 강의 냉각조건에 따른 변화 조직이 아닌 것은?
① 마텐자이트 ② 트루스타이트
③ 소르바이트 ④ 시멘타이트
71. 다음 중 선반에서 4대 주요 구조부분이 아닌 것은?
① 주축대 ② 베드
③ 바이트 ④ 왕복대
72. 자동차 제작시 자동화가 용이해서 자동차 차체 용접에 가장 많이 사용되는 용접은?
① 산소 용접 ② 전기 용접
③ 레이저 용접 ④ 스폿 용접
73. 다음 중 스프링 재료가 갖추어야 할 가장 중요한 성질은?
① 소성 ② 탄성
③ 가단성 ④ 전성
74. 원통 마찰자 전동장치에서 원동차 지름이 180mm이고 속도비가 1/3 일 때 두 축의 중심거리는? (단, 미끄럼이 없는 것으로 간주한다.)
① 120mm ② 180mm
③ 360mm ④ 420mm
75. 강구조물 재료에서 인장강도(σ_u), 허용응력(σ_a), 사용응력(σ_w)과의 관계로 다음 중 가장 적합한 것은?
① $\sigma_u > \sigma_a \geq \sigma_w$ ② $\sigma_u > \sigma_w \geq \sigma_a$
③ $\sigma_w > \sigma_u \geq \sigma_a$ ④ $\sigma_w > \sigma_a \geq \sigma_u$
76. 벨트 전동장치에서 유효장력을 P라 할 때 벨트에 작동하는 초기 장력은 대략 P의 몇 배로 되는가? (단, 장력비 $e^{\mu\theta}=23$ 이고 초기 장력은 긴장 축 장력에 이완축 장력을 합산한 값의 반으로 한다.)
① 1.25P ② 1.5P
③ 1.75P ④ 2P
77. 원심펌프에서 전효율이 80%, 송출유량이 2m³/min이다. 이

펌프의 수력효율이 90%, 기계 효율이 90%일 때 체적효율은 약 몇 %인가?

- ① 92 ② 95
③ 97 ④ 99

78. 결합용 나사의 리드각(λ)과 마찰각(ρ)의 관계에서 자립(self locking)상태로 바르게 표현한 것은?

- ① $\lambda \leq \rho$ ② $\lambda = 0.5\rho$
③ $\lambda > \rho$ ④ $\lambda = 2\rho$

79. 지름이 구간에 따라 일정하지 않은 봉의 최대지름이 50mm 이고 최소지름이 25mm이다. 5000kgf의 인장하중이 작용할 때 봉에 작용하는 최대 인장응력은 약 몇 kgf/mm²인가?

- ① 2.55 ② 10.2
③ 20.4 ④ 40.8

80. 유량 30kgf/sec, 양정 75m일 때 효율이 50%인 펌프로 물을 올리는데 필요한 마력은?

- ① 60 ② 15
③ 75 ④ 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	②	③	③	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	④	①	④	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	④	③	①	④	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	④	②	①	③	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	④	②	④	②	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	①	①	③	④	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	②	①	④	④	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	③	①	②	④	①	②	①