

1과목 : 비파괴검사 개론

- 다음 중 가장 깊은 내부 결함 검사에 유리한 비파괴검사방법은?
① 침투비파괴검사 ② 누설비파괴검사
③ 초음파비파괴검사 ④ 와전류비파괴검사
- 다음 재질 중 일반적으로 침투탐상시험이 어려운 것은?
① 다공성의 세라믹 ② 티타늄
③ 고합금강 ④ 주철재료
- 압력용기 내에 있는 이상기체에 2배의 압력을 가하면, 이 이상기체의 부피는 몇 배가 되는가? (단, 온도는 일정하다.)
① 1/2 ② 1
③ 2 ④ 4
- 일반적으로 검사 후 내부 결함의 크기 및 형상을 장기적으로 보존하기 적합하여 많이 사용되는 비파괴검사법은?
① 누설시험 ② 자분탐상시험
③ 방사선투과시험 ④ 침투탐상시험
- 다음 중 물질의 손상량 평가법으로 비파괴검사방법은?
① 레프리카법 ② 충격시험법
③ 크리스프시험법 ④ 피로시험법
- 경질 합금의 소결 고온압착법(Hot Press Method)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 완성치수와 가까운 형상의 것을 얻을 수 있다.
② 로 내에서 1개씩 소결되므로 다량 생산방식을 사용하기 어렵다.
③ 소결온도와 압력을 잘못 조절하면 액상이 주위에 배어 나와 편석을 일으킨다.
④ 조직이 조대하고 경도는 향상되며, 상온에서 압착한 소결체보다 표면조도가 낮다.
- 다음 중 로크웰 경도시험에서 스케일에 따른 누르개 형태 및 총 시험하중이 바르게 연결된 것은?
① A scale - 다이아몬드 원추형 - 588.4 N
② B scale - 1.588mm 강구 - 1471 N
③ C scale - 다이아몬드 원추형 - 980.7 N
④ K scale - 다이아몬드 원추형 - 1471 N
- 78.5%Ni-Fe 합금으로 우수한 고투자율성을 나타내는 합금은?
① 인바(Invar) ② 엘린바(Elinvar)
③ 퍼멀로이(Permalloy) ④ 니칼로이(Nicalloy)
- 순철의 자기변태와 동소변태에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 동소변태점은 660℃ 이다.
② 자기변태점은 768℃ 이다.
③ 자기변태는 결정격자가 변하는 변태이다.
④ 동소변태란 결정격자가 변하지 않는 변태이다.
- 표점거리 100mm인 인장시험편의 연신율이 20%였을 때, 인장시험 후 늘어난 표점거리의 길이는 몇 mm 인가?

- ① 0.2 ② 2
③ 20 ④ 200
- Cu-Zn 합금 중 조직이 $\alpha+\beta$ 로 구성되며, 상온에서의 전연성은 낮으나 강도가 큰 것은?
① 90 Cu-10 Zn 합금 ② 80 Cu-20 Zn 합금
③ 70 Cu-30 Zn 합금 ④ 60 Cu-40 Zn 합금
- 알루미늄 및 그 합금의 질별 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?
① T1 : 고온 가공에서 냉각 후 자연 시효시킨 것
② T4 : 용체화처리 후 자연 시효시킨 것
③ T5 : 고온 가공에서 냉각 후 인공 시효 경화 처리한 것
④ T7 : 용체화 처리 후 인공 시효 경화 처리한 것
- Fe-Fe₃C 상태도에서 α -Fe와 Fe₃C가 층상 형태로 구성되어 있는 조직은?
① 베이나이트 ② 펄라이트
③ 트루스타이트 ④ 마텐자이트
- 지르코늄의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 비중이 6.5, 융점이 1852℃ 이며, 내식성이 우수하다.
② 비중이 9.0, 융점이 1083℃ 이며, 전기저항이 작다.
③ 비중이 1.7, 융점이 435℃ 이며, 가공성이 양호하다.
④ 비중이 7.1, 융점이 420℃ 이며, 경도가 높다.
- 강의 변태에서 CCT 곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 연속냉각변태 곡선이다.
② TTT 곡선과 같은 곡선이다.
③ CAC 곡선과 같은 곡선이다.
④ 마텐자이트 생성에만 관계되는 곡선이다.
- 용접 후 변형을 교정하기 위한 방법이 아닌 것은?
① 피닝법 ② 역변형법
③ 형재에 대한 직선 수축법 ④ 얇은 판에 대한 점 수축법
- 피복 아크 용접법에 사용되는 피복제 성분 중 아크 안정의 기능을 가지는 것은?
① 페로크롬 ② 페로망간
③ 산화니켈 ④ 규산칼륨
- 알루미늄 합금을 용접할 때 이용하는 용접방법으로 가장 적합한 것은?
① 피복 아크 용접 ② 탄산가스 아크 용접
③ 서브머지드 아크 용접 ④ 불활성 가스 아크 용접
- 용접결함 중 구조상의 결함에 속하는 것은?
① 변형 ② 융합 불량
③ 형상 불량 ④ 내식성 불량
- 10분의 용접작업 중 6분 동안 아크를 발생시키고, 4분 동안 아크를 발생시키지 않고 쉬었다면, 이 용접기의 사용율은?
① 20% ② 40%
③ 60% ④ 100%

2과목 : 와전류탐상검사 원리

21. 와전류 탐상시험에서 시험편 표면위에 표면코일을 사용할 때 코일과 시험편간의 거리에 따른 출력지시의 변화가 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 리프트-오프 효과 ② 충전 효과
③ 모서리 효과 ④ 끝부분 효과


22. 와전류탐상 시험장치에 대한 검교정이 불필요한 경우는?

- ① 제조공정의 시작 시점
② 제조공정의 종료 시점
③ 제조공정의 개별 품목마다
④ 장비의 기능에 이상 발생 시

23. 강자성체의 투자율을 옳게 설명한 것은?

- ① 물질이 정해지면 일정한 값을 갖는다.
② 자성체의 경우 1~1000의 값을 갖는다.
③ 물질이 정해져도 자화조건에 따라 변화한다.
④ 자기포화된 뒤에도 크게 변화한다.

24. 다음 그래프에서 시험체 표준침투깊이의 3배 되는 곳에서의 와전류밀도는 표면에서의 밀도의 약 얼마인가?




- ① 0.1 이하 ② 1/3
③ 0.5 ④ 3배 이상

25. 다음 중 와전류탐상시험에서 관통형 시험코일로서 가장 어려운 적용대상은?

- ① 외경이 0.5인치인 관 ② 0.2인치 직경의 선
③ 직경 1인치 환봉 ④ 일정한 크기의 판

26. 그림과 같은 관형태 시험체의 표면에 원주방향의 균열결함이 있다면 탐상기에서 어떻게 나타나는가?



- ① 100% 홀 결함신호와 동일한 위상으로 큰 신호 발생
② 90도 방향으로 큰 신호 발생
③ 수평 방향으로 매우 작은 신호 발생

④ 수평 방향으로 큰 신호 발생

27. 다음 보기 중 시편에 유도된 와전류의 특성들로 짝지어진 것은?

- a. 일차전류에 비하여 그 값이 매우 작다.
b. 시편의 국부적인 상태변화에 의해 변한다.
c. 저항 값이 가장 작은 경로로 흐른다.
d. 일차 전류와 같은 방향으로 흐른다.

- ① a, b, c, d ② b, c, d
③ a, b, d ④ a, b, c

28. 와전류 탐상시험에서 이론적인 최대 검사속도를 결정하는 인자는?

- ① 자속밀도 ② 이송장치 속도
③ 검사 주파수 ④ 시험 코일 임피던스

29. 와전류 탐상코일의 임피던스 변화를 일으키는 요인은?

- ① 유도 리액턴스(XL)와 저항(R)의 비율변화
② 장비 감도의 변화
③ 와전류 신호의 위상 변화
④ 와전류 신호의 진폭 변화


30. 적은 양의 와전류 흐름의 변화를 감지하기 위하여 검사장비는 어떤 특성 장치를 가지는가?

- ① 고감도의 필럭스 계수기를 장착
② 저주파수 필터를 장착
③ DC 자기포화 기술을 적용
④ 브리지회로를 적용

31. 리액턴스 시험법에는 오실레이터가 회로에 추가된다. 이때 오실레이터의 사용 주파수와 연관된 시험용 코일의 특성 요소는?

- ① 임피던스 ② 유도성 리액턴스
③ 저항 ④ 신호 대 잡음비율(SN비)

32. 그림에서 파형 a와 b의 위상차이는 몇 도인가?



- ① 90° ② 180°
③ 45° ④ 360°

33. 와전류탐상시험에서 신호대 잡음의 비율을 개선하는 방법이 아닌 것은?

- ① 잡음을 감소시키는 방향으로 시험주파수를 변화시킨다.

- ② 시험체에 약간의 기계적 진동을 가한다.
 ③ 충전율(fill-factor)을 개선한다.
 ④ 장비에 필터회로를 부가한다.
34. 비자성 금속판상의 비전도성 피막의 두께를 측정할 때의 탐상코일은 어느 것에 속하는가?
 ① 상호유도형 관통코일 ② 내삽형 차동코일
 ③ 자기비교형 포용코일 ④ 평면형 코일
35. 다음 중 코일의 임피던스 단위는?
 ① 오옴(ohm) ② % IACS
 ③ 헨리(Henry) ④ 웨버(Weber)
36. 전도율 σ , 투자율 μ 인 도체에 교류전류가 흐를 때 표피 효과의 설명으로 틀린 것은?
 ① 주파수가 높을수록 작다. ② μ 가 클수록 작다.
 ③ σ 가 클수록 크다. ④ σ 와 μ 가 곱이 클수록 작다.
37. 내삽형 코일을 사용하여 배관을 시험하고 있을 때 대부분의 와전류 흐름은 다음 어느 부류에 속하는가?
 ① 배관내 방사모양의 흐름
 ② 배관 아래로 향하는 긴 직선모양의 흐름
 ③ 배관의 내경을 동글게 선회하는 모양의 흐름
 ④ 배관의 외경만을 동글게 선회하는 모양의 흐름
38. 자기비교 차동코일을 사용하여 튜브를 검사할 경우 가장 탐지하기 쉬운 것은?
 ① 짧은 결함 ② 직경의 점진적 변화
 ③ 전기 전도도의 점진적 변화 ④ 온도 변화
39. 경도와 보자력의 상관관계를 이용한 와전류탐상시험법은?
 ① 경화층부의 깊이 측정 ② 전도성 피막두께 측정
 ③ 비전도성 피막두께 측정 ④ 강재의 잔류응력 측정
40. 와전류탐상시험으로 표면 하부에 있는 결함을 검출하고자 한다. 사용주파수를 어떻게 하면 잘 검출할 수 있는가? (단, 한계주파수는 변화하지 않는다.)
 ① 증가시킨다. ② 감소시킨다.
 ③ 무관하다. ④ 증가와 감소를 반복시킨다.

3과목 : 와전류탐상검사 시험

41. 와전류탐상시험의 변조분석법에서 시험물이 코일을 통해 일정한 속도로 이동하는데 보통 어느 정도의 속도로 이동해야 하는가?
 ① 4~30[피트/분] ② 3~15[피트/분]
 ③ 40~300[피트/분] ④ 300~150[피트/분]
42. 관의 외면에 발생한 작은 결함을 내삽형 보빈프로브로 검사 시 검사주파수에 따라 신호의 위상변화는 어떤 특성을 보이는가?
 ① 주파수 증가에 따라 시계 방향으로 회전
 ② 주파수 증가에 따라 반시계 방향으로 회전
 ③ 작은 결함이므로 주파수를 바꾸어도 위상각이 변하지 않음
 ④ 주파수 증가에 대하여 위상각은 변하지 않고 진폭만 증

가함

43. 와전류탐상시험법에 의한 도막 두께측정에 있어서 피막의 소재와 모재 금속과의 전자기적 차이가 작아 측정할 수 없는 재료의 조합으로 된 것은?
 ① 자성 금속상의 비자성 금속막
 ② 자성 금속상의 비전도성 피막
 ③ 비자성 금속상의 비자성 금속막
 ④ 비자성 금속상의 비전도성 피막
44. 포본율을 30points/인치를 유지한 디지털검사시스템을 이용한 검사에서 탐촉자의 주사 속도를 25인치/sec 로 하려면 장비의 계수화율은 약 얼마로 설정해야 하는가?
 ① 550 samples/sec ② 750 samples/sec
 ③ 1500 samples/sec ④ 3000 samples/sec
45. 와전류탐상검사 시험코일 선정 시 고려할 사항으로 틀린 것은?
 ① 시험품과 검출할 결함을 고려한다.
 ② 시험코일의 적합여부는 대비시험편으로 확인한다.
 ③ 가능한 작은 충전율을 갖는 코일을 사용한다.
 ④ 장치에 적합한 전기적 특성을 가져야 한다.
46. 자기포화방식의 와전류탐상시험에서 탈자를 행하여야 하는 경우는?
 ① 전자식(電磁式)을 이용한 정밀가공을 할 때
 ② 시험부분이 마찰부위일 때
 ③ 재시험을 행할 때
 ④ 전자식 연마를 할 때
47. 관통코일을 사용하여 강관을 와전류탐상검사 시 가장 잘 검출되는 결함은?
 ① 내면 줄기 ② 내면손상(seam)
 ③ 표면요철 ④ 내면점부식성 결함
48. 와전류탐상시험에서 가장 검출하기 쉬운 불연속은?
 ① 와전류와 같은 방향의 균열
 ② 와전류와 수직방향의 균열
 ③ 피트
 ④ 표면아래의 개재물
49. 표면코일법에서 조절장치를 사용하여 코일과 시험편의 표면 간 거리를 일정하게 유지시키는 것은 무엇에 의한 오차를 줄이기 위한 것인가?
 ① 장비의 편향 ② 표피효과
 ③ Lift-off ④ 모서리효과
50. 와전류탐상성검사 시 지시의 벡터표시에서 직교한 전압성분 V_x 가 3이고, V_y 가 2일 때 위상각(θ)은 약 얼마인가?
 ① 23.7° ② 41.8°
 ③ 48.2° ④ 56.3°
51. 와전류탐상검사 시 표준시험편을 결정할 경우 고려할 내용으로 틀린 것은?
 ① 표준시험편은 시험체와 동일한 크기 및 형상이어야 한다.

- ② 표준시험편은 시험체와 동일한 열처리 과정을 거친 것이
라야 한다.
- ③ 시험편이 알루미늄이라면 표준시험편은 아노다이징
(anodizing)된 것이라야 한다.
- ④ 표준시험편의 표면 상태는 시험편과 동일한 상태이어야
한다.
52. 직류 자기포화 코일을 사용하여 검사하기에 가장 유리한 제
품은?
① 철강 ② 황동
③ 구리 ④ 알루미늄
53. 와전류탐상시험의 내삽형 코일을 사용하여 다음 중 어느 것
을 탐상할 수 있는가?
① 판재 ② 튜브
③ 환봉 ④ 피막두께
54. 다음 검사 코일 중 평판의 작은 불연속부의 정확한 위치 측
정에 가장 적합한 것은?
① 관통코일 ② 내삽코일
③ 표면코일 ④ 외삽코일
55. 와전류탐상검사 시 측정된 전기 전도도에 가장 큰 영향을
미치는 것은?
① 시험체의 두께 ② 코일의 반지름
③ 시편의 온도 ④ 시험 주파수
56. 와전류탐상검사 시 발생하는 잡음을 제거하는 방법으로 옳
은 것은?
① 각종 기기의 진동에 의한 잡음은 자기포화를 이용한다.
② 시험체의 재료의 변화에 의해 발생하는 잡음은 동기 검
파기를 이용한다.
③ 시험체의 자기적 불균일로 인해 발생하는 잡음은 접지를
이용한다.
④ 시험체와 코일의 상대위치의 변화에 의해 발생하는 잡음
은 필터를 이용한다.
57. 와전류탐상검사 시 배관에서 발생하는 결함 중 넓이를 갖지
않고 미세한 점 형태로 나타나는 결함은?
① 균열 ② 감육
③ 점식 ④ 용입불량
58. 강관을 와전류탐상시험 시 불필요한 신호가 발생할 수 있는
요인이 아닌 것은?
① 치수 변동 ② 프로브 흔들림
③ 자기 잡음 ④ 자료 내 개재물
59. 팬케이크 코일이 검사체 주위를 회전하면서 검사하도록 고
안된 코일을 무엇이라고 하는가?
① 보빈 코일 ② 외삽형 코일
③ 회전형 코일 ④ 갭형 코일
60. 위상분석모드를 적용한 위상분석법 중에서 CRT상에 지시의
기울기와 각도로 불연속의 변화를 나타내는 탐상법은?
① Vector point method ② Ellipse method(타원법)
③ Linear time-base method ④ 변조분석법

4과목 : 와전류탐상검사 규격

61. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 대비시험편에 사
용되는 인공결함의 호칭방법 중 N-1.0의 의미는?
① 흠 깊이 1.0mm인 각진 흠
② 흠 깊이가 관두께의 10%인 장방형 흠
③ 구멍지름이 1.0mm인 드릴구멍
④ 구멍지름이 관두께의 10%인 드릴구멍
62. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 사용되는 시험코
일 중 동일 시험체상의 1차권선과 2차권선에 의해 와전류가
유도되고 비교되는 시험코일의 형식 및 방식은?
① 자기유도형 자기비교방식 ② 자기유도형 표준비교방식
③ 상호유도형 자기비교방식 ④ 상호유도형 표준비교방식
63. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에 따른
대비시험편의 사용목적이 아닌 것은?
① 시험장치의 감도 측정 ② 시험조건의 설정
③ 시험체에 기계적 손상 방지 ④ 시험조건의 점검
64. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 시험장치의 일
부에 이상이 발견되었을 때 조치사항으로 맞는 것은?
① 결함부분을 거짓지시로 판단하여야 한다.
② 결함부분을 의사지시로 처리하고 다음 시험을 한다.
③ 기기의 잘못된 부분을 재조정하고 연속 시험한다.
④ 이상 기간 중에 시험한 시험체는 모두 재시험한다.
65. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정하는 인공흠
의 가공방법으로 틀린 것은?
① 방전가공 ② 용접가공
③ 부식 ④ 기계가공
66. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사
(ASME Sec.V Art.8)에서 비자성 금속재료에 피복된 피복두
께 측정을 위해 교정 확인해야 하는 프로브는 몇 시간마다
교정 값을 확인하도록 규정하고 있는가?
① 1시간 ② 2시간
③ 4시간 ④ 8시간
67. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME
Sec.V Art.26 SE-243)에 따른 이음매 없는 동합금관의 와
전류탐상시험을 위한 전자장치는 최대 얼마의 주파수를 발
진할 수 있어야 하는가?
① 10 kHz ② 125 kHz
③ 250 kHz ④ 500 kHz
68. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME
Sec.V Art.26 SE-243)에 규정하고 있는 동 및 동합금관 와
류탐상검사의 적용범위로 옳은 것은?
① 바깥지름 50.8mm 이하, 벽두께 0.889~3.04mm
② 바깥지름 50.8mm 이하, 벽두께 0.432~3.04mm
③ 바깥지름 79.4mm 이하, 벽두께 0.889~3.04mm
④ 바깥지름 79.4mm 이하, 벽두께 0.432~3.04mm
69. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사
(ASME Sec.V Art.8)에서 열교환기 관의 시험절차서에 반대
시 포함되어야 할 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 관 재질 ② 프로브 종류 및 크기
③ 관 번호 설정 ④ 검사 주파수
70. 강관의 와류 탐상 검사 방법(KS D 0251)의 탐상장치의 구성에서 생략하여도 좋은 것은?
① 탐상기 ② 탐상 코일
③ 자기 포화 장치 ④ 관 이송 장치
71. 강관의 와전류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 인공 흠의 종류가 네모 흠이고 호칭두께의 20%인 흠의 깊이를 갖는 대비시험편의 호칭방법은?
① F-20 ② D-20
③ N-20 ④ E-20
72. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에서 대비결함의 신호와 동등이상의 신호가 검출된 관 중 합격될 수 없는 신호의 발생상황은?
① 교정 마크 ② 상처
③ 두께 변화 ④ 비트 절삭 흔적
73. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사 (ASME Sec.V Art.8)에 따른 비자성 열교환기 튜브의 와전류탐상검사 중 신호수집 시스템이 갖추어야 할 요건에 대한 설명으로 부적절한 것은?
① 검사데이터는 위상 및 진폭의 출력이 가능하여야 한다.
② 튜브의 투자율 및 재질 등의 변화에 대한 감도는 요구되지 않는다.
③ 결함의 종류, 크기 및 특성에 따라 다양한 종류의 탐촉자를 적용할 수 있다.
④ 다중주파수를 동시에 적용하며 결함의 검출능이 탁월하도록 검사주파수를 선정한다.
74. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 의한 탐상기에서 얻어진 디지털 또는 아날로그 출력을 기록하는 장치는?
① 탈자장치 ② 기록장치
③ 이송장치 ④ 자기포화장치
75. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사 (ASME Sec.V Art.8)에 의해 페라이트계 재료의 검사 시 검사할 재료와 동일한 인정 시험편이 요구될 때 이 시험편에는 적어도 1개 이상의 균열이 포함되어야 한다. 기저 금속 내 균열 깊이(mm)는 최대 얼마인가?
① 0.02 ② 0.04
③ 0.5 ④ 1
76. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 대비시험편의 인공흠의 가공방법으로 적당하지 않은 것은?
① 네모 흠은 기계 가공한다.
② 네모 흠은 관의 바깥면에 관의 원주방향으로 가공한다.
③ 줄흠은 3각형 줄로 관의 원주방향으로 가공한다.
④ 네모 흠은 형상이 U자형으로 가공될 수 있다.
77. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에 따른 대비시험편의 대비결함 규정요건에 해당되지 않는 것은?
① 관의 축에 직각으로 뚫린 드릴구멍으로 한다.
② 드릴구멍 지름은 0.5 ~ 2.0mm 로 한다.
③ 드릴 구멍의 크기는 관의 치수에 따라 정한다.
④ 드릴구멍은 관의 길이 방향에 4개로 한다.

78. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 시험에 관한 지정사항이 아닌 것은?
① 시험체의 표면상황 ② 대비 시험편
③ 항부판정의 기준 ④ 시험체의 규격
79. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)로 검사 시 판정에 대한 설명으로 잘못된 것은?
① 대비결함의 신호와 동등이하의 검출 신호관은 합격
② 대비결함의 신호와 동등이상의 검출 신호관은 무조건 불합격
③ 검출신호의 발생상황에 따라 조건부 합격 가능
④ 결과의 판정에 앞서 육안검사를 병행 가능
80. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에서 대비결함 중 드릴 구멍의 허용 오차는?
① $\pm 0.01\text{mm}$ ② $\pm 0.02\text{mm}$
③ $\pm 0.03\text{mm}$ ④ $\pm 0.05\text{mm}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	③	①	④	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	①	①	②	④	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	①	④	③	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	④	①	③	③	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	②	③	②	②	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	③	③	②	③	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	③	④	②	②	②	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	②	④	②	④	④	②	④