

1과목 : 전기자기학

1. 반자성체의 비투자율(μ_r) 값의 범위는?

- ① $\mu_r = 1$ ② $\mu_r < 1$
 ③ $\mu_r > 1$ ④ $\mu_r = 0$

2. 자기회로에서 자기저항의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 길이에 비례
 ② 자기회로의 단면적에 비례
 ③ 자성체의 비투자율에 비례
 ④ 자성체의 비투자율의 제곱에 비례

3. 자기 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계에서 결합계수 k 의 범위는?

- ① $0 \leq k \leq 1/2$ ② $0 \leq k \leq 1$
 ③ $1 \leq k \leq 2$ ④ $1 \leq k \leq 10$

4. 전위함수 $V = x^2 + y^2$ (V)일 때 점 (3, 4)(m)에서의 등전위선의 반지름은 몇 m이며, 전기력선 방정식은 어떻게 되는가?

- ① 등전위선의 반지름 : 3, 전기력선 방정식 : $y = \frac{3}{4}x$
 ② 등전위선의 반지름 : 4, 전기력선 방정식 : $y = \frac{4}{3}x$
 ③ 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{4}{3}y$
 ④ 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{3}{4}y$

5. 공기 중에 있는 무한히 긴 직선 도선에 10 A의 전류가 흐르고 있을 때 도선으로부터 2m 떨어진 점에서의 자속밀도는 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 10^{-5} ② 0.5×10^{-6}
 ③ 10^{-6} ④ 2×10^{-6}

6. 정전계 해석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형으로 구할 수 있다.
 ② 도체 표면에서의 전계의 세기는 표면에 대해 법선 방향을 갖는다.
 ③ 라플라스 방정식은 전극이나 도체의 형태에 관계없이 체적 전하밀도가 0인 모든 점에서 $\nabla^2 V = 0$ 을 만족한다.
 ④ 라플라스 방정식은 비선형 방정식이다.

7. 10mm의 지름을 가진 동선에 50A의 전류가 흐르고 있을 때 단위시간 동안 동선의 단면을 통과하는 전자의 수는 약 몇 개인가?

- ① 7.85×10^{16} ② 20.45×10^{15}
 ③ 31.21×10^{19} ④ 50×10^{19}

8. 유전율이 ϵ_1 , ϵ_2 (F/m)인 유전체 경계면에 단위 면적당 작용하는 힘의 크기는 몇 N/m^2 인가? (단, 전계가 경계면에 수직인 경우이며, 두 유전체에서의 전속밀도는 $D_1 = D_2 = D$ (C/m²)이다.)


- ① $2\left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2}\right)D^2$ ② $2\left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2}\right)D^2$
 ③ $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2}\right)D^2$ ④ $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1}\right)D^2$

9. 반지름 r (m)인 무한장(원통형) 도체에 전류가 균일하게 흐를 때 도체 내부에서 자계의 세기(AT/m)는?

- ① 원통 중심축으로부터 거리에 비례한다.
 ② 원통 중심축으로부터 거리에 반비례한다.
 ③ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 비례한다.
 ④ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 반비례한다.

10. 전계 및 자계의 세기가 각각 E (V/m), H (AT/m)일 때, 포인팅 벡터 P (W/m²)의 표현으로 옳은 것은?

- ① $P = 1/2 E \times H$ ② $P = E \text{ rot } H$
 ③ $P = E \times H$ ④ $P = H \text{ rot } E$

11. 그림과 같이 내부 도체구 A에 $+Q$ (C), 외부 도체구 B에 $-Q$ (C)를 부여한 동심 도체구 사이의 정전용량 C (F)는?

- ① $4\pi\epsilon_0$ ② $\frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$
 ③ $\frac{ab}{4\pi\epsilon_0(b-a)}$ ④ $4\pi\epsilon_0\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$

12. 비유전율 ϵ_r 이 4인 유전체의 분극률은 진공의 유전율의 몇 배인가?

- ① 1 ② 3
 ③ 9 ④ 12

13. 면적이 매우 넓은 두 개의 도체판을 d (m) 간격으로 수평하게 평행 배치하고, 이 평행 도체 판 사이에 놓인 전자가 정지하고 있기 위해서 그 도체 판 사이에 가하여야 할 전위차(V)는? (단, g 는 중력 가속도이고, m 은 전자의 질량이고, e 는 전자의 전하량이다.)

- ① mgd ② ed/mg
 ③ mgd/e ④ mge/d


14. 진공 중 3m 간격으로 두 개의 평행판 무한평판 도체에 각각 $+4C/m^2$, $-4C/m^2$ 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V인가?

- ① 1.5×10^{11} ② 1.5×10^{12}
 ③ 1.36×10^{11} ④ 1.36×10^{12}

15. 평등자계 내에 전자가 수직으로 입사하였을 때 전자의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원심력은 전자속도에 반비례한다.
 ② 구심력은 자계의 세기에 반비례한다.
 ③ 원운동을 하고, 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
 ④ 원운동을 하고, 반지름은 전자의 회전속도에 비례한다.

16. 자속밀도 $B(\text{Wb/m}^2)$ 의 평등 자계 내에서 길이 $l(\text{m})$ 인 도체 ab 가 속도 $v(\text{m/s})$ 로 그림과 같이 도선을 따라서 자계와 수직으로 이동할 때, 도체 ab 에 의해 유기된 기전력의 크기 $e(\text{V})$ 와 폐회로 $abcd$ 내 저항 R 에 흐르는 전류의 방향은? (단, 폐회로 $abcd$ 내 도선 및 도체의 저항은 무시한다.)



- ① $e = Blv$, 전류방향 : $c \rightarrow d$ ② $e = Blv$, 전류방향 : $d \rightarrow c$
 ③ $e = Blv^2$, 전류방향 : $c \rightarrow d$ ④ $e = Blv^2$, 전류방향 : $d \rightarrow c$

17. 자기유도계수 L 의 계산 방법이 아닌 것은? (단, N : 권수, ϕ : 자속(Wb), I : 전류(A), A : 벡터퍼텐셜(Wb/m), i : 전류밀도(A/m^2), $B(\text{Wb/m}^2)$, H : 자계의 세기(AT/m)이다.)


① $L = \frac{N\phi}{I}$ ② $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I^2}$

③ $L = \frac{\int_v B \cdot H dv}{I^2}$ ④ $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I}$

18. 면적이 $S(\text{m}^2)$ 이고 극간의 거리가 $d(\text{m})$ 인 평행판 콘덴서에 비유전율이 ϵ_r 인 유전체를 채울 때 정전용량 (F)은? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이다.)

① $\frac{2\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$ ② $\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{\pi d}$
 ③ $\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$ ④ $\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$

19. 그림에서 $N = 1000$ 회, $l = 100\text{cm}$, $S = 10\text{cm}^2$ 인 환상 철심의 자기 회로에 전류 $I = 10(\text{A})$ 를 흘렸을 때 축적되는 자계 에너지는 몇 J 인가? (단, 비투자율 $\mu_r = 100$ 이다.)



- ① $2\pi \times 10^{-3}$ ② $2\pi \times 10^{-2}$
 ③ $2\pi \times 10^{-1}$ ④ 2π

20. 20°C 에서 저항의 온도계수가 0.002 인 니크롬선의 저항이 100Ω 이다. 온도가 60°C 로 상승되면 저항은 몇 Ω 이 되겠는가?

- ① 108 ② 112
 ③ 115 ④ 120

2과목 : 전력공학

21. 송배전 선로에서 선택지락계전기(SGR)의 용도는?

- ① 다회선에서 접지 고장 회선의 선택
 ② 단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택
 ③ 단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택
 ④ 단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택

22. 3상 3선식에서 전선 한 가닥에 흐르는 전류는 단상 2선식의 경우의 몇 배가 되는가? (단, 송전전력, 부하역률, 송전 거리, 전력손실 및 선간전압이 같다.)

- ① $1/\sqrt{3}$ ② $2/3$
 ③ $3/4$ ④ $4/9$

23. 단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소호장치가 있어 아크를 소멸 시킨다.
 ② 무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.
 ③ 사용 회로수에 의해 분류하면 단투형과 쌍투형이 있다.
 ④ 회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.

24. 중성점 직접접지방식의 발전기가 있다. 1선 지락 사고 시 지락전류는? (단, Z_1 , Z_2 , Z_3 는 각각 정상, 역상, 영상 임피던스이며, E_a 는 지락된 상의 무부하 기전력이다.)

① $\frac{E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ ② $\frac{Z_1 E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
 ③ $\frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ ④ $\frac{Z_0 E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

25. 정격전압 7.2kV , 정격차단용량 100MVA 인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA 인가?

- ① 4 ② 6
 ③ 7 ④ 8

26. 일반 회로정수가 같은 평형 2회선에서 A, B, C, D는 각각 1회선의 경우의 몇 배로 되는가?

- ① A : 2배, B : 2배, C : $1/2$ 배, D : 1배
 ② A : 1배, B : 2배, C : $1/2$ 배, D : 1배
 ③ A : 1배, B : $1/2$ 배, C : 2배, D : 1배
 ④ A : 1배, B : $1/2$ 배, C : 2배, D : 2배

27. 전선의 표피 효과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.
 ② 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

- ③ 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.
 ④ 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

28. 전력설비의 수용률을 나타낸 것은?

- ① $\text{수용률} = \frac{\text{평균전력(kW)}}{\text{부하설비용량(kW)}} \times 100\%$
 ② $\text{수용률} = \frac{\text{부하설비용량(kW)}}{\text{평균전력(kW)}} \times 100\%$
 ③ $\text{수용률} = \frac{\text{최대수용전력(kW)}}{\text{부하설비용량(kW)}} \times 100\%$
 ④ $\text{수용률} = \frac{\text{부하설비용량(kW)}}{\text{최대수용전력(kW)}} \times 100\%$

29. 30,000kW의 전력을 51km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은 약 몇 kV인가? (단, Still의 식에 의하여 산정한다.)

- ① 22 ② 33
 ③ 66 ④ 100

30. 증기터빈 출력을 P(kW), 증기량을 W(t/h), 초압 및 배기의 증기 엔탈피를 각각 i_0 , i_1 (kcal/kg)이라 하면 터빈의 효율 η_r (%)는?

- ① $\frac{860P \times 10^3}{W(i_0 - i_1)} \times 100$
 ② $\frac{860P \times 10^3}{W(i_1 - i_0)} \times 100$
 ③ $\frac{860P}{W(i_0 - i_1) \times 10^3} \times 100$
 ④ $\frac{860P}{W(i_1 - i_0) \times 10^3} \times 100$

31. 다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨이 가장 낮은 기기는?

- ① 피뢰기 ② 단로기
 ③ 변압기 ④ 차단기

32. 수전단의 전력원 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 조상설비 없이 전압을 일정 하게 유지하면서 공급할 수 있는 부하전력은? (단, 부하는 무유도성이다.)

- ① 200 ② 250
 ③ 300 ④ 350

33. 송전선로에서 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 뇌(雷)의 직격을 받을 경우 송전선 보호
 ② 유도뢰에 의한 송전선의 고전위 방지
 ③ 통신선에 대한 전자유도장해 경감

④ 철탑의 접지저항 경감

34. 고장 즉시 동작하는 특성을 갖는 계전기는?

- ① 순시 계전기 ② 정한시 계전기
 ③ 반한시 계전기 ④ 반한시성 정한시 계전기

35. 댐의 부속설비가 아닌 것은?

- ① 수로 ② 수조
 ③ 취수구 ④ 흡출관

36. 4단자 정수 $A = 0.9918 + j0.0042$, $B = 34.17 + j50.38$, $C = (-0.006 + j3247) \times 10^{-4}$ 인 송전선로의 송전단에 66kV를 인가하고 수전단을 개방하였을 때 수전단 선간 전압은 약 몇 kV인가?

- ① $66.55/\sqrt{3}$ ② 62.5
 ③ $62.5/\sqrt{3}$ ④ 66.55

37. 3상 배전선로의 말단에 역률 60%(늦음), 60kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소화 하고자 할 때 콘덴서 용량(kVA)은? (단, 부하단의 전압은 일정하다.)

- ① 40 ② 60
 ③ 80 ④ 100

38. 화력발전소에서 절탄기의 용도는?

- ① 보일러에 공급되는 급수를 예열한다.
 ② 포화증기를 과열한다.
 ③ 연소용 공기를 예열한다.
 ④ 석탄을 건조한다.

39. 변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?

- ① CT ② GPT
 ③ ZCT ④ PT

40. 사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는?

- ① 차단기
 ② 리클로저(Recloser)
 ③ 섹셔널라이저(Sectionalizer)
 ④ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)

3과목 : 전기기기

41. 3상 20,000kVA인 동기발전기가 있다. 이 발전기는 60Hz일 때는 200rpm, 50Hz일 때는 약 167rpm으로 회전한다. 이 동기발전기의 극수는?

- ① 18극 ② 36극
 ③ 54극 ④ 72극

42. 전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30°일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 54 ② 64
 ③ 84 ④ 94

43. 단자전압 110V, 전기자 전류 15 A, 전기자 회로의 저항 2 Ω, 정격속도 1800rpm으로 전부하에서 운전하고 있는 직류

분권전동기의 토크는 약 몇 $N \cdot m$ 인가?

- ① 6.0 ② 6.4
③ 10.08 ④ 11.14

44. 단상 유도전동기의 분상 기동형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보조권선은 높은 저항과 낮은 리액턴스를 갖는다.
② 주권선은 비교적 낮은 저항과 높은 리액턴스를 갖는다.
③ 높은 토크를 발생시키려면 보조권선에 병렬로 저항을 삽입한다.
④ 전동기가 기동하여 속도가 어느 정도 상승하면 보조 권선을 전원에서 분리해야 한다.

45. 직류발전기에 $P(N \cdot m/s)$ 의 기계적 동력을 주면 전력은 몇 W로 변환되는가? (단, 손실은 없으며, i_a 는 전기자 도체의 전류, e 는 전기자 도체의 유기기전력, Z 는 총도체수이다.)

- ① $P = i_a e Z$ ② $P = \frac{i_a e}{Z}$
③ $P = \frac{i_a Z}{e}$ ④ $P = \frac{e Z}{i_a}$

46. 용량 1kVA, 3000/200V의 단상변압기를 단권변압기로 결선해서 3000/3200V의 승압기로 사용할 때 그 부하 용량(kVA)은?

- ① 1/16 ② 1
③ 15 ④ 16

47. 유도전동기를 정격상태로 사용 중, 전압이 10 % 상승할 때 특성변화로 틀린 것은? (단, 부하는 일정토크라고 가정 한다.)

- ① 슬립이 작아진다.
② 역률이 떨어진다.
③ 속도가 감소한다.
④ 히스테리시스손과 와류손이 증가한다.

48. 단상 유도전동기의 기동 시 브러시를 필요로 하는 것은?

- ① 분상 기동형 ② 반발 기동형
③ 콘덴서 분상 기동형 ④ 세이딩 코일 기동형

49. 스텝모터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가속과 감속이 용이하다.
② 정·역 및 변속이 용이하다.
③ 위치제어 시 각도 오차가 작다.
④ 브러시 등 부품수가 많아 유지보수 필요성이 크다.

50. 직류전동기의 워드레오나드 속도제어 방식으로 옳은 것은?

- ① 전압제어 ② 저항제어
③ 계자제어 ④ 직병렬제어

51. 출력이 20kW인 직류발전기의 효율이 80 % 이면 전 손실은 약 몇 kW인가?

- ① 0.8 ② 1.25
③ 5 ④ 45

52. 전압변동률이 작은 동기발전기의 특성으로 옳은 것은?

- ① 단락비가 크다. ② 속도변동률이 크다.
③ 동기 리액턴스가 크다. ④ 전기자 반작용이 크다.

53. 변압기의 %Z가 커지면 단락전류는 어떻게 변화하는가?

- ① 커진다. ② 변동 없다.
③ 작아진다. ④ 무한대로 커진다.

54. 단권변압기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 분로권선과 직렬권선으로 구분된다.
② 1차권선과 2차권선의 일부가 공동으로 사용된다.
③ 3상에는 사용할 수 없고 단상으로만 사용한다.
④ 분로권선에서 누설자속이 없기 때문에 전압변동률이 작다.

55. 도통(on)상태에 있는 SCR을 차단(off)상태로 만들기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 게이트 펄스전압을 가한다.
② 게이트 전류를 증가시킨다.
③ 게이트 전압이 부(-)가 되도록 한다.
④ 전원전압의 극성이 반대가 되도록 한다.

56. 동기전동기의 공급전압과 부하를 일정하게 유지하면서 역률을 1로 운전하고 있는 상태에서 여자전류를 증가시키면 전기자전류는?

- ① 앞선 무효전류가 증가 ② 앞선 무효전류가 감소
③ 뒤진 무효전류가 증가 ④ 뒤진 무효전류가 감소

57. 계자권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?

- ① 분권기 ② 직권기
③ 복권기 ④ 타여자기

58. 정격전압 6600V인 3상 동기발전기가 정격출력(역률 = 1)으로 운전할 때 전압변동률이 12%이었다. 여자전류와 회전수를 조정하지 않은 상태로 무부하 운전하는 경우 단자전압(V)은?

- ① 6433 ② 6943
③ 7392 ④ 7842

59. 1차전압 6600V, 권수비 30인 단상변압기로 전등부하에 30A를 공급할 때의 입력(kW)은? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)

- ① 4.4 ② 5.5
③ 6.6 ④ 7.7

60. 3선 중 2선의 전원 단자를 서로 바꾸어서 결선하면 회전 방향이 바뀌는 기기가 아닌 것은?

- ① 회전변류기 ② 유도전동기
③ 동기전동기 ④ 정류자형 주파수 변환기

4과목 : 회로이론 및 제어공학

61. 특성방정식이 $s^3 + 2s^2 + Ks + 10 = 0$ 로 주어지는 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $K > 0$ ② $K > 5$

③ $K < 0$ ④ $0 < K < 5$

62. Z변환된 함수 $F(z) = \frac{3z}{z - e^{-3T}}$ 에 대응되는 라플라스 변환 함수는?


① $\frac{1}{(s+3)}$

② $\frac{3}{(s-3)}$

③ $\frac{1}{(s-3)}$

④ $\frac{3}{(s+3)}$

63. 그림과 같은 논리회로의 출력 Y는?



① $ABCDE + \bar{F}$

② $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + F$


③ $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E} + F$

④ $A + B + C + D + E + \bar{F}$

64. 안정한 제어시스템의 보드선도에서 이득여유는?

- ① $-20 \sim 20\text{dB}$ 사이에 있는 크기(dB) 값이다.
- ② $0 \sim 20\text{dB}$ 사이에 있는 크기 선도의 길이이다.
- ③ 위상이 0° 가 되는 주파수에서 이득의 크기(dB)이다.
- ④ 위상이 -180° 가 되는 주파수에서 이득의 크기(dB)이다.

65. 그림과 같은 제어시스템의 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?



① $1/15$

② $2/15$

③ $3/15$

④ $4/15$

66. 다음과 같은 미분방정식으로 표현되는 제어시스템의 시스템 행렬 A는?

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 5\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$$


① $\begin{bmatrix} -5 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

② $\begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

③ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$

④ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$

67. 그림의 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?



① $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$

② $\frac{a^3}{(1-3ab+a^2b^2)}$

③ $\frac{a^3}{(1-3ab)}$

④ $\frac{a^3}{(1-3ab+2a^2b^2)}$

68. 제어시스템의 개루프 전달함수가

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+30)}{s^4 + s^3 + 2s^2 + s + 7}$$

로 주어질 때, 다음 중 인 경우 근궤적의 점근선이 실수축과 이루는 각 ($^\circ$)은?

① 20°

② 60°

③ 90°

④ 120°

69. 단위 피드백 제어계에서 개루프 전달함수 $G(s)$ 가 다음과 같이 주어졌을 때 단위 계단 입력에 대한 정상상태 편차는?

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+2)}$$

① 0

② 1

③ 2

④ 3

70. 전달함수가 $G_c(s) = \frac{2s+5}{7s}$ 인 제어기가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

① 비례 미분 제어기

② 적분 제어기

③ 비례 적분 제어기

④ 비례 적분 미분 제어기

71. $f(t) = t^2 e^{-at}$ 를 라플라스 변환하면?

① $\frac{2}{(s+a)^2}$

② $\frac{3}{(s+a)^2}$

③ $\frac{2}{(s+a)^3}$

④ $\frac{3}{(s+a)^3}$

72. 3상 전류가 $I_a = 10 + j3(A)$, $I_b = -5 - j2(A)$, $I_c = -3 + j4(A)$ 일 때 정상분 전류의 크기는 약 몇 A 인가?

① 5

② 6.4

③ 10.5

④ 13.34


73. 선로의 단위 길이 당 인덕턴스, 저항, 정전용량, 누설 컨덕턴스를 각각 L , R , C , G 라 하면 전파정수는?

- ① $\frac{\sqrt{R+j\omega L}}{G+j\omega C}$
 ② $\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}$
 ③ $\sqrt{\frac{(R+j\omega C)}{(G+j\omega L)}}$
 ④ $\sqrt{\frac{(G+j\omega C)}{(R+j\omega L)}}$

74. $v(t) = 3 + 5\sqrt{2}\sin\omega t + 10\sqrt{2}\sin(3\omega t - \pi/3)(V)$ 의 실효값 크기는 약 몇 V인가?


- ① 9.6 ② 10.6
 ③ 11.6 ④ 12.6

75. 회로에서 0.5Ω 양단 전압(V)은 약 몇 V인가?



- ① 0.6 ② 0.93
 ③ 1.47 ④ 1.5

76. 그림은 회로에서 영상임피던스 Z_{01} 이 6Ω 일 때, 저항 R 의 값은 몇 Ω 인가?




- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 9

77. $8+j6(\Omega)$ 인 임피던스에 $13+j20(V)$ 의 전압을 인가할 때 복소전력은 약 몇 VA인가?

- ① $127+j34.1$ ② $12.7+j55.5$
 ③ $45.5+j34.1$ ④ $45.5+j55.5$

78. 그림과 같이 결선된 회로의 단자 (a, b, c)에 선간전압 $V(V)$ 인 평형 3상 전압을 인가할 때 상전류 $I(A)$ 의 크기는?



- ① $\frac{V}{4R}$ ② $\frac{3V}{4R}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}V}{4R}$ ④ $\frac{V}{4\sqrt{3}R}$

79. Y 결선의 평형 3상 회로에서 선간전압 V_{ab} 와 상전압 V_{an} 의 관계로 옳은 것은? (단,

$$V_{bn} = V_{an} e^{-j(2\pi/3)}, V_{cn} = V_{bn} e^{-j(2\pi/3)})$$

- ① $V_{ab} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j(\pi/6)} V_{an}$
 ② $V_{ab} = \sqrt{3} e^{j(\pi/6)} V_{an}$
 ③ $V_{ab} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-j(\pi/6)} V_{an}$
 ④ $V_{ab} = \sqrt{3} e^{-j(\pi/6)} V_{an}$

80. RLC 직렬회로의 파라미터가 $R^2 = \frac{4L}{C}$ 의 관계를 가진다면, 이 회로에 직류 전압을 인가하는 경우 과도 응답특성은?

- ① 무제동 ② 과제동
 ③ 부족제동 ④ 임계제동

5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지 전압은 몇 V 이하이어야 하는가? (단, 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

- ① 60 ② 110
 ③ 220 ④ 300

82. 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력시험을 하는 경우 총 전부분과 대지 사이에 인가하는 시험전압은 얼마인가? (단, 연속하여 10분간 가하여 견디는 것이어야 한다.)

- ① 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)
 ② 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1.25배의 교류전압 (500 V 미만으로 되는 경우에는 500V)
 ③ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)
 ④ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1.25배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)

83. 저압 수상전선로에 사용되는 전선은?

- ① 옥외 비닐 케이블 ② 600V 비닐절연전선
 ③ 600V 고무절연전선 ④ 클로로프렌 캡타이어 케이블

84. 교류 전차선 등과 삭도 또는 그 지주 사이에 이격거리를 몇

- m 이상 이격하여야 하는가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
85. 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지전압이 300V 이하, 2차측 전로의 사용전압은 몇 V 이하인 절연변압기이어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 60 ② 80
③ 100 ④ 150
86. 수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?
- ① 발전기안 또는 조상기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
② 발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설될 때 누설된 수소를 외부로 방출하지 않을 것
③ 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 85 % 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
④ 발전기 또는 조상기는 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
87. 전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?
- ① 전선은 절연전선을 사용하였다.
② 전선 지지점 간의 거리를 20m로 하였다.
③ 전선은 지름 2.6mm의 경동선을 사용하였다.
④ 저압 절연전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 2m로 하였다.
88. 케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이에 적합하지 않은 것은?
- ① 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료가 아니어도 된다.
② 금속재의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다.
③ 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
④ 케이블 트레이가 방화구획의 벽 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연성의 물질로 충전하여야 한다.
89. 가공전선로의 지지물의 강도계산에 적용하는 풍압하중은 방설이 많은 지방 이외의 지방에서 저온계절에는 어떤 풍압하중을 적용하는가? (단, 인가가 연결되어 있지 않다고 한다.)
- ① 갑종풍압하중 ② 을종풍압하중
③ 병종풍압하중 ④ 을종과 병종풍압하중을 혼용
90. 전개된 건조한 장소에서 400V 이상의 저압옥내배선을할 때 특별히 정해진 경우를 제외하고는 시공할 수 없는 공사는?
- ① 애자사용공사 ② 금속덕트공사
③ 버스덕트공사 ④ 합성수지물드공사
91. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?
- ① 3 ② 5
- ③ 7 ④ 9
92. 440V 옥내 배선에 연결된 전동기 회로의 절연저항 최소값은 몇 MΩ인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)
- ① 0.1 ② 0.2
③ 0.4 ④ 1
93. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설기준에 대한 내용으로 틀린 것은?
- ① 충전부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것
② 옥내에 시설하는 경우에는 전선을 케이블 공사로 시설할 수 있다.
③ 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
④ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기를 시설하지 않아도 된다.
94. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?
- ① PVC 외장 케이블 ② 콤팩트덕트 케이블
③ 염화비닐 절연 케이블 ④ 폴리에틸렌 외장 케이블
95. 중성점 직접 접지식 전로에 접속되는 최대사용전압 161kV 인 3상 변압기 권선(성형결선)의 절연내력시험을 할 때접시시켜서는 안 되는 것은?
- ① 철심 및 외함
② 시험되는 변압기의 부싱
③ 시험되는 권선의 중성점 단자
④ 시험되지 않는 각 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선의 임의의 1단자)
96. 저압 가공전선로 또는 고압 가공전선로의 기설 가공 약전류 전선로가 병행하는 경우에는 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 아니하도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)
- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
97. 저압전로에서 그 전로에 지락이 생긴 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동 차단기의 정격감도 전류가 30mA 이하일 때 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 75 ② 150
③ 300 ④ 500
98. 특고압 가공전선로의 지지물에 첨가하는 통신선 보안장치에 사용되는 피뢰기의 동작전압은 교류 몇 V 이하인가?
- ① 300 ② 600
③ 1000 ④ 1500
99. 어느 유원지의 어린이 놀이기구인 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류인 경우 몇 V 이하이어야 하는가?
- ① 20 ② 40

③ 60

④ 100

100. 고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?

① 2.6

② 3.2

③ 4.0

④ 5.0

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	③	④	③	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	④	④	①	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	③	④	③	①	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	①	④	④	③	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	③	①	④	③	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	③	④	①	①	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	④	②	③	②	②	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	②	③	③	②	③	①	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	④	②	①	②	②	①	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	④	②	②	①	④	③	②	③