

Preço e margem sem chute



Para onde vai cada real do orçamento, as quatro regras que protegem a margem e o checklist de 10 itens antes de mandar a proposta. A planilha com as fórmulas vem junto, em arquivo separado.

Para onde vai cada real

Faixas de referência sobre o preço final de venda. Se uma linha estiver muito fora, é ali que a margem está sumindo.

ITEM	O QUE É	FAIXA
Kit (módulos + inversor)	Equipamento principal, cotado com o distribuidor. Trave a cotação por escrito com validade em dias. Câmbio e frete mudam e comem margem entre a proposta e a compra.	50–60%
Estrutura de fixação	Perfis, ganchos, parafusos e acessórios conforme o tipo de telhado. Telha de fibrocimento e metálica usam kits diferentes. Orçar errado aqui é prejuízo certo.	4–8%
Material elétrico (CA/CC)	Cabos, conectores, string box, disjuntores, DPS, aterramento e eletrodutos. A distância entre o telhado e o quadro é o que mais varia. Meça na vistoria, não estime.	5–10%
Mão de obra de instalação	Equipe, dias de obra, andaime/plataforma quando necessário. Calcule por dia de equipe, não por kWp. Telhado alto, íngreme ou com acesso difícil custa mais.	8–15%
Projeto e homologação	ART do responsável técnico, projeto elétrico, protocolo e acompanhamento na distribuidora. Inclua o retrabalho: parecer com exigência é rotina, não exceção.	3–6%
Deslocamento e logística	Frete do kit, combustível, pedágio, hospedagem em obra fora da cidade. Obra a mais de 100 km precisa de linha própria no orçamento, senão sai do seu bolso.	2–5%
Impostos e taxa de cartão/financiamento	Regime tributário da sua empresa e custo do meio de pagamento. Se o cliente parcela no cartão, a taxa sai da sua margem — coloque na conta antes de dar desconto.	6–12%
Margem líquida	O que sobra para a empresa depois de tudo acima. Abaixo de 12% você está trabalhando para o distribuidor. Uma obra com problema apaga a margem de três.	12–25%

Quatro regras que protegem a margem

Nunca dê desconto sem tirar escopo

Desconto puro sai inteiro da sua margem. Se precisar baixar o preço, tire algo junto: reduza a potência, mude a marca do inversor, retire o seguro do primeiro ano. O cliente entende trocar preço por escopo; o que ele não esquece é ter conseguido desconto — e vai pedir de novo na próxima.

Reajuste o orçamento por distância, não por simpatia

A tabela de preço deve ter faixas de deslocamento definidas antes da visita. Decidir na hora, olhando para o cliente, é como a maioria dos integradores perde dinheiro sem perceber.

Cobre a vistoria de telhado complexo

Se o telhado exige reforço estrutural, isso é obra civil e tem custo. Absorver "para não perder a venda" é a forma mais rápida de fechar o mês no vermelho com o cliente satisfeito.

Calcule o payback com a tarifa atual, não com a projetada

Prometer retorno usando reajuste futuro otimista gera cliente frustrado no ano 2. Use a tarifa de hoje: se o retorno já fecha assim, qualquer aumento vira bônus e você ganha a conversa em vez de perder a confiança.

Checklist antes de mandar a proposta

- ☐ Conta de luz dos últimos 12 meses conferida (média, não o pico)
- ☐ Tipo de ligação: monofásica, bifásica ou trifásica
- ☐ Necessidade de troca do padrão de entrada verificada
- ☐ Área útil medida e orientação do telhado registrada
- ☐ Sombreamento avaliado
- ☐ Tipo de telha e estado da estrutura fotografados
- ☐ Distância do quadro até o local do inversor medida
- ☐ Distância da obra em km e custo de deslocamento aplicado
- ☐ Cotação do kit travada por escrito, com validade
- ☐ Margem líquida conferida DEPOIS de impostos e taxa de pagamento