

Calipers

【1】 一般的なノギス 1 つで はかれるものの 組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流・電圧・抵抗
2. 外径・内径・深さ
3. におい・色・味
4. 重さ・温度・圧力

【2】 バーニヤ（副尺）目盛つきノギスで、教材に「よくつかわれる」とある最小読取値はどれですか？

1. 0.2 mm
2. 0.5 mm
3. 0.005 mm
4. 0.05 mm

【3】 デジタル表示のノギスの最小表示量として、教材にあるものはどれですか？

1. 0.01 mm
2. 0.05 mm
3. 0.001 mm
4. 0.1 mm

【4】 ノギスをつかう前の準備として、もっとも適切なものはどれですか？

1. バーニヤ目盛だけをさきによみ、そうじはあとにする
2. 測定面としゅう動面をふき、スライダがなめらかに動き、がたつきがないかをみる
3. 測定物をはさんだまま、スライダの重さだけをみる
4. ジョウを強くぶつけて、がたつきがないかをみる

【5】 ノギスのスライダを閉じて光にかざすとき、確認することとしてもっとも適切なものはどれですか？

1. デプスバーの長さが 1 mm かどうか
2. バーニヤ目盛の色がこいかどうか
3. ジョウにすき間がなく、目盛が 0 になるかどうか
4. 温度が 20℃かどうか

【6】 ノギスで外径や全長寸法をはかるときに、つかうものはどれですか？

1. 外側用測定面
2. クランプねじ
3. デプスバー
4. 内側用測定面

【7】 ノギスで内径や溝幅をはかるときに、つかうものはどれですか？

1. 外側用測定面
2. デプスバー
3. スライダのうら面
4. 内側用測定面

【8】 ノギスで穴や溝の深さをはかるときに、つかうものはどれですか？

1. 外側用測定面
2. デプスバー（深さ用測定面）
3. 本尺だけ
4. 内側用測定面

【9】 バーニヤノギスの目盛のよみ方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. バーニヤ目盛だけをよみ、その値をそのまま測定値にする
2. 本尺目盛をよまず、31 mm より大きいかだけを見る

3. まずバーニヤ 0 の位置で本尺目盛をよみ、つぎに一致するバーニヤ目盛をさがして足す
4. 本尺目盛とバーニヤ目盛のうち、小さいほうだけをえらぶ

【10】 あるノギスで、バーニヤ 0 が 30 mm と 31 mm のあいだにあり、0.35 の目盛が一致していました。測定値はどれですか？

1. 30.03 mm
2. 30.35 mm
3. 31.35 mm
4. 30.50 mm

【11】 ノギスで外側寸法をはかるとき、誤差を小さくするための使い方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ジョウの先端だけで強くはさむ
2. デプスバーで外径をはかる
3. 測定物をななめにはさむ
4. 測定物をできるだけジョウの根元に近いところではさむ

【12】 ノギスについて、誤っているものはどれですか？

1. 内径もはかれる
2. ジョウの先端をつかうほど誤差は小さくなる
3. デプスバーつきなら深さもはかれる
4. 測定物のバリはとりのぞく

【13】 マイクロメータの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 光の透過で内部のキズをみる測定器
2. 液体のにおいをしらべる検査器
3. 温度だけをはかる計器
4. ねじの原理をつかって、精密に寸法をはかる測定器

【14】 外側マイクロメータの構造として、もっとも適切なものはどれですか？

1. フレームの一方にアンビルが固定され、もう一方にねじ機構で動くスピンドルがある
2. アンビルもスピンドルも、どちらも自由にすべる
3. アンビルとスピンドルはL字に曲がって配置される
4. 測定面がなく、音だけでみる

【15】 アナログ式マイクロメータについて、教材の説明として正しいものはどれですか？

1. ねじのピッチは 0.25 mm だけで、目量は 0.001 mm である
2. ねじのピッチは 0.5 mm のものと 1 mm のものがあり、どちらも目量は 0.01 mm である
3. ねじのピッチは 1.5 mm だけで、目量は 0.05 mm である
4. ねじのピッチは 2 mm だけで、目量は 0.1 mm である

【16】 マイクロメータの使用準備で、マイクロメータと測定物を 20℃にちかづける理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ラチェットストップをやわらかくするため
2. 熱膨張による差のえいきを小さくするため
3. 音を大きくしてよみやすくするため
4. 塗装をまもるため

【17】 マイクロメータの測定面のよごれをとる方法として、教材にあるものはどれですか？

1. やすりで強くこする
2. 水のなかにしずめる
3. 白紙をはさんでから引きぬく
4. 油をたっぷりぬって、そのままはさむ

【18】 マイクロメータで一定の測定力にそろえるために、つかう部分はどれですか？

1. クランプ

2. ラチェットストップ
3. スリーブ
4. フレーム

【19】 測定範囲が0より大きいマイクロメータで、基点を確認するときにつかうものはどれですか？

1. Vブロック
2. 基準棒
3. 外側用ジョウ
4. デプスバー

【20】 マイクロメータでそくていをはじめる前の作業として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 測定物をそのままぬれたままではさむ
2. 目盛だけよんで、測定物にはさわらない
3. 測定物を清掃し、バリがあればとりのぞく
4. 先にシンブルをいっぱいまでまわしておく

【21】 マイクロメータの目盛をよむとき、視差による誤差をふせぐ方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. うしろからのぞく
2. シンブルをまわしながらよむ
3. ななめから素早くよむ
4. 正面から目盛をよむ

【22】 マイクロメータの目盛のよみ方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. スリーブだけをよむ
2. スリーブの値とシンブルの値を足す
3. シンブルだけをよむ

4. 大きいほうの値だけをえらぶ

【23】 あるマイクロメータで、スリーブは 7.5 mm までみえ、シンブルは 0.28 mm をさしていました。測定値はどれですか？

1. 7.58 mm
2. 7.78 mm
3. 7.28 mm
4. 8.28 mm

【24】 マイクロメータに副尺目盛がある場合、よめる最小の単位はどれですか？

1. 0.1 mm
2. 0.001 mm
3. 0.01 mm
4. 0.0001 mm

【25】 ミットヨのノギスの使い方にてらして、内径と溝幅をはかるときのよみ取りとして正しいものはどれですか？

1. 内径も溝幅も、最大のときの値をよむ
2. 内径は指示値が最大のとき、溝幅は最小のときの値をよむ
3. 内径は最小、溝幅は最大のときの値をよむ
4. 内径も溝幅も、最小のときの値をよむ