Choix matériels

Moteur : MY1016



- Caractéristiques

Consommation de courant

À vide ➔ courant de 1-2A

En charge normale ➔ autour de 15A

En démarrage brutal ou blocage ➔ 30-40A en pointe

Driver moteur :

Driver	Prix	Ses avantages
Cytron MDDS60	670d « ali express »	60A
Flipsky FSESC 4.20	557 d « ubuy »	50A + refrodissement
Sabertooth 2x32	120,00 € « go tronic »	32A
Bts7960B	21d « 2b »	15 à 20A

➢ Essaie de rendre mon bts7960 B comme les autres driver

Code coleur :

Rouge : obligatoire

Vert : recommandé

Jaune : optionnel

- Monte **ton BTS7960 sur une plaque aluminium** (radiateur bricolé).
  - Prends une plaque métallique fine.
  - Visse ou colle ton BTS7960 dessus pour aider à **refroidir**.
- Ajoute **un ventilateur** 5V ou 12V directement pointé sur le module.
  - Un petit ventilateur PC (4x4 cm) suffit.
  - L'alimentation du ventilateur peut venir de ta batterie via un petit régulateur.
- Utilise **de GROS câbles** entre la batterie, le BTS7960 et le moteur.



  - Type **10 AWG** ou **12 AWG** si possible.
- Soude **un condensateur directement sur l'alim du BTS7960**.
  - Exemple : **1000µF 35V** entre VCC et GND pour lisser les pics de tension.
- Mets **un fusible rapide** sur le câble positif venant de ta batterie.

- Valeur : **25A ou 30A** (ça protège ton BTS7960).

• Évite **de tirer 100% de la puissance moteur tout le temps**.

- Si possible, limite l'accélération via ton code Arduino (PWM progressif).

Alimentation :

Une batterie Li-Po 6S (qui signifie 6 cellules en série) est idéale, car elle fournit une tension de 22.2V nominale (3.7V x 6) et jusqu'à 25.2V à pleine charge, ce qui est parfaitement adapté pour un moteur 24V.

Carte commande : esp32 + un convertisseur buck

(LM2596 5.4 D) convertir 24 v en 5 v pour alimente le carte esp 32)



Manette