10162번 - 전자레인지 성공 서브태스크

☆

3 브론즈 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	64 MB	46135	28402	24246	62.168%

문제

3개의 시간조절용 버튼 A B C가 달린 전자레인지가 있다. 각 버튼마다 일정한 시간이 지정되어 있어 해당 버튼을 한번 누를 때마다 그 시간이 동작시간에 더해진다. 버튼 A, B, C에 지정된 시간은 각각 5분, 1분, 10초이다.

냉동음식마다 전자레인지로 요리해야할 시간 T가 초단위로 표시되어 있다. 우리는 A, B, C 3개의 버튼을 적절히 눌러서 그 시간의 합이 정확히 T초가 되도록 해야 한다. 단 버튼 A, B, C를 누른 횟수의 합은 항상 최소가 되어야 한다. 이것을 최소버튼 조작이라고 한다.

만일 요리시간이 100초라고 하면(T=100) B를 1번, C는 4번 누르면 된다. 이와 다르게 C를 10번 눌러도 100초가 되지만 이 경우 10번은 최소 횟수가 아니기 때문이 답이 될 수 없다. 이 경우 B 1번, C 4번, 총 5번이 최소버튼 조작이다. 그리고 T=234와 같이 3개의 버튼으로 시간을 정확히 맞출 수 없는 경우도 있다.

여러분은 주어진 요리시간 T초를 맞추기 위한 최소버튼 조작 방법을 구하는 프로그램을 작성해야 한다.

입력

첫 번째 줄에는 요리시간 T(초)가 정수로 주어져 있으며 그 범위는 $1 \le T \le 10,000$ 이다.

출력

여러분은 T초를 위한 최소버튼 조작의 A B C 횟수를 첫 줄에 차례대로 출력해야 한다. 각각의 횟수 사이에는 빈 칸을 둔다. 해당 버튼을 누르지 않는 경우에는 숫자 0을 출력해야한다. 만일 제시된 3개의 버튼으로 T초를 맞출 수 없으면 음수 -1을 첫 줄에 출력해야 한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	30	$T \le 60$
2	30	$T \le 300$
3	40	$T \le 10,000$

예제 입력 1 복사

```
100
```

예제 출력 1 복사

```
0 1 4
```

예제 입력 2 복사

```
189
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2014 (/category/302) > 초등부 (/category/detail/1274) 1번

- 문제의 오타를 찾은 사람: 79brue (/user/79brue), ojh3316 (/user/ojh3316)
- 데이터를 추가한 사람: sorohue (/user/sorohue)
- 데이터를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모