	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА	Испитана машина:	RADE KONČAR машина једносмјерне струје ТИП: « IP 137 » СЕРИЈСКИ БРОЈ: « 2LB3 »
Датум:	29.05.2020.	Подаци са натписне плочице:	1,65 kW; 230 V; 7,2 A; Hz
Име и презиме:	Ђорђе Лекић, Немања Китић		спрега:; побуда: 230 V; cosφ:; 1415 o/min
Број индекса:	/ / /	Напомене:	Брзина обртања у огледу празног хода је износила 1496 o/min. R_{AB} = 6,3 Ω, R_{BC} = 6,3 Ω, R_{CA} = 6,3 Ω – отпорности између прикључака статора мјерена омметром;
Назив вјежбе:	Оглед празног хода генератора једносмјерне струје		

Резултати мјерења (α - скретање казаљке инструмента; k - константа инструмента)

Редни број мјерења:	Величина: P_{10} [W]			Величина: P_{20} [W]			Величина: I_{a0} [A]			Величина: I_{c0} [A]			Величина: I_{p0} [A]			Величина: E_0 [V]			Величина:			Величина:		
	α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k	
1	797,5	1		359	1		3,16	1		2,98	1		0	1		5	1							
2	800	1		348,5	1		3,15	1		3	1		0,1	1		139	1							
3	810,5	1		343	1		3,16	1		3	1		0,2	1		217	1							
4	815,5	1		338	1		3,17	1		2,97	1		0,3	1		258	1							
5	829	1		339	1		3,19	1		2,99	1		0,4	1		283	1							
6	829,5	1		330,5	1		3,16	1		2,99	1		0,5	1		300	1							
7	837,5	1		332	1		3,16	1		2,99	1		0,59	1		312	1							
8	823	1		333	1		3,15	1		2,98	1		0,5	1		302	1							
9	815	1		330,5	1		3,16	1		2,97	1		0,4	1		287	1							
10	811	1		338	1		3,15	1		2,97	1		0,3	1		265	1							
11	822,5	1		356	1		3,17	1		2,98	1		0,2	1		228	1							
12	800,5	1		353	1		3,19	1		2,96	1		0,098	1		159	1							
13	805	1		372,5	1		3,18	1		2,97	1		0	1		22	1							

14 ЛЕГЕНДА: P_{10}, P_{20} – снаге измјерене помоћу два ватметра у Ароновој спрези на прикључцима погонског асинхроног мотора (скретање једног ватметра је било негативно); I_{a0}, I_{c0} – ефективне вриједности фазних струја погонског асинхроног мотора;

15 I_{p0}, E_0 – јачина једносмјерне побудне струје и индукована електромоторна сила између отворених прикључака арматуре.