	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА	Испитана машина:	RADE KONČAR машина једносмјерне струје ТИП: « IP 137 » СЕРИЈСКИ БРОЈ: « 2LB3 »
Датум:	28.05.2020.	Подаци са натписне плочице:	1,65 kW; 230 V; 7,2 A; Hz спрега: ; побуда: 230 V; cosφ: ; 1415 o/min
Име и презиме:	Ђорђе Лекић, Немања Китић		
Број индекса:	/ / /	Напомене:	R_p = 403 Ω – отпорност побудног намотаја мјерена омметром; I_p = 0,5 A – јачина једносмјерне побудне струје у огледу моторског празног хода;
Назив вјежбе:	Одређивање степена искориштења генератора једносмјерне струје методом одвојених губитака		

Резултати мјерења (α - скретање казаљке инструмента; k - константа инструмента)

Редни број мјерења:	Величина: I_a [A]			Величина: U_a [V]			Величина: U_{a0} [V]			Величина: I_{a0} [A]			Величина: n_0 [o/min]			Величина:			Величина:			Величина:		
	α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k	
1	2,2	0,1		0,619	1		40,3	1		2,9	0,1		191,5	1										
2	4,2	0,1		1,182	1		60,3	1		3	0,1		289,4	1										
3	6,2	0,1		1,705	1		81,1	1		3,2	0,1		392,8	1										
4	8,4	0,1		2,28	1		100,3	1		3,2	0,1		489,8	1										
5	10,1	0,1		2,71	1		122,2	1		3,3	0,1		596,6	1										
6	20	0,1		4,86	1		141,3	1		3,3	0,1		698,6	1										
7	30,5	0,1		6,8	1		160,1	1		3,4	0,1		796,7	1										
8	40,3	0,1		8,86	1		180,4	1		3,5	0,1		888,3	1										
9	50,3	0,1		10,95	1		199	1		3,6	0,1		985	1										
10	61,2	0,1		13,05	1		220	1		3,7	0,1		1091	1										
11	70,6	0,1		14,7	1		240	1		3,8	0,1		1190	1										
12	80,9	0,1		16,82	1		260	1		3,9	0,1		1287	1										
13							280	1		4	0,1		1386	1										
14							300	1		4,1	0,1		1491	1										
15							321	1		4,2	0,1		1591	1										

ЛЕГЕНДА:

U_a , I_a – једносмјерни напон и јачина струје арматуре у огледу мјерења отпорности арматуре UI методом;

U_{a0} , I_{a0} – једносмјерни напон и јачина струје арматуре у огледу моторског празног хода;

n_0 – брзина обртања ротора у огледу моторског празног хода.