센서 제어 시제품 활동지

고1 기술·가정 · 기술가정공학탐색 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **자동 환기창의 세 블록과 규칙 B의 의사 코드를 완성하세요.**

입력	
처리	
출력	
의사 코드	만약 온도 ≥ ____ 이면 _____ 아니고 만약 온도 ≤ ____ 이면 _____ 아니면 _____

2 **온도 카드(예시) 26, 29, 27, 26, 25, 27 °C에 규칙 B를 적용해 창 상태(열·닫)를 쓰세요. 처음에는 닫혀 있어요.**

온도(°C)	26	29	27	26	25	27
창						

판지 온실 시제품 시험 기록

3 온도 카드 세 묶음으로 시험하고 창 상태와 바뀐 횟수를 기록하세요. 아래 칸에는 판지 온실 모형의 설계 그림(창의 위치, 세 블록 이름표)을 그리세요.

온도 카드	창 상태(차례대로)	바뀐 횟수	흐름도대로 했나요?(○·×)
맑은 날: 24, 26, 29, 31, 30			
들쭉날쭉: 24, 26, 28, 29, 27, 29, 31, 30, 28, 26, 24			
센서 고장: 27, 29, 85, 85, 26			

4 시험 결과를 근거로 고칠 점 하나와 고친 규칙을 쓰고, 더 탐구하고 싶은 공학 분야 하나와 그 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 답하세요.

① 자동 환기창의 세 블록
② 열기·닫기 기준을 나눈 까닭
③ 센서 고장에 대비하는 방법