2026/09/30

# 6 entrega

$2^4 = 16$

(solido) RFID = A
Fotoeléctrico = B
Dirección = C
Dist. pers. = D
S = motor on
S' = sirena on

| A | B | C | D | S | S' |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

$S = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$

| AB / CD | $\bar{C}\bar{D}$ 00 | $\bar{C}D$ 01 | $CD$ 11 | $C\bar{D}$ 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\bar{A}\bar{B}$ 00 | 0 | 0 | 1 (2) | 0 |
| $\bar{A}B$ 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| $AB$ 11 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 (3) |
| $A\bar{B}$ 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

1 + 2 + 3

$S = AB + CD + AC$




