MÓDULO 14

Preparação Final

Revisão geral e orientação para o Exame de Certificação

Saiba mais: Objetivo do módulo. Revisar os pontos mais importantes de todos os módulos, entender como funciona o exame final e organizar sua preparação para ser aprovado.

Você concluiu os 14 módulos teóricos e práticos do Telecurso de Montagem de Computadores. Para garantir o selo de qualidade e a emissão do certificado, falta o **Exame de Certificação Final**.

Atenção: A prova abrange o conteúdo de todos os módulos e exige uma nota mínima para aprovação (por exemplo, 70%). As questões simulam problemas reais do dia a dia, então leia cada enunciado com atenção.

O que você revisou

- Arquitetura de processadores e chipsets.
- Instalação física de memória RAM e armazenamento.
- Gerenciamento térmico e fluxo de ar.
- Configuração de BIOS/UEFI e particionamento.

Folha de revisão: regras de ouro por módulo

Módulo	Ideia central	Regra que você não pode esquecer
1	Conhecer as peças	Socket da CPU idêntico ao da placa-mãe; RAM DDR4 e DDR5 não se misturam
2	Ferramentas e insumos	PH2 imantada, pasta térmica certa e proteção ESD
3	Segurança e ESD	Descarregar no metal do gabinete; 30 V já podem danificar componentes
4	CPU e cooler	Triângulos alinhados, sem força; pasta no centro; aperto em X; cooler no CPU_FAN
5	Memória RAM	Chanfro alinhado, clique e clipes travados; dual channel em slots alternados
6	Placa-mãe	Espelho primeiro; espaçadores apenas nos furos certos; parafusos de rosca fina
7	Fonte e cabos	ATX 24 pinos e EPS são essenciais; atenção à polaridade do JFP1
8	Armazenamento	Windows em SSD; M.2 inserido a 30°; SATA exige dados e energia
9	Placa de vídeo	Slot PCIe mais próximo da CPU; parafusar; apenas cabos PCIe
10	Fluxo de ar	Frio entra pela frente e por baixo; quente sai por trás e por cima
11	Primeiro boot e BIOS	DEL/F2; XMP/DOCP/EXPO; CPU em torno de 30 a 50 °C; boot por USB
12	Windows	Instalação personalizada; drivers de vídeo, chipset e áudio

Diagnóstico básico: "o PC não dá imagem"

Um dos objetivos do curso é saber fazer o primeiro diagnóstico. Siga esta ordem, da causa mais comum para a menos comum:

1	Reencaixe a memória RAM (clique e clipes travados).
2	Confira ATX 24 pinos, EPS e cabos PCIe da placa de vídeo.
3	Confirme o cabo de vídeo na placa de vídeo, e não na placa-mãe.
4	Observe os LEDs de diagnóstico (CPU, DRAM, VGA, BOOT).
5	Revise o cooler, a pasta térmica e o conector CPU_FAN.
6	Teste com o mínimo de peças: CPU, uma RAM, vídeo e fonte.

Plano de estudo para a prova

1	Releia a folha de revisão acima e identifique os módulos em que você tem mais dúvida.
2	Volte aos módulos fracos e refaça os desafios técnicos.
3	Responda às perguntas de revisão de cada PDF sem consultar o material.
4	No dia da prova, leia as questões com calma: elas descrevem situações reais.
5	Em caso de dúvida entre duas alternativas, lembre-se da regra de ouro: segurança e não forçar encaixes.

> **Dica:** Você pode voltar a qualquer módulo anterior antes de iniciar o exame. Aproveite para revisar com tranquilidade.

Depois da aprovação

Ao ser aprovado e concluir todos os requisitos, seu certificado oficial é liberado, com assinatura e código para validação. Guarde este material: ele serve como consulta rápida na bancada.

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- [ ] Revisei a folha de regras de ouro de todos os módulos.
- [ ] Refiz os desafios dos módulos em que tive mais dificuldade.
- [ ] Sei o roteiro de diagnóstico quando o PC não dá imagem.
- [ ] Concluí todos os módulos e vídeos tutoriais.
- [ ] Estou pronto para iniciar o Exame de Certificação Final.

Glossário do módulo

Termo	Significado
Exame de Certificação	Prova final que abrange todos os módulos.
Nota mínima	Percentual mínimo de acertos para aprovação (por exemplo, 70%).
Diagnóstico	Processo de identificar a causa de um defeito, partindo das causas mais prováveis.
Montagem mínima	Teste com o menor conjunto de peças para isolar um defeito.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Quais as três causas mais comuns a conferir quando o PC não dá imagem?

2. Por que testar com montagem mínima ajuda no diagnóstico?

3. O que é exigido para aprovação no exame final?

4. Qual a regra de ouro que aparece em quase todos os módulos?

Gabarito comentado

1. Encaixe da RAM, cabos de energia (ATX, EPS, PCIe) e cabo de vídeo conectado à placa de vídeo.
2. Porque isola o componente defeituoso ao reduzir as variáveis.
3. Atingir a nota mínima definida (por exemplo, 70%).
4. Se está difícil de encaixar, algo está errado: não force, reposicione.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.