

Systemy operacyjne

Lab 24 USB – libftdi1 (sterowanie LEDami)

Wyjątkowo robimy całość na PC

Z Internetu zgrać bibliotekę **libftdi1-1.5** (plik **libftdi1-1.5.tar.bz2**)

Rozpakować:

bzip2 -d libftdi1-1.5.tar.bz2

Roztarować:

tar -xf libftdi1-1.5.tar

Wchodzimy do kodów biblioteki

cd libftdi1-1.5

robimy katalog **build** i do niego wchodzimy.

Przygotowanie konfiguracji:

cmake ../

Kompilacja włącznie z przykładami

make

Do zrobienia sterowanie z klawiatury:

klawisze 1,2,3,4 (włączanie),

q,w,e,r (wyłączanie),

odpowiednio czterech LEDów na płytce na podstawie przykładu **bitbang_cbus.c**

Każdorazowa kompilacja za pomocą **make** w **build** !