

3 供用电设施的设计、施工、验收

3.1 供用电设施的设计

3.1.1 供用电设计应按照工程规模、场地特点、负荷性质、用电容量、地区供用电条件,合理确定设计方案。

3.1.2 供用电设计应经审核、批准后实施。

3.1.3 供用电设计至少应包括下列内容:

- 1 设计说明;
- 2 施工现场用电容量统计;
- 3 负荷计算;
- 4 变压器选择;
- 5 配电线路;
- 6 配电装置;
- 7 接地装置及防雷装置;
- 8 供用电系统图、平面布置图。

3.2 供用电设施的施工

3.2.1 供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。

3.2.2 供用电施工方案或施工组织设计应包括下列内容:

- 1 工程概况;
- 2 编制依据;
- 3 供用电施工管理组织机构;
- 4 配电装置安装、防雷接地装置安装、线路敷设等施工内容的技术要求;
- 5 安全用电及防火措施。

3.2.3 供用电设施的施工应按照已批准的供用电施工方案进行

施工。

3.3 供用电设施的验收

3.3.1 供用电工程施工完毕,电气设备应按现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 的规定试验合格。

3.3.2 供用电工程施工完毕后,应有完整的平面布置图、系统图、隐蔽工程记录、试验记录,经验收合格后方可投入使用。