

表 6.2.2 成排布置配电柜的柜前、柜后的操作和维护通道净宽(m)

布置方式	单排布置		双排对面布置		双排背对背布置	
	柜前	柜后	柜前	柜后	柜前	柜后
配电柜	1.5	1.0	2.0	1.0	1.5	1.5

表 6.2.4 配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积(mm²)

额定工作电流 I_e (A)	接地线的最小截面积
$I_e \leq 25$	2.5
$25 < I_e \leq 32$	4
$32 < I_e \leq 63$	6
$63 < I_e$	10

注： I_e 为配电柜(箱)内主断路器的额定电流。