

MCU1 / J1 / W5500(A1) 接続一覧

英語版 / English version: MCU1_J1_W5500_connections_en.md

KiCad回路図(hardware/W5500_PA_PTT_Control/kicad/w5500-esp32.kicad_sch)のnetlistから抽出した、MCU1(ESP32 DevKitC、参考表示のみ・DNP)・J1(実体のDevKitCソケット)・A1(W5500_Lite)間の対応表。

MCU1は回路図上の参考表示シンボルでDNP(実装しない)。実体はJ1に挿し込むFreenove DevKitC基板のため、SPI信号(CS/SCK/MISO/MOSI)はMCU1側では別ネット名(ラベルのみ)であり、実際の結線はJ1-A1間の直接ワイヤ。

J1は2026-08-30に実機(Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC)の実ピン配列に合わせて2x19(38ピン)から2x20(40ピン)へ修正した。さらに2026-08-31、MCU1もJ1と同じ

project_symbols:ESP32_DevKitC_Socket_40Pシンボルに置き換え、**MCU1のピン番号・信号名はJ1と完全に一致**ようになった（従来はMCU1がESP32-WROOM-32モジュール自体のパッド番号(KiCad標準RF_Module:ESP32-WROOM-32ライブラリ)を使っていたため、J1のソケットピン番号と一致しなかった）。以下の表のピン番号はMCU1・J1共通。

信号	MCU1/J1 ピン	W5500(A1) ピン	備考
SPI CS	GPIO 5 (31)	CS (5)	MCU1側は別ネット名(ラベルのみ)、実配線はJ1-A1間
SPI SCK	GPIO 18 (32)	SCK (4)	同上
SPI MISO	GPIO 19 (33)	MISO (12)	同上

SPI MOSI	GPIO 23 (39)	MOSI (3)	同上
W5500 RST	GPIO 21 (35)	RST (11)	3者同一ネット(GPIO制御リセット。ファームウェアで起動時にパルス送出)。R9(10kΩ)で+3V3_Aへプルアップ
POWER(12V電源) 制御	GPIO 26 (11)	—	W5500非接続。ネットラベルはGPIO26_PAだが、実体は12V電源のON/OFF制御（下表参照）
PTT制御	GPIO 27 (10)	—	W5500非接続。ネットラベルはGPIO27_PTT。無線機PTT端子をGND側へ落とす方式（下表参照）
GND	GND (7)	1,2,7	共通GND。J1・MCU1とも他に21~24,34,40にGNDピンがあるが未結線
+5V(+5v0、 DevKitC 基板給電)	5V (1,2)	—	U2(L7805、+12V→+5V)から供給。MCU1(ESP32モジュール自体)は3.3V駆動のため対応ピンなし。DevKitC基板上のオンボードLDOがこの5VをESP32モジュール用3.3Vへ変換する
+3.3V(E SP32系)	3.3V (3)	—	DevKitC基板のオンボードLDO出力(上記+5Vから生成)。MCU1(ESP32モジュール)のVDDピンへの供給元。J1・MCU1とも他に3.3Vピンが4,5,20にあるが未結線
+3V3_A(W5500 専用)	—	VCC (8,9)	上記と同じ+5v0(U2の出力)をU1(TA48033S、+5V→+3.3V)が受けて生成。ESP32側3.3V(DevKitC基板内蔵LDO経由)とは生成回路が別だが、元の5Vは共通

未使用: A1のINT(6)・NC(10)、J1・MCU1の残りGPIOピン

(GPIO13,GPIO12,GPIO14,GPIO33,GPIO32,
GPIO35,GPIO34,VN,VP,EN,GPIO15,GPIO2,GPIO0,GPIO4,GPIO16,GPIO
17,RX,TX,GPIO22)は今回未接続。

MCU1シンボルは回路図上「参考表示のみ・DNP」であり、実体はJ1に挿さるFreenove DevKitC基板そのものを表す。2026-08-31以降はJ1と同じ
project_symbols: ESP32_DevKitC_Socket_40Pシンボルを使っており、

DevKitC基板自体には無いESP32モジュール固有のフラッシュ用ピン (SD0～SD3/CMD/CLK等)は表示されない。

ESP32モジュールチップ自体は3.3V駆動で5V入力ピンを持たないため、+5V系統にMCU1側の対応ピンは存在しない……という制約は旧シンボルの話であり、現行のDevKitCソケット表示では「5V」ピンも(実際にDevKitC基板が受電する電源として)表示されるが、本回路では未結線のまま。実際に+5Vを受電するのはJ1に挿さるFreenove DevKitC基板側であり、基板上のオンボードLDOでの5V→3.3V変換はこの回路図の範囲外 (DevKitC基板内部) である。

W5500(A1)用の+3V3_Aは、MCU1 (DevKitC基板)用の+5Vと**同じ+5v0ネット** (U2=L7805の出力) をU1(TA48033S)がさらに3.3Vへ降圧して生成する。すなわち12V→5Vへの降圧はU2(L7805)1系統のみで、そこからMCU1用とW5500用の2方向に分岐する構成 (外付けDCDCバックコンバータモジュールは使用しない) 。

GPIO25(J1・MCU1ピン12)はRev.1.1時点でLNA制御用ネット (GPIO25_LNA)としてラベル付けされていたが、本表・下表いずれの駆動回路にも接続されておらず、現行回路では未使用 (PA_Power/PTTコントローラの対象外) 。

POWER(12V電源)・PTT 駆動回路の接続詳細

GPIO26・GPIO27はW5500とは独立に、以下の駆動回路経由でJ5(Power)・J6(PTT_ON)へ接続される。

GPI O	経路	部品	備考
GPIO 26 (PO WER)	GPIO26 → R6 → Q1(B)、 R12で GNDへプ ルダウン	R6: 510Ω、R12: 10kΩ、Q1: 2SC1815(NPN)	GPIO26 HIGHでQ1がONし、 Q5のゲートをGND側へ引く。 GPIO26が確定しない間はR12 でQ1をOFFに保つ

↳	Q1(C) → Q5(G)、R8でプルアップ	R8: 1kΩ(+12Vへプルアップ、1/2W推奨)、Q5: 2SJ334(PMOS, TO-220、足は1=G・2=D・3=S、放熱器付き)	Q1 OFF時はR8でゲートが+12Vにプルアップされ、Q5(ハイスサイドスイッチ)はOFF
↳	Q5(S)=+12V、Q5(D) → J5(Power)	J5: Power出力コネクタ	Q5 ONで+12VがJ5(Power)へ導通 (旧リレーK3の置き換え)
GPIO27 (PTT)	GPIO27 → R7 → Q3(B)	R7: 510Ω、Q3: 2SC1815(NPN)	GPIO27 HIGHでQ3がONする
↳	Q3(C) → J6(PTT_ON)	—	Q3(オープンコレクタ的動作)ONでJ6(PTT_ON)をGND側へ落とす (無線機PTT端子への接続を想定。Q3 OFF時はハイインピーダンス)

Q1・Q3のエミッタ(pin1)は共通GNDに接続。

電源システムの接続詳細

外部から供給される+12V(13.8V)を起点に、**U2(L7805)が生成する+5V(+5v0)をMCU1(DevKitC基板)とU1(TA48033S)の両方に分岐供給**する。12V→5Vへの降圧はU2の1系統のみで、外付けのDCDCバックコンバータモジュールは使用しない。

経路	部品	備考
電源入力: J2(DC_IN_13V8) → +12Vネット	J2: 2ピン (+12V, GND)	外部電源(13.8V)の入力コネクタ
+12V → U2(IN) → U2(OUT)=+5v0	U2: L7805(TO-220、12V→5V)	C3(0.1uF)が+12V-GND間のバイパス

+5v0 → J1(1,2)	—	MCU1 (DevKitC基板)へ供給。基板上のオンボードLDOで3.3Vに変換されESP32モジュールへ渡る
+5v0 → U1 (IN) → U1 (OUT)=+3V3_A → A1 (VCC)	U1: TA48033S(T O-220、 5V→3.3V)	C1(0.1uF)が+5v0-GND間、C2(0.1uF)が+3V3_A-GND間のバイパス

+5v0(U2の出力)は、J1(MCU1用)とU1(W5500用3.3Vレギュレータの入力)の**共通の供給源**であり、この2つは同一ネットで並列に分岐している点に注意（Rev.2.0時点では外付けDCDCバックコンバータ用のJ3が別系統として存在したが、2026-08-30のRev.2.1で廃止しU2からの単一系統に統合した）。

関連ファイル

- 回路図: hardware/W5500_PA_PTT_Control/kicad/w5500-esp32.kicad_sch
- SPI配線の簡易表(ESP32 GPIO番号のみ): docs/W5500_PA_PTT_Control_仕様書.md 2.2節
- ファームウェア: hardware/W5500_PA_PTT_Control/W5500_PA_PTT_Control.ino