

Led e Porte GPIO

L'Input-Output è mappato nelle celle di memoria dalla 0x00 alla 0x3f. I piedini totali sono 16, di cui due utilizzati per l'alimentazione, gli altri 14 sono utilizzabili per leggere/scrivere e sono collegati alle prime due celle 0x00 (**porta A**) e 0x01 (**porta B**). Bisogna decidere quali piedini produrranno input (0) e quali output (1). Per fare ciò si utilizzano gli indirizzi 0x04 e 0x05.

PTB → porta B

led: 1 acceso - 0 spento

pulsante: 1 rilasciato - 0 premuto

0	1	0	0	1	1	1	1
T	L			L	L	L	L
a	e			e	e	e	e
s	d			R	R	R	R
t	v			o	o	o	o
o	e			s	s	s	s
				s	s	s	s
				o	o	o	o
7	6	5	4	3	2	1	0

Posiz	Binario	hex	Descrizione	dec
PTB0	00000001	1	Led rosso posizione 0	1
PTB1	00000010	2	Led rosso posizione 1	2
PTB2	00000100	4	Led rosso posizione 2	4
PTB3	00001000	8	Led rosso posizione 3	8
PTB6	01000000	40	Led verde posizione 6	64
PTB7	10000000	80	Tasto (pulsante)	128
PTB 0-1-2-3	00001111	F	Tutti i led rossi	15
PTB 0-1-2-3-6	01001111	4F	Tutti i led	79

PTA → porta A

led: 1 acceso - 0 spento

0	0	0	1	0	0	0	0
			L				
			e				
			d				
			G				
			i				
			a				
			l				
			l				
			o				
7	6	5	4	3	2	1	0

Posiz	Binario	hex	Descrizione	dec
PTA4	00010000	10	Led giallo posizione 4	16