

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ: 1

Câu 1 (1 điểm): [CLO 1] Trình bày các thành phần cơ bản của tổ chức máy tính.

Câu 2 (1 điểm): [CLO 1] Trình bày khuôn dạng lệnh của vi xử lý Intel 8086.

Câu 3 (2 điểm): [CLO 2] Cho một máy tính có độ rộng bus dữ liệu là 64 bit, quản lý được bộ nhớ có dung lượng tối đa là 128GB, bộ nhớ cache có dung lượng 4MB và 4 đường cache với dòng cache 32KB. Hãy xác định các thành phần địa chỉ của bộ nhớ khi sử dụng phương pháp ánh xạ tập kết hợp.

Câu 4 (2 điểm): [CLO 2] Thiết kế bộ giải mã địa chỉ cho bộ nhớ có dung lượng 16KB từ các IC nhớ có dung lượng 4KB. Bộ nhớ có địa chỉ cơ sở là 97000H. Bộ giải mã địa chỉ được chế tạo bằng các cổng logic cơ bản.

Câu 5 (4 điểm): [CLO 2] Về lưu đồ thuật toán và Viết chương trình hợp ngữ để nhập nhiệt độ cần dưới của 1 hệ thống điều khiển nhiệt độ có giá trị nằm giữa 30 và 40. Trên lưu đồ thuật toán cần đánh dấu các nhánh của chương trình.

Tổng cộng có: 5 câu

Hết ./.

Đề thi gồm 1 trang (tổng số trang của đề thi), thí sinh không được (hay được) sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.