GIRT S6T30 | Gemeinsamer Schaltplan der gemessenen Teilnetze

Stand 09.11.2026 · Branch 110926 · Ein Blatt, gemeinsame Netze elektrisch verbunden · Historische Messungen im Anhang

M = gemessen | F = Originalfoto | I = aus Typ/Pinout/Altstand abgeleitet | OFFEN = Fortsetzung nicht ermittelt

CAD-Referenzen (R101 usw.) sind neu; Original-IDs und Claudes Raster bleiben in Beschriftung und Bauteiltabelle erhalten.

L+

P2 = L+ : 0 Ω [M]

B18 / E5 + B19 / E6 — Busspannungs-Messpfad

B18-R3
R101
1 M / 1004
600 / 840 kΩ

F

B18_TP1

B18-R2
R102
1 M / 1004
600 / 840 kΩ

F

B18-R1
R103
475 k / 4753
378 / 406 kΩ

P1_E1

P1-E1: 0,4 Ω [M]

B19-1003 rechts
R104
100 k / 1003
102,6 / 90,4 kΩ

B19_A

B19-1003 links
R105
100 k / 1003
102,6 / 90,4 kΩ

F: B-3922

B19-3922
R106
39,2 k / 3922
38,43 / 38,91 kΩ

VFEED

L4981AD
U301
14_VFEED
L4981AD

Pin 14 = VFEED: 0 Ω [M]

Übrige IC-Pins / Versorgung offen

B19-4750
R107
475 Ω / 4750
478 Ω / 478 Ω

B19_C

B19-1004 oben
R108
1 M / 1004
498 kΩ beidseitig

B19_1M_L

B19_1M_R

B19-1004 unten
R109
1 M / 1004
496 kΩ beidseitig

Parallel: linke / rechte Kappen je 0 Ω [M]

Weitere Einbindung beider Netze OFFEN

Versorgungs-Testpunkte

+5VA
TP501
+5VA
+5VA

+24V
TP502
+24V
+24V

0VA-5VA: 2,18 / 2,57 kΩ

0V24-24V: 37,49 / 47,5 kΩ

0VA

0V24
TP503
0V24

M: beide linken Fusspunkte = 0VA; F: 4750 rechts = Pad C

L+

Motorstufe / Q2 (B5)

DC MOTOR
M1

Bürsten-DC-Motor

Wicklung: 1,5-1,6 Ω

D3
D3
Freilaufdiode D3
0,397 V / OL [M]
Schwarz=L+ angenommen

L-

Q2
Q2

MOSFET Q2

Q2-RG
R201
22 Ω / 220

GATE

RG_U

Gatepfad 22,2 Ω [M]

G-RG-G: 0 Ω [M]

E-RG-U: ≈0 Ω [M]

Q2-Treiber + 1P-Zweig (B5 Rückseite)

Q2-DRV
U201

DRV_A

DRV_D5

A
D5
E
C

FAN3100C? [I]

A/B/C/D5/E =
Messplan-Labels
keine Herstellerpins

SOT-23-5: Typ offen

B = 0VA [M]

Q2-R2211 (alt R221)
R202
2,21 k / 2211

C-b: 0 Ω [M]

b rechts
2,09 kΩ beidseitig

a links

a-0: 0 Ω [M]

a-24V: 41 / 50,8 kΩ
beide ca. 20 s steigend

L-a: 4,78 kΩ; R-a: 3,38 kΩ

L-24V: 57,5 kΩ steigend

R-24V: 37,46 kΩ

Q2-1P
U202

1P_L

O
L

NPN 2222A? [I]

O/L/R = Fotolage

Diodentest OFFEN

1P: Typ offen

R = 0VA: 0 Ω [M]

*0 Ω in gemessenem Steckzustand

Pfad / komplett abgesteckt ungeprüft

B20 / E6

B20-SOT23
U401

B20_Ta

B20_Tc

Ta
Tc
0
Tb

Ta/Tb/Tc = Messplan

Tb = 0VA [M]

Typ / Funktionen offen

Ta-0VA: 20,5 kΩ; Tc-0VA: 14,8 kΩ

Ta-5VA: 23,1 kΩ; Tc-5VA: 12,2 kΩ

B20-R1
R301
4,75 k / 4751
4,6 kΩ beidseitig

B20-R2
R302
4,75 k / 4751
a→b 2,7 / b→a 3,3 kΩ

B20-R3
R303
100 k / 1003
72,3 kΩ beidseitig

B20-R4
R304
475...? Nennwert offen
4,77 kΩ beidseitig

a = unten; b = oben im ursprünglichen Messplan

Endkappen nicht zu Ta/Tc / TL082 durchgemessen.

Diodenmatrix: Ta-Tb 1,13/0,70 V

Ta-Tc 2,38/0,68 V; Tb-Tc 1,94/0,69 V

0VA

D=L- / S=0VA: Altstand + Pinout [I+M]

Body: 0,444 V / OL [M] · G-S: 9,14 kΩ

G-D: 2,2 / 1,86 MΩ, steigend

Positive Treiberversorgung / Steuersignalweg noch OFFEN: Kandidaten-Pinouts im Begleittext

R1001
R203
1 k / 1001
979 / 977 Ω

R4752
R204
47,5 k / 4752
4,16 kΩ beidseitig

05b: weitere Endkappen-Zuordnung OFFEN; keine erfundenen A-/Masse-Verbindungen

B10 / J6 — AC-Erfassung

AC_N

B10-R1
R401
475 k / 4753
472,5 kΩ / 417 kΩ ↑

B10-R2
R402
475 k / 4753
≈472 kΩ, wie R1

B10-D1
D401
M7-Klasse?
0,497 V / OL

B10_KATHODEN

0,3 Ω [M]

AC_L

B10-R3
R403
475 k / 4753
473,2 / 424 kΩ ↑

B10-R4
R404
475 k / 4753
≈473 kΩ, wie R3

B10-D2
D402
M7-Klasse?
0,499 V / OL

Bahnen F: T1=N / T2=L [M]

Kathoden-Auswertung OFFEN. Kein nachgewiesener

Einzelwiderstand zu 0VA: AC_N/L nicht an DC-Bus gebrückt.

Relais F27 / I4 — getrenntes Fragment

F27 RT334024
K501

Ca
Cb
11a
14a
11b
14b

RT334024 / 24-V-Spule

Ca-Cb: 1,41 kΩ beidseitig [M]

11a=b / 14a=b: 0 Ω [M]

11-14: 68,4 Ω [M], als Messung;

konkreter 68-Ω-Parallelpfad nicht einzeln belegt.

Symbolzustand offen; Schaltfunktion nicht geprüft.

NTC P600 / F15 / B5

P600 Ka/Kb
TH501

Ka
Kb

NTC, ca. 10-k-Klasse

Abgezogen: 11,28 kΩ beide Richtungen

Fingerwarm: 10,9 kΩ; keine Temperaturangabe

Gesteckt: 3,11 / 2,47 kΩ (Platinenpfad offen)

Bewegung stabil im begrenzten Testumfang.

Ca/Cb und Ka/Kb nicht mit +24V oder 0VA verbunden;

diese Anschlusswege wurden noch nicht identifiziert.

P400-Lüfter: gesteckt, läuft bei Boot / Fehlstart hörbar.

Einzelne Steckerpins nicht zu 24-V-Testpunkten vermessen.

Konsole / P2-P4 + Motor-Thermokontakt

P2 (nur vermessene Pins)
J201

1
4
5
6
7
8
9
11

P2_1_4

Motor-Thermoschalter
SW501

THERM_PINK
rosa, Zielpin offen

N_P2_6
Thermokontakt, kalt geschlossen
PWM, Fortsetzung offen

P4_TACHO

0V_KONSOLE

P2_TACHO

N_P2_11
≈0,4 V (Bezug offen)

P4
J204
TACHO
0V

P4: TACHO / 0V

P4_TACHO-P2.9: 16 kΩ; zu Rückleiter: 12,48 / 4,3 kΩ

0V_KONSOLE ist NICHT als 0VA nachgewiesen: PWM/Enable bis zum Treiber offen.