部品の一覧

入力 → プログラム (もし〜なら) → 出力

基 スターターキット　応 応用センサーセット (みんなで共有)

入力　まわりの様子を知る

部品	わかること	見本の ID	
タクトスイッチ	押した・離した	gpio-onchange	基
温湿度センサー SHT30	温度 (℃)・湿度 (%)	sht30	基
人感センサー	人が動いた	gpio-onchange	応
距離センサー VL53L0X	ものまでの距離 (mm)	vl53l0x	応
照度センサー BH1750	明るさ (lx)	bh1750	応
温湿度・気圧センサー BME280	温度・湿度・気圧	bme280	応
非接触温度センサー MLX90614	さわらずに表面の温度	mlx90614	応
サーモグラフィー AMG8833	温度の分布 (8×8 マス)	amg8833	応
つまみ・水位・土の水分 ADS1115 と組み合わせる	回した量・水の高さ・土のしめり	ads1x15	応

出力　はたらきかける

部品	できること	見本の ID	
LED	光る・点滅する	hello-real-world	基
ミニモーター MOSFET と組み合わせる	回る・止まる	hello-real-world	基
カラー LED Neopixel	好きな色で光る	neopixel-i2c	応
サーボモーター PCA9685 と組み合わせる	決めた角度に動く	pca9685	応
DC モーター MX1508 と組み合わせる	回る・逆に回る	hbridge1	応

組み合わせの見本

温湿度センサー ＋ LED: 決まった温度で光る `sht30_led`

スマホから DC モーターを動かす `remote_hbridge1`

見本の取り方

1. [CHIRIMEN Panel] > [Get Examples] で ID を探す
2. 回路図のとおりに配線する
3. [JS GET] > `node main-∞.js` で実行 (止めるには Ctrl+C)

見分け方

基板に印刷された文字 (例: BH1750) を見る。回路図と形がちがっても、同じ文字のピンどうしをつなぐ。

使い方: chirimen.org/pizero/chapter_8-1

© 2026 渡邉浩平 CC BY 4.0