# Analog input and overflow contacts

AOG Nano carrier Rev A · Electrical connection reference · Same net names are electrically connected

### J5 · ANALOG A0

Pad 1 → +5V
Pad 2 → ANALOG_IN
Pad 3 → GND

### R5 · 1k

Pad 1 → ANALOG_IN
Pad 2 → A0

### R6 · 1M

Pad 1 → A0
Pad 2 → GND

### C5 · 100n

Pad 1 → A0
Pad 2 → GND

### J7 · OVERFLOW D2

Pad 1 → D2
Pad 2 → GND

### R3 · 4.7k

Pad 1 → +5V
Pad 2 → D2

### C10 · 100n

Pad 1 → D2
Pad 2 → GND

### J8 · OVERFLOW D4

Pad 1 → D4
Pad 2 → GND

### R4 · 4.7k

Pad 1 → +5V
Pad 2 → D4

### C11 · 100n

Pad 1 → D4
Pad 2 → GND

Pin-number reference only; editable KiCad schematic accompanies this drawing. Nano USB end is socket pin 1.