1. (2 Punkte) Wandle die Binärzahl `10110101` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

2. (2 Punkte) Wandle die Binärzahl `1101010110` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

3. (2 Punkte) Wandle die Hexadezimalzahl `2A7` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

4. (2 Punkte) Wandle die Hexadezimalzahl `12C5A` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

5. (3 Punkte) Wandle die Binärzahl `11001011` auf zwei verschiedene Arten in ihre Dezimalzahl um.
   a. Durch Berechnen der Stellenwerte für Binärzahlen.
   b. Durch Umwandlung von 4er-Blöcken in eine Hexadezimalziffer und Berechnen der Stellenwerte für Hexadezimalzahlen.

6. (3 Punkte) Wandle die Binärzahl `1101100101` auf zwei verschiedene Arten in ihre Dezimalzahl um.
   a. Durch Berechnen der Stellenwerte für Binärzahlen.
   b. Durch Umwandlung von 4er-Blöcken in eine Hexadezimalziffer und Berechnen der Stellenwerte für Hexadezimalzahlen.

7. (2 Punkte) Wandle die Bitfolge in eine Folge von Vierergruppen mit hexadezimalen Ziffern um:
   `1011 1111 0010 1100 0111 0101 0011 1101 0100 0101 1111 1110`

8. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `288` in das Binärsystemen um.

9. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `299` in das Binärsystemen um.

10. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `2749` in das Hexadezimalsystem um.

11. (3 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `43962` in das Hexadezimalsystem um.