微机原理课堂小测一 （2025 周二班）

一、选择题（共 8 题，每题 5 分）

1. -128**D** 的二进制数的补码是（ A ）

A. 10000000**B**　　B. 00000001**B**　　C. 11111111**B**　　D. 01111111**B**

2. 设 x=-46**D**，y=62**D**，则$[x - y]_{补}$和$[x + y]_{补}$分别等于（ B ）

A. 52**H**, 71**H**　　B. 94**H**, 10**H**　　C. 94**H**, 47**H**　　D. 5D**H**, 10**H**

3. 关于中断处理过程排序正确的是（ D ）

①保护断点 ②中断请求 ③保护现场 ④中断处理 ⑤识别中断源 ⑥中断返回

A. ⑤②①③④⑥

B. ①③⑤②④⑥

C. ②①③④⑤⑥

D. ②①③⑤④⑥

4. 以下不属于 8086CPU 中执行部件 EU 的是（ C ）

A. 算术逻辑运算单元　　B. 标志寄存器

C. 总线控制逻辑电路　　D. 数据暂存寄存器

5. 若内存容量为 64KB，则访问内存所需地址线为多少条（ B ）

A. 10　　B. 16　　C. 19　　D. 20

6. 以下中断优先级排序正确的是（ B ）

A. 除法错>INTR>NMI>单步中断　　B. 除法错>NMI>INTR>单步中断

C. NMI>INTR>除法错>单步中断　　D. 除法错>单步中断>NMI>INTR

7. 与地址 2435**H**：3000**H** 等效的逻辑地址为（ B ）

A. 3000**H**：2435**H**　　B. 2100**H**：6350**H**

C. 3435**H**：2000**H**　　D. 2235**H**：3200**H**

8. 下列指令正确的是（ A ）

A. MOV CH, DL

B. MOV AH, BX

C. MOV AX, [BX][BP]

D. MOV [SI], [BX]

二、填空题（共 7 题，每空5 分）

1. 二进制数 1011.1011**B** 转换为十进制数是：_____11.6875D_____。

2. 将十进制数 221.24**D** 转换为 8421BCD 码：___(001000100001.00100100)BCD_____。

3. 8086 微机直接寻址能力(空间大小)为__1MB__，地址范围为__00000H~0FFFFFH__。

4. 以下源操作数的寻址方式分别为

MOVAX, [1000**H**] ___直接寻址_____

MOVAX, BX ___寄存器寻址_____

MOVAX, DISP[BX] ___寄存器相对寻址_____

IN AX, 10**H** ___I/O端口寻址_____

5. 已知 X 的补码为 D9**H**，则 X 的十进制真值为___-39D_____ 。

6. 某数存于内存数据段中，已知该数据段的段地址为 2000**H**，而数据所在单元的偏移地址为 0120**H**，该数的在内存的物理地址为 ____20120H_____ 。

7. 在 8086 系统中，设某中断源的中断类型码为08**H**，中断矢量为 0100**H**：1000**H**，则相应的中断矢量存储地址为__0020H__；从该地址开始，第 2、3 个存储单元存　放的内容依次为__10H、00H__。