

Bài 28

THỰC HÀNH VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC



hoạt động

Lớp 4A muốn sử dụng các que gỗ để trang trí lớp học. Sau một buổi thảo luận, dự án “Khung tranh kỉ niệm” chính thức bắt đầu.

- 1 Trước tiên, để đặt được 2 que gỗ vuông góc với nhau, Rô-bốt hướng dẫn cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.


a) Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:

Bước 1: Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB và cạnh góc vuông thứ hai gấp điểm H.





Điểm H ở trên đường thẳng AB




Điểm H ở ngoài đường thẳng AB

Bước 2: Vạch một đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ hai của ê ke, ta được đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB.




- b) Vẽ đường thẳng HK đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng CD cho trước trong từng trường hợp sau.




- 2 a) Sử dụng hình ảnh vừa vẽ và một số dụng cụ (que gỗ, keo dán, dây) để tạo khung tranh đơn giản.


Bước 1: Đặt 1 que gỗ dọc theo đường thẳng HK.




Bước 2: Đặt 1 que gỗ khác dọc theo đường thẳng CD và dùng keo dán 2 que gỗ đó lại với nhau.



Bước 3: Tạo thêm 2 que gỗ vuông góc với nhau theo cách tương tự.



Bước 4: Đặt rồi dán các que gỗ để nhận được khung tranh như hình dưới đây. Dùng dây để buộc thêm cho chắc chắn.



b) Hãy cùng sáng tạo và trang trí cho những khung tranh của chúng mình nhé!




hoạt động

Tiếp nối dự án “Khung tranh kỉ niệm”, cả lớp cùng nhau lên ý tưởng cho một dự án khác có tên “Xường làm điều”.

- 1 Trước tiên, Rô-bốt cùng các bạn vẽ một số cặp đường thẳng vuông góc để ôn tập kiến thức đã học và đặt các thanh tre (xương điều) vuông góc với nhau.

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB.

a)




b)




- 2 Sau đó, Rô-bốt hướng dẫn các bạn vẽ bản thiết kế con điều trên giấy báo. Trước khi vẽ, Rô-bốt lưu ý rằng mỗi bạn có thể tự điều chỉnh kích thước tùy theo kích thước của tờ giấy.


Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 20 cm.
Vẽ trung điểm H của đoạn thẳng AB.



Bước 2: Vẽ đoạn thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đoạn thẳng AB: $HC = 6\text{ cm}$, $HD = 18\text{ cm}$.



Bước 3: Nối A với C, C với B, B với D, D với A, ta có các đoạn thẳng AC, CB, BD và DA.




- 3** Và phần hấp dẫn nhất của dự án, Rô-bốt hướng dẫn các bạn làm điều từ những vật liệu đã chuẩn bị sẵn: 2 thanh tre (dài, ngắn khác nhau), 1 tờ giấy báo, cuộn dây, keo dán.


Bước 1: Đặt 2 thanh tre vuông góc và buộc 2 thanh tre với nhau.



Bước 2: Đặt 2 thanh tre đó lên giấy báo, vẽ đường nối các đầu của thanh tre trên giấy.



Bước 3: Vẽ thêm đường nét đứt (như hình vẽ) và cắt theo đường nét đứt.



Bước 4: Gập viền tờ giấy theo các đoạn thẳng ở bước 2 rồi dán mép tờ giấy.



Bước 5: Buộc một đầu của cuộn dây với con diều.



Bước 6: Làm thêm đuôi diều và trang trí cho con diều.

