C290b (BK)

18A919

Audio unit (18808)



F08197

Pin	Circuit	Circuit function
1	172 (LB/RD)	Radio (18806), output, Subwoofer –
2	169 (LG/BK)	Radio (18806), output, Subwoofer +
3	819 (LG/WH)	Radio (18806), output, Speaker, left front (18808) –
4	829 (WH/VT)	Remote
5	820 (DB/YE)	Radio (18806), output, Speaker, left front (18808) +
6	816 (LG/VT)	Radio (18806), output, Speaker, right front (18808) +
7	815 (LG/OG)	Radio (18806), output, Speaker, right front (18808) –
8	–	not used

C290c

18A919

Audio unit (18808)



F01041

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground – Shield

C294a (RD)

14401

Function selector switch assembly, front



F04027

Pin	Circuit	Circuit function
1	1003 (GY/YE)	Voltage in Run (overload protected)
2	348 (VT)	A/C demand signal
3	364 (BK/LG)	Voltage in Run (overload protected)
4	260 (RD/OG)	Blower motor relay, control

C294b (BU)

14401

Function selector switch assembly, front



F02243

Pin	Circuit	Circuit function
1	19 (LB/RD)	Power, Hot with Headlamps on
2	57 (BK)	Ground