C297 (GY)

19D887

Heater blower control module



F04347

Pin	Circuit	Circuit function
1	31S-FA18 (BK/RD)	Heater blower motor (19805), control
2	31-FA45 (BK/OG)	Ground
3	8-FA45 (WH/BU)	Blower motor, control, signal
4	30S-FA45 (RD/OG)	Blower motor relay, switched power, output

C300

PIA

(1) 31-HA6 (BK/YE)
(2) 64S-LK11 (BU)
(3) 31-HA28 (BK/OG)
(4) 29-HA6 (OG/YE)
(5) –
(6) 30-HA28 (RD/OG)

14A005



F06112

(1) 31-HA6 (BK/YE)
(2) 64S-LK11 (BU)
(3) 31-HA28 (BK/OG)
(4) 29-HA6 (OG/YE)
(5) 31-LK11 (BK/YE)
(6) 30-HA28 (RD/OG)

C302

14A005

High mounted stoplamp (13A613)



F03297

Pin	Circuit	Circuit function
1	31S-LG6B (BK/YE)	High mounted stoplamp (13A613), control
2	–	not used
3	29S-LG6B (OG/YE)	fused feed, Switched System Power (SSP) 3