Rellena la siguiente Tabla de Direcciones MAC, teniendo en cuenta que al switch le llegan las siguientes tramas por el puerto que se indica y en el orden en el que están en el enunciado.

Explica de forma breve cómo se comporta el switch, con respecto al aprendizaje y reenvío, ante la llegada de cada una de las tramas.

Puerto	Direccion MAC
1	
2	00-11-11-11-11-11
3	
4	
5	
6	

Por el puerto 1,

Preámbulo	SFD	00-11-11-11-11-11	00-AA-AA-AA-AA-AA	Tipo	Datos	FCS

Por el puerto 4,

Preámbulo	SFD	00-11-11-11-11-11	00-BB-BB-BB-BB-BB	Tipo	Datos	FCS

Por el puerto 4,

Preámbulo	SFD	00-33-33-33-33-33	00-BB-BB-BB-BB-BB	Tipo	Datos	FCS

SOLUCIÓN

Rellena la siguiente Tabla de Direcciones MAC, teniendo en cuenta que al switch le llegan las siguientes tramas por el puerto que se indica y en el orden en el que están en el enunciado.

Explica de forma breve cómo se comporta el switch, con respecto al aprendizaje y reenvío, ante la llegada de cada una de las tramas.

Puerto	Dirección MAC
1	00-AA-AA-AA-AA-AA
2	00-11-11-11-11-11
3	
4	
5	
6	00-BB-BB-BB-BB-BB

Por el puerto 1,

Preámbulo	SFD	00-11-11-11-11-11	00-AA-AA-AA-AA-AA	Tipo	Datos	FCS

Incluye en la tabla de direcciones la dirección 00-AA-AA-AA-AA-AA en el puerto 1

Y reenvía la trama por el puerto 2

Por el puerto 4,

Preámbulo	SFD	00-11-11-11-11-11	00-BB-BB-BB-BB-BB	Tipo	Datos	FCS

Incluye en la tabla de direcciones la dirección 00-BB-BB-BB-BB-BB en el puerto 4

Y reenvía la trama por el puerto 2

Por el puerto 4,

Preámbulo	SFD	00-33-33-33-33-33	00-BB-BB-BB-BB-BB	Tipo	Datos	FCS

Reinicia el temporizador del puerto 4

Reenvía la trama por todos los puertos excepto por el puerto de entrada (puerto 4)

Por el puerto 6,

Preámbulo	SFD	00-AA-AA-AA-AA-AA	00-BB-BB-BB-BB-BB	Tipo	Datos	FCS