

Checklista 253 V

7 przyczyn wyłączenia falownika PV w słoneczne dni

Sprawdź, czy problemem jest sieć, przewód AC, asymetria faz, ustawienia falownika czy punkt wpięcia PV - zanim zgłosisz sprawę do operatora albo zamówisz kosztowną modernizację.

Dla objawów typu GridOVP, Over Voltage, napięcie 253-257 V, wyłączenia w południe.

**01****Zbierz dane**

napięcia L1/L2/L3,
godziny, kod błędu

**02****Porównaj miejsca**

falownik vs punkt wpięcia /
licznik

**03****Podejmij decyzję**

ustawienia, AC, pomiar lub
zgłoszenie do OSD

[Zacznij od checklisty →](#)

EXELIQ Group | 790 581 583 | ml@exeliq.pl

● CHECKLISTA DIAGNOSTYCZNA

7 najczęstszych przyczyn wyłączenia falownika PV

Zaznacz objawy, które pasują do Twojej instalacji. Im więcej punktów zaznaczysz, tym większy sens ma pomiar napięcia przy falowniku i przy punkcie wpięcia.

☐

1. Wysokie napięcie w lokalnej sieci

W słoneczne dni wiele instalacji PV oddaje energię w tym samym czasie. Napięcie w sieci lokalnej może rosnąć, a falownik odłącza się, aby chronić instalację i urządzenia.

☐

2. Wzrost napięcia na przewodzie AC

Przy produkcji PV prąd płynie od falownika w stronę sieci. Długi przewód, mały przekrój albo duże obciążenie trasy AC mogą powodować, że przy falowniku jest wyższe napięcie niż przy liczniku.

☐

3. Słaby styk, zacisk lub aparat po drodze

Luźny zacisk, rozłącznik, zabezpieczenie, złączka albo stara rozdzielnica mogą zwiększać spadki/wzrosty napięcia i powodować niestabilną pracę.

☐

4. Asymetria faz

Jedna faza ma np. 255 V, a pozostałe 244-248 V. Problem może wynikać z nierównomiernego obciążenia, sąsiednich instalacji PV lub sposobu wpięcia instalacji.

☐

5. Za duża moc oddawana w danym punkcie

Przy pełnym słońcu falownik pracuje z wysoką mocą. Jeśli tor AC lub sieć ma mały zapas, napięcie na zaciskach falownika może szybko przekraczać próg pracy.

☐

6. Ustawienia falownika / profil sieci

Profil kraju, regulacja mocy biernej, $\cos \varphi$, $Q(U)$, ograniczenie eksportu lub funkcje ochronne powinny być dobrane bezpiecznie i zgodnie z wymaganiami urządzenia oraz OSD.

☐

7. Brak pomiaru porównawczego

Sam odczyt z aplikacji falownika nie zawsze wystarcza. Kluczowe jest porównanie napięcia przy falowniku i w punkcie wpięcia podczas realnej produkcji.

CO SPRAWDZIĆ PRZED ROZMOWĄ

Zbierz 10 informacji - dzięki temu diagnoza będzie szybsza

☐ Najwyższe napięcie L1/L2/L3
np. L1 253 V, L2 255 V, L3 257 V

☐ Miejsce wpięcia
rozdzielnica domu, budynek
gospodarczy, złącze

☐ Godzina wyłączeń
np. 10:30-15:00, tylko przy pełnym
słońcu

☐ Czy problem jest na jednej fazie?
która faza i jakie napięcie

☐ Kod błędu
GridOVP, Over Voltage, zbyt wysokie
napięcie sieci

☐ Czy są sąsiednie PV?
dużo instalacji w okolicy / nowa
instalacja sąsiada

☐ Moc falownika i instalacji
np. falownik 8 kW, PV 9,8 kWp

☐ Zdjęcia
falownik, błąd, rozdzielnica AC,
zabezpieczenia

☐ Długość i przekrój przewodu AC
np. 60 m, 5x4 mm² Cu

☐ Odczyt z licznika / OSD
czy operator podaje inne napięcie niż
falownik

Nie rób tego bez pomiaru i kwalifikacji: nie podnoś samodzielnie progów zabezpieczeń, nie omijaj przewodu ochronnego, nie zmieniaj profilu kraju ani nastaw ochronnych bez pewności, że jest to zgodne z dokumentacją i wymaganiami OSD.

● KIEDY WYKONAĆ DIAGNOSTYKĘ

Kiedy sama checklista nie wystarczy?

Jeżeli falownik regularnie odłącza się w godzinach największej produkcji, potrzebny jest pomiar porównawczy i wskazanie realnej przyczyny. Sam komunikat GridOVP nie mówi jeszcze, czy problem jest w sieci, przewodzie AC, zacisku czy nastawach.



253-257 V pojawia się codziennie szczególnie między 10:00 a 15:00



Jedna faza jest wyraźnie wyższa np. L3 255 V, L1/L2 244-247 V



Operator podaje inne wartości np. przy liczniku jest OK, a przy falowniku alarm



Masz długi przewód AC np. kilkadziesiąt metrów do punktu wpięcia

Co obejmuje diagnostyka EXELIQ?

- pomiary L1/L2/L3 przy falowniku i punkcie wpięcia
- ocena przewodu AC, zacisków i zabezpieczeń
- sprawdzenie ustawień falownika i mocy biernej
- wnioski: sieć, AC, nastawy lub zgłoszenie do OSD

Zadzwoń: 790 581 583

ml@exeliq.pl | napiecie.exeliq.pl



Uwaga: materiał ma charakter informacyjny. Nie zastępuje pomiarów wykonanych odpowiednim miernikiem, dokumentacji producenta falownika ani wymagań OSD. Źródła merytoryczne: poradniki prosumenta OSD, wymagania NC RfG / PTPIREE oraz zasady oceny napięcia 230 V $\pm 10\%$ w sieci nn.