

逸出功的测量

2017011341, 陈旭

2019 年 3 月

1 hello

	功能	子功能		子性能	
		介绍	得分	介绍	得分
基础功能	系统支持	要保证程序在安卓机上正常运行，测试过程中程序不崩溃。	8	运行流畅不卡顿	2
	页面布局	布局合理，点击处理正确	8	美观，图片布局合理（新闻字太小，扣 1 分）	1
	分类列表	添加和删除操作	4	修改时有动态特效	1
	新闻列表	正确显示新闻列表的消息，布局和展示，点击进入新闻详情页面正确。	8	正确展示图片和视频	2
		实现新闻的本地存储，看过的新闻列表在离线的环境下也可以浏览（看过的页面未标灰，扣 4 分）。	4	本地可存储新闻数量大响应快	2
		上拉获取更多新闻，下拉刷新最新新闻。	4	上拉下拉时添加特效	1
		显示新闻的来源和时间	4	布局合理美观	1
		新闻关键词搜索，历史记录	4	搜索页面合理美观	1
	分享收藏	使用微信、微博等 SDK 分享，新闻详情页面点击分享可以分享到常用的 app，分享内容带有新闻摘要和图片	4	分享页面合理美观	1
		新闻详情页面点击收藏的添加和删除，实现收藏新闻的本地存储。收藏页的正确展示，点击可以进入新闻详情等	8	收藏页面合理美观	2
	新闻推荐	根据用户看过的新闻推荐相关的新闻，参考今日头条等	8	推荐新闻准确	2

表 1: 基础功能介绍

	功能	介绍	申请分数
附加功能	用户登录	用户登录后收藏内容等可以云同步, 更换设备不丢失	8
	论坛功能	登录的用户可以在社区中发帖、对他人的帖子进行评论、对他人的评论进行回复	8
	新闻列表	根据新闻类型不同在新闻列表中显示不同的信息, 丰富多样	2
	夜间模式	可以在夜间模式与日间模式之间进行切换	4
	多语言	软件中部分文字可随系统语言自动变化	1
	软件设置	包括清空缓存、查看软件信息等功能	1
	RSS 订阅	集成 RSS 订阅功能, 可以添加自己喜欢的 RSS 源	4

表 2: 附加功能介绍

2 实验目的

- 用里查孙直线法测定阴极材料（钨）的电子逸出功；
- 了解热电子发射的规律；
- 掌握逸出功的测量方法。

3 实验原理

由于金属与真空之间有位能壁垒 W_a ，因此电子要从金属中逸出，必须具有大于 W_a 的动能。 $W_0 = W_a - W_i$ 即为逸出功。

关于热电子发射的里查孙——德西曼公式

$$J_e = 2(1 - R_e)A_1 T^2 e^{-(W_a - W_i)/kT}$$

其中 J_e 为单位面积的发射电流； $W_a - W_i = e_0\phi$ 为该金属的逸出功，单位常用电子伏特表示； ϕ 称为逸出电位； A_1 为普适常数， $A_1 = 60.09 A/(cm \cdot K)^2$ ； R_e 为金属表面对发射电子的反射系数。

若令 $2(1 - R_e)A_1 = A$ ，则有 $AT^2 e^{-e_0\phi/kT}$ ；可得发射电流的公式：

$$I_e = AST^2 e^{-e_0\phi/KT}$$

其中 S 为阴极金属的有效发射面积。

4 数据处理原理

4.1 A 与 S 的处理

A 与 S 这两个量在实际实验中难以测量，甚至无法测量。因此需对上述公式作适当处理，使 $\lg(\frac{I_e}{T^2})$ 与 $\frac{1}{T}$ 成线性关系，便可以由直线的斜率求得 ϕ 的大小，此方法即查孙直线法。

经过处理后的公式为：

$$\lg(\frac{I_e}{T^2}) = \lg(AS) - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T}$$

4.2 发射电流 I_e 的测量

一般情况下，外加电压 $U_a \gg U'_a$ ，所以有：

$$\lg I'_e = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \cdot \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a}$$

由此可见，在阴极温度一定的情况下， $\lg I'_e$ 与 $\sqrt{U_a}$ 成线性关系。所以可以画出在不同阴极温度下的 $\lg I'_e$ 与 $\sqrt{U_a}$ 的关系曲线，并将其外推至 $\sqrt{U_a} = 0$ 处，此时 $\lg I'_e$ 即为 $\lg I_e$ ，由此可以定出所需要的 I_e 值。

4.3 温度 T 的测量

通过测量阴极加热电流来确定阴极温度。对于纯钨丝，一定的比加热电流 I_1 与阴极温度的关系已有前人精确地测算并列成表。

根据公式 $I_1 = I_f / (d_K)^{3/2}$ 可以由阴极电流的大小得出比加热电流的大小，从而查表得出对应的温度 T 。其中 I_f 为阴极加热电流， d_K 为阴极钨丝直径。

5 实验任务

- 根据二极管的结构和测量的原理以及电压测量电路和加速电源线路设计好使用而完整的实验线路图。
- 根据教师审查过的设计线路图接线。
- 在一定灯丝温度（对应于某一灯丝电流）下，测定加速电压 U_a 和阳极电流 I'_e 的关系。 U_a 从 25V 开始逐步增加，测 6 ~ 7 个点。
- 灯丝电流从 0.50A 开始，每隔 0.04A 作一次上述测定，最大电流取 0.70A。调节时灯丝电流不宜超过 0.75A，以延长灯丝寿命。
- 用直线拟合法处理数据：求出 ϕ 值和逸出功 $e_0\phi$ 的值。
- 作 $\lg I'_e - \sqrt{U_a}$ 曲线和 $\lg(\frac{I_e}{T^2}) - \frac{1}{T}$ 曲线，根据图像求出 ϕ ，从而得到逸出功 $e_0\phi$ 的值。

6 数据记录与处理

$I_f(A) \quad T(K)$		$U_a(V)$							$\frac{1}{T}(10^{-4})$	I_e	$\lg(\frac{I_e}{T^2})$	r^2
		36.00	49.00	64.00	81.00	100.00	121.00	144.00				
0.50	1726	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	5.7937	0.0013	-9.3513	0.9996
0.54	1795	16.06	16.40	16.75	17.09	17.42	17.77	18.11	5.5710	0.0053	-8.7854	0.9996
0.58	1862	48.31	49.35	50.38	51.40	52.39	53.42	54.46	5.3706	0.0159	-8.3386	0.9996
0.62	1929	131.00	133.63	136.30	138.68	141.08	143.54	146.02	5.1840	0.0436	-7.9308	0.9989
0.66	1995	370.7	377.7	384.5	391.1	397.7	404.6	411.6	5.0125	0.1239	-7.5070	0.9997
0.70	2058	848.7	864.7	880.3	895.8	910.4	925.9	941.5	4.8591	0.2839	-7.1738	0.9995

表 3: 逸出功的测量实验数据记录

图 1: $\lg(I'_e) - \sqrt{U_a}$ 直线拟合结果

图 2: $\lg(\frac{I_e}{T^2}) - \frac{1}{T}$ 直线拟合结果

由拟合结果可得：

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{-23216}{-5039} \approx 4.598 \\ W_0 &= e_0 \times \Phi \approx 7.357 \times 10^{-19} J\end{aligned}$$

计算不确定度：

$$\begin{aligned}\frac{S_\Phi}{\Phi} &= \frac{\Delta_k}{k} = \sqrt{\frac{\frac{1}{x^2}-1}{n-2}} \approx 0.01225 \\ \Delta_\Phi &= t_P(n-2) \times \frac{S_\Phi}{\Phi} \times \Phi \approx 0.156 V \\ \Delta_W &= e \times \Delta_\Phi \approx 0.250 J\end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned}\Phi &= (4.598 \pm 0.156) V \\ W_0 &= (7.357 \pm 0.250) \times 10^{-19} J\end{aligned}$$

7 思考题

7.1 I_f 系统误差修正的必要性

不需要，外部两个 $18k\Omega$ 电阻串联，阻值远大于灯丝电阻，流经该支路的电流远小于电流表仪器误差，可忽略不计。

7.2 U_a 系统误差修正的必要性

不需要，电路中 R_4 远大于 R_5 ，因此 U_a 的系统误差将远小于恒压源的输出电压，可忽略不计。

7.3 U'_e 是否必须化为 I'_e 再进行数据处理？

不需要， U'_e 与 I'_e 成正比例关系，取对数后只相差一个常数，在拟合时只影响截距，而我们只需要拟合结果的斜率。

7.4 C 点是否为灯丝中点电位等效点？

是，C 点位于两个 $18k\Omega$ 的电阻中间，简单计算可得其电位等于灯丝中点电位。

8 实验体会

通过里查孙直线法，我发现在一些问题中有的量是难以测量的，但是可以先从数学上对相关公式进行化简，从而找到更容易的实验方法。

9 附录

图 3: 实验原始数据（图中计算结果有误，仅原始数据可供参考）