

Práctica 1/9/26

Para los registros de un procesador de 8 bits indicados en hexadecimal se pide:

a. Interpretar a los números como binarios enteros sin signo y obtener el resultado de las operaciones $R_a - R_b$, $R_c - R_d$ en binario mediante el procedimiento visto en clase. Indicar los valores de los flags y justificar si el resultado está dentro del rango de representación.

Verificar que el resultado pasado a decimal se encuentra dentro del rango de representación para 8 bits.

b. Interpretar las operaciones anteriores considerando que se trata de números en representación enteros (o punto fijo) con signo y en base a los bits del registro de estado del procesador. Indicar y justificar si el resultado está dentro del rango de representación.

Verificar que el resultado pasado a decimal se encuentra dentro del rango de representación para 8 bits.

#1

$R_a = 55$, $R_b = B4$, $R_c = 59$, $R_d = 4C$

#2

$R_a = 5F$, $R_b = C5$, $R_c = 95$, $R_d = 8C$

#3

$R_a = 55$, $R_b = BB$, $R_c = F6$, $R_d = 5F$

#4

$R_a = A8$, $R_b = 72$, $R_c = 8A$, $R_d = A2$

#5

$R_a = A7$, $R_b = 83$, $R_c = B5$, $R_d = 77$

#6

$R_a = B7$, $R_b = 83$, $R_c = A5$, $R_d = 37$

#7

$R_a = A4$, $R_b = 52$, $R_c = 8A$, $R_d = B4$

#8

$R_a = A2$, $R_b = 73$, $R_c = B5$, $R_d = A7$

#9

$R_a = CD$, $R_b = 4A$, $R_c = 96$, $R_d = 5C$

#10

$R_a = AB$, $R_b = AD$, $R_c = E5$, $R_d = 9A$